ABHANDLUNGEN

NEUNTER BAND.

ABHANDLUNGEN

NEUNTER BAND.

ABHANDLUNGEN

DER MATHEMATISCH-PHYSISCHEN KLASSE
DER KÖNIGLICHEN SÄCHSISCHEN
GESELLSCHAFT DER WISSENSCHAFTEN

GESAMMELTE ABHANDLUNGEN

VERLAG VON
H. SCHUBERT

DRUCK

IN DRESDEN

1884

ABHANDLUNGEN
DER KÖNIGLICH SÄCHSISCHEN
GESELLSCHAFT DER WISSENSCHAFTEN.

NEUNTER BAND.
MIT ZEHN TAFELN.

LEIPZIG
BEI S. HIRZEL.

1864.

ABHANDLUNGEN
DER MATHEMATISCH-PHYSISCHEN CLASSE
DER KÖNIGLICH SÄCHSISCHEN
GESELLSCHAFT DER WISSENSCHAFTEN.

SECHSTER BAND.
MIT ZEHN TAFELN.

LEIPZIG

BEI S. HIRZEL.

1864.

63.

ABHANDLUNGEN

DER MATHEMATISCH-PHYSISCHEN CLASSE

DER KÖNIGLICHEN SÄCHSISCHEN

GESELLSCHAFT DER WISSENSCHAFTEN

INHALT

BEGRÜNDET VON

HERMANN SCHLEGEL

LEIPZIG

VERLAG VON

1807

ELEKTRISCHE UNTERSUCHUNGEN

INHALT.

W. G. HANKEL, Elektrische Untersuchungen. Fünfte Abhandlung. Maassbestimmungen der elektromotorischen Kräfte, erster Theil	S. 4
W. G. HANKEL, Messungen über die Absorption der chemischen Strahlen des Sonnenlichtes	- 53
P. A. HANSEN, Darlegung der theoretischen Berechnungen der in den Mondtafeln angewandten Störungen. Erste Abtheilung	- 94
G. METTENIUS, Ueber den Bau von Angiopteris	- 499
W. WEBER, Elektrodynamische Maassbestimmungen, insbesondere über elektrische Schwingungen	- 574

INHALT.

W. G. HANKE, Elektrische Untersuchungen. Fünfte Abhandlung. Massbestimmungen der elektromotorischen Kräfte, erster Theil	2
W. G. HANKE, Messungen über die Absorption der röntgenischen Strahlen des Sonnenlichtes	53
P. A. HANSEN, Darlegung der theoretischen Berechnungen der in den Mondtafeln angewandten Störungen. Erste Abtheilung	91
G. METZNER, Ueber den Bau von Amphiporen	199
W. WARRER, Elektrodynamische Massbestimmungen, insbesondere über elektrische Schwingungen	271

**ELEKTRODYNAMISCHE
MAASSBESTIMMUNGEN**

INSBESONDRE
ÜBER
ELEKTRISCHE SCHWINGUNGEN.

VON
WILHELM WEBER.

Aus den Abhandlungen der mathematisch-physischen Classe der Königlich
Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften. Band VI.

LEIPZIG
BEI S. HIRZEL.
1864.

Abhandl. d. R. S. Gesellsch. d. Wissensch. IX.

44527

MASSBESTIMMUNGEN
ELEKTRODYNAMISCHE

INSBESONDERE

ÜBER

ELEKTRISCHE SCHWINGUNGEN.

707

WILHELM WEBER.

Aus den Abhandlungen der mathematisch-physischen Classe der Königlich
Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften. Band VI.

LEIPZIG
BEI S. HIRZEL.

1864.

ELEKTRODYNAMISCHE MAASSBESTIMMUNGEN

INSBESONDRE

ÜBER

ELEKTRISCHE SCHWINGUNGEN

VON

WILHELM WEBER.

MAASSBESTIMMUNGEN ELEKTRODYNAMISCHE

INSBESONDERE
ÜBER
ELEKTRISCHE SCHWINGUNGEN

VON
WILHELM WEBER.

Die verschiedenen Kräfte, welche von elektrischen Massen ausgeübt werden, oder welche auf sie wirken, nach Maass und Gesetz genau und vollständig zu bestimmen, ist die *erste* Aufgabe gewesen, welche in diesen Abhandlungen über elektrodynamische Maassbestimmungen erörtert worden ist. Es ist ein *Grundgesetz* aufgestellt worden, aus welchem *erstens* die Kräfte der elektrostatischen Wechselwirkung und deren von Coulomb entdeckte Gesetze, *zweitens* die Kräfte der elektrodynamischen Wechselwirkung der Stromelemente unter einander und deren von Ampère entdeckte Gesetze, *drittens* die Kräfte der von Faraday entdeckten elektrodynamischen Induction (der Volta-Induction) — sowohl der durch Bewegung des Stromes mit seinem Träger, als auch der durch Stromänderung im unbewegten Träger, als auch der von Neumann zuerst entdeckten und beobachteten, durch den Durchgang eines Stroms durch einen Gleitpunkt seines Leiters, — und deren Gesetze, abgeleitet und bestimmt worden sind.

Ausser diesen verschiedenen Kräften der *rein* elektrischen Wechselwirkung sind auch die Kräfte betrachtet worden, welche vom *Magnetismus* auf die Elektrizität ausgeübt werden, nämlich die *elektromagnetischen* Kräfte und die der *magnetelektrischen Induction* des gegen elektrische Massen bewegten Magnetismus — sowohl wenn der Magnetismus mit seinem Träger, als auch wenn er bloss in seinem Träger bewegt wird. — Auch für diese Kräfte konnten die Gesetze aus dem aufgestellten elektrischen Grundgesetze abgeleitet werden, wenn man nämlich nach Ampère für Molecularmagnete elektrische Molecularströme substituirt. Dasselbe galt auch von den *elektrodiamagnetischen* Kräften.

Endlich sind auch diejenigen Kräfte betrachtet worden, welche von den *ponderablen Körpern*, worin die elektrischen Massen sich bewegen, auf diese letzteren ausgeübt und die galvanischen Widerstandskräfte der

ponderabelen Körper genannt werden. Auch zur Bestimmung dieser Kräfte ist nach dem Leitfaden des für beharrliche Ströme bewiesenen Ohm'schen Gesetzes ein allgemeineres Grundgesetz aufzustellen versucht worden.

An diese Erforschung der *Kräfte* knüpft sich nun eine *zweite* Aufgabe der Elektrodynamik, nämlich die Erforschung der *Bewegungen*, welche die elektrischen Massen, getrieben von allen diesen Kräften, machen, und die Erforschung der Gesetze dieser Bewegungen in ihrer Abhängigkeit von jenen Kräften, eng an. Denn um diese Bewegungen zu bestimmen ist eine genaue und vollständige Kenntniss aller jener Kräfte unentbehrlich und es kann daher die Erforschung jener Kräfte als das Mittel, die Erforschung dieser Bewegungen als der Zweck, welcher dadurch erreicht werden soll, betrachtet werden.

Diese zweite viel umfassende Aufgabe der Elektrodynamik hat noch wenig Bearbeitung gefunden und es lässt sich mit Recht fragen, woher es komme, dass auf der durch die Kenntniss der Kräfte gegebenen Grundlage in dieser Richtung weiter zu bauen so wenig geschehen ist? Offenbar hat man Anstand genommen, jene Grundlage schon als ganz sicher und fertig zu betrachten. Es konnte in Zweifel gezogen werden, ob alle auf elektrische Massen wirkenden Kräfte schon bekannt wären, namentlich ob ausser den bekannten, in allen Entfernungen wirkenden, rein elektrischen Kräften nicht noch irgend welche unbekannte, auf unmessbar kleine Wirkungssphären beschränkte, *elektrische Molecularkräfte* mitwirkten, die vorher erforscht werden müssten, ehe man die davon abhängigen Bewegungsgesetze elektrischer Massen zu entwickeln versuchte. Auch die Zulässigkeit des Widerstandsgesetzes der *ponderabelen Leiter* konnte für die Entwicklung der Gesetze *schnell wechselnder* elektrischer Bewegungen in Zweifel gezogen werden, da dieses Gesetz von Ohm nur für *beharrliche* Ströme bewiesen, der allgemeinere auf alle Verhältnisse anwendbare Ausspruch dieses Gesetzes aber bloss versuchsweise aufgestellt worden ist. — Endlich kommt hinzu, dass die Kenntniss der *Kräfte* doch nicht die einzige für Lösung der zweiten Aufgabe erforderliche Grundlage ist, sondern dass ausserdem dazu auch noch eine genauere Kenntniss der zu bewegenden *Massen*, nebst anderen noch nicht hinreichend bekannten Verhältnissen, nöthig erscheint.

Dennoch ist ein Versuch zur Lösung dieser zweiten Aufgabe und zwar in so umfassender Weise, als die Umstände es gestatteten, von

Kirchhoff gemacht und in Poggendorffs Annalen 1857 Bd. 100 und 102 mitgetheilt worden. Dieser erste Versuch hat, obiger Bedenken ungeachtet, mit Recht grosses Interesse erweckt; denn es leuchtet ein, dass eine Entscheidung, ob und in wie weit obige Bedenken begründet seien, schwerlich auf anderem Wege als auf dem des Versuchs gewonnen werden kann. — Kirchhoff hat nämlich versucht, eine *allgemeine Theorie der Bewegung der Elektrizität in einem unendlich dünnen Drahte* aufzustellen, wobei er jedoch, wie er selbst angiebt, gewisse Thatsachen, welche bei constanten elektrischen Strömen, oder solchen deren Intensität sich nur langsam ändert, statt finden, als allgemein geltend angenommen hat. Der Gang seiner Entwicklung soll im folgenden Artikel näher betrachtet werden.

I.

BEWEGUNGSGESETZE.

1.

Kirchhoff, über die Bewegung der Elektrizität in Leitern.

Es sollen x, y, z die rechtwinklichen Coordinaten eines Punkts des Leiters bezeichnen, ferner u, v, w die *Stromdichtigkeiten* des nach den drei Coordinatenachsen zerlegten elektrischen Stroms, welcher zur Zeit t in jenem Punkte des Leiters vorhanden ist. — Unter *Stromdichtigkeit* wird hier verstanden das Product der Geschwindigkeit der strömenden Elektrizität in die Menge der in der Volumeneinheit des Leiters enthaltenen positiven Elektrizität. Nach dem Ohm'schen Widerstandsgesetze, wenn ihm allgemeinere Geltung beigelegt wird, bedeutet dieses so viel als das Product der im betrachteten Punkte (x, y, z) wirkenden *elektromotorischen Kraft* in das *specifische Leitungsvermögen* des Leitermetalls. Hienach ist also, wenn A die elektromotorische Kraft im Punkte (x, y, z) — d. i. den Unterschied der auf die Maasseinheit positiver und negativer Elektrizität im Punkte (x, y, z) wirkenden Kräfte — bezeichnet, und α, β, γ die Winkel, welche die Richtung dieser Kraft mit den Richtungen der drei Coordinatenachsen bildet, und k das specifische Leitungsvermögen des Leitermetalls,

$$u = A \cos \alpha \cdot k, \quad v = A \cos \beta \cdot k, \quad w = A \cos \gamma \cdot k,$$

wobei für Kräfte und Leitungsvermögen die *mechanischen Maasse* angenommen werden sollen, deren sich Kirchhoff stets bedient*). —

Die elektromotorische Kraft A rührt nun aber zum Theil von der in der ganzen Kette vertheilten *freien Elektricität* her, zum Theil von der *Induction*, die in Folge der Aenderung der Stromstärke in allen Theilen der Leitungskette wirkt. Von allen *äusseren* elektromotorischen Kräften, z. B. von magnetelektrischen Inductionskräften, die von aussen her auf die Leitungskette wirken können, soll vor der Hand ganz abgesehen werden. Alle übrigen bekannten Kräfte, welche auf elektrische Massen

*) Bezeichnet ξ, η, ζ die Verschiebung eines elektrischen Theilchens im Punkte (x, y, z) nach der Zeit t in der Richtung der drei Coordinaten, also $\frac{d\xi}{dt}, \frac{d\eta}{dt}, \frac{d\zeta}{dt}$ die Geschwindigkeit der strömenden Elektricität, nach der Richtung der drei Coordinatenachsen zerlegt, so ist, wenn $\mathfrak{E}$ die Menge der in der Volumeneinheit des Leiters enthaltenen positiven Elektricität bezeichnet, der ersten Bestimmung gemäss,

$$u = \mathfrak{E} \frac{d\xi}{dt}, \quad v = \mathfrak{E} \frac{d\eta}{dt}, \quad w = \mathfrak{E} \frac{d\zeta}{dt}.$$

Nach dem Ohm'schen Gesetze ist aber die Stromintensität i in einem linearen Leiter, wenn sie beharrlich ist, dem Quotienten der Summe aller nach der Richtung des Leiters in der Länge der ganzen geschlossenen Kette l wirkenden elektromotorischen Kräfte, d. i. $\int A dl$, dividirt durch den Widerstand der ganzen Kette, d. i. $\int \frac{dl}{ks}$, wenn s den Querschnitt des Leiters und k das specifische Leitungsvermögen des Leitermetalls bezeichnet, proportional oder, nach mechanischen Maassen, gleich, folglich ist $i = \frac{\int A dl}{\int \frac{dl}{ks}}$. In diesem Ausspruch des Ohm'schen Gesetzes wird aber unter der Strom-

intensität i das Product der Geschwindigkeit der strömenden Elektricität, d. i. $\frac{d\sigma}{dt}$, wenn $\frac{d\xi}{dt} = \frac{d\sigma}{dt} \cos \alpha$, $\frac{d\eta}{dt} = \frac{d\sigma}{dt} \cos \beta$, $\frac{d\zeta}{dt} = \frac{d\sigma}{dt} \cos \gamma$ gesetzt wird, in den Querschnitt des Leitungsdrahtes s und in die Menge $\mathfrak{E}$ der in der Volumeneinheit des Leiters enthaltenen positiven Elektricität verstanden, folglich ist

$$\frac{\int A dl}{\int \frac{dl}{ks}} = \mathfrak{E} s \frac{d\sigma}{dt}.$$

Wird nun dem Ohm'schen Gesetze allgemeinere Geltung, für jedes einzelne Längenelement der Kette, zugeschrieben, so erhält man

$$\frac{A dl}{ks} = A ks = \mathfrak{E} s \frac{d\sigma}{dt},$$

oder $Ak = \mathfrak{E} \frac{d\sigma}{dt}$, und hieraus, durch Zerlegung nach den Coordinatenachsen,

$$A \cos \alpha \cdot k = \mathfrak{E} \frac{d\xi}{dt} = u, \quad A \cos \beta \cdot k = \mathfrak{E} \frac{d\eta}{dt} = v, \quad A \cos \gamma \cdot k = \mathfrak{E} \frac{d\zeta}{dt} = w.$$

wirken, tragen zur *elektromotorischen Kraft* (wenn die Widerstandskräfte, die dazu gerechnet werden könnten, davon ausgeschlossen bleiben) nichts bei, z. B. die von Ampère entdeckten, aus der Wechselwirkung der Stromelemente unter einander resultirenden, elektrodynamischen Kräfte, von denen bekannt ist, dass der Unterschied der auf die positive Elektricität und der auf die negative Elektricität wirkenden Kräfte stets Null ist, woraus also keine *elektromotorische Kraft* resultirt.

Die Componenten des *ersten* Theils der elektromotorischen Kraft, welcher von der in der Kette vertheilten *freien Elektricität* herrührt, werden, wenn Ω den Werth der *Potentialfunction der freien Elektricität* im Punkte (x, y, z) bezeichnet, durch die *verdoppelten*, negativ genommenen Werthe der partiellen Differentialquotienten von Ω nach den drei Coordinatenachsen, d. i. durch

$$- 2 \frac{d\Omega}{dx}, \quad - 2 \frac{d\Omega}{dy}, \quad - 2 \frac{d\Omega}{dz}$$

dargestellt, wie man leicht ersieht, wenn man beachtet, dass die elektromotorische Kraft, d. i. der Unterschied der auf die Einheit positiver und negativer Elektricität wirkenden Kräfte, *doppelt* so gross ist als die auf die Einheit *positiver* Elektricität wirkende Kraft.

Um die Componenten des *zweiten* Theils der elektromotorischen Kraft anzugeben, welcher von der *Induction* in Folge von Aenderungen der Stromintensitäten in allen Theilen der Leitungskette herrührt, bezeichne x', y', z' die Coordinaten eines zweiten Punkts der Leitungskette, ferner u', v', w' die Werthe von u, v, w für diesen Punkt, und r die Entfernung der Punkte (x, y, z) und (x', y', z') von einander.

Aus dem Grundgesetze der elektrischen Wirkung ergibt sich dann die elektromotorische Kraft, welche das Element $dx'dy'dz'$, in welchem die Elektricität *nach der Richtung der x-Axe* mit der Geschwindigkeit $\frac{d\xi'}{dt}$ sich bewegt, wo also, nach der vorhergehenden Note, $u' = \mathfrak{C} \frac{d\xi'}{dt}$ ist, im Punkte (x, y, z) *nach der Richtung der x-Axe* ausübt, nach *mechanischem* Maasse ausgedrückt,

$$= - \frac{8}{cc} \cdot \frac{dx'dy'dz'}{r^3} \cdot (x - x')^2 \cdot \frac{du'}{dt}.$$

Es ist nämlich (siehe Elektrodynamische Maassbestimmungen im 5. Bande dieser Abhandlungen, S. 268 Nr. 4) die elektromotorische Kraft, welche ein Stromelement von der Länge α , dessen Stromintensität in der Zeit t um i gleichförmig wächst, auf einen Punkt in der Entfernung r nach

einer Richtung, welche mit der verlängerten r den Winkel θ' macht, ausübt, wenn α mit r selbst den Winkel θ bildet,

$$= -\frac{2\sqrt{2}}{c} \cdot \frac{\alpha}{r} \cdot \frac{i}{t} \cdot \cos \theta \cos \theta'.$$

Hierin ist aber die Stromintensität i nach absolutem *magnetischem* Maasse, wie sie durch Galvanometer bestimmt zu werden pflegt, auszudrücken, wofür der nach *mechanischem* Maasse ausgedrückte Werth, mit Hinzufügung des Faktors $\frac{2\sqrt{2}}{c}$, gesetzt werden kann. Die nach *mechanischem*

Maasse ausgedrückte Stromintensität in obigem Falle ist aber $= u' dy' dz'$.

Setzt man also $i = \frac{2\sqrt{2}}{c} \cdot u' dy' dz'$, folglich $\frac{i}{t} = \frac{di}{dt} = \frac{2\sqrt{2}}{c} \cdot \frac{du'}{dt} \cdot dy' dz'$, und beachtet, dass in obigem Falle $\cos \theta = \cos \theta' = \frac{x-x'}{r}$ und $\alpha = dx'$ ist, so findet man die gesuchte elektromotorische Kraft

$$= -\frac{2\sqrt{2}}{c} \cdot \frac{dx'}{r} \cdot \frac{2\sqrt{2}}{c} \cdot \frac{du'}{dt} \cdot dy' dz' \cdot \frac{(x-x')^2}{rr},$$

was dem oben angegebenen Werthe gleich ist.

Betrachtet man die Bewegung der Elektricität im Elemente $dx' dy' dz'$ nach der y - oder z -Axe statt nach der x -Axe, so tritt, als Werth von $\cos \theta$, $\frac{y-y'}{r}$ oder $\frac{z-z'}{r}$ an die Stelle von $\frac{x-x'}{r}$, und $\frac{dv'}{dt}$ oder $\frac{dw'}{dt}$ an die Stelle von $\frac{du'}{dt}$, woraus folgt, dass die ganze vom Elemente $dx' dy' dz'$ im Punkte (x, y, z) nach der Richtung der x -Axe ausgeübte elektromotorische Kraft

$$= -\frac{8}{cc} \cdot \frac{dx' dy' dz'}{r^3} (x-x') \left(\frac{du'}{dt} (x-x') + \frac{dv'}{dt} (y-y') + \frac{dw'}{dt} (z-z') \right).$$

Ebenso findet man für die ganze vom Elemente $dx' dy' dz'$ im Punkte (x, y, z) nach der Richtung der y - oder z -Axe ausgeübte elektromotorische Kraft, indem man, als Werth von $\cos \theta'$, $\frac{y-y'}{r}$ oder $\frac{z-z'}{r}$ statt $\frac{x-x'}{r}$ setzt,

$$= -\frac{8}{cc} \cdot \frac{dx' dy' dz'}{r^3} \cdot (y-y') \left(\frac{du'}{dt} (x-x') + \frac{dv'}{dt} (y-y') + \frac{dw'}{dt} (z-z') \right)$$

oder

$$= -\frac{8}{cc} \cdot \frac{dx' dy' dz'}{r^3} \cdot (z-z') \left(\frac{du'}{dt} (x-x') + \frac{dv'}{dt} (y-y') + \frac{dw'}{dt} (z-z') \right).$$

Setzt man nun Kürze halber

$$U = \iiint \frac{dx' dy' dz'}{r^3} (x-x') (u' (x-x') + v' (y-y') + w' (z-z')) \quad (1)$$

$$V = \iiint \frac{dx' dy' dz'}{r^3} (y-y') (u' (x-x') + v' (y-y') + w' (z-z')) \quad (2)$$

$$W = \iiint \frac{dx' dy' dz'}{r^3} (z-z') (u' (x-x') + v' (y-y') + w' (z-z')) \quad (3)$$

so erhält man hienach die Componenten des *zweiten* Theils der elektromotorischen Kraft, welcher von der *Induction* in Folge von Aenderungen der Stromintensitäten in allen Theilen der Leitungskette herrührt,

$$= -\frac{8}{cc} \cdot \frac{dU}{dt}, \quad = -\frac{8}{cc} \cdot \frac{dV}{dt}, \quad = -\frac{8}{cc} \cdot \frac{dW}{dt}.$$

Die Componenten der *ganzen* elektromotorischen Kraft waren aber oben mit

$$A \cos \alpha, \quad A \cos \beta, \quad A \cos \gamma$$

bezeichnet worden, wonach also

$$A \cos \alpha = -2 \left(\frac{d\Omega}{dx} + \frac{4}{cc} \cdot \frac{dU}{dt} \right)$$

$$A \cos \beta = -2 \left(\frac{d\Omega}{dy} + \frac{4}{cc} \cdot \frac{dV}{dt} \right)$$

$$A \cos \gamma = -2 \left(\frac{d\Omega}{dz} + \frac{4}{cc} \cdot \frac{dW}{dt} \right)$$

erhalten wird. Setzt man endlich diese Werthe in die oben angeführten Gleichungen der Stromdichtigkeiten u, v, w im Punkte (x, y, z) ein, so ergeben sich die folgenden Gleichungen:

$$u = -2k \left(\frac{d\Omega}{dx} + \frac{4}{cc} \cdot \frac{dU}{dt} \right) \quad (4)$$

$$v = -2k \left(\frac{d\Omega}{dy} + \frac{4}{cc} \cdot \frac{dV}{dt} \right) \quad (5)$$

$$w = -2k \left(\frac{d\Omega}{dz} + \frac{4}{cc} \cdot \frac{dW}{dt} \right). \quad (6)$$

Für die Bestimmung des Werthes Ω der *Potentialfunction* der in der ganzen Kette vertheilten *freien* Elektrizität im Punkte (x, y, z) kommt nun noch besonders in Betracht, dass die Dichtigkeit der *freien* Elektrizität im Innern eines Leiters, in welchem Strombewegungen statt finden, nicht wie bei einem Leiter, in welchem die Elektrizität sich in Ruhe befindet, $= 0$ gesetzt werden darf. Bezeichnet daher ε' die von Null verschiedene Dichtigkeit der *freien* Elektrizität im Punkte (x', y', z') , wenn derselbe *im Innern* des Leiters liegt, e' dagegen, wenn dieser Punkt im Oberflächenelemente dS' liegt, bezeichnet also e' die Dichtigkeit der *freien* Elektrizität im *Oberflächenelemente* dS' , so erhält man folgende Bestimmung des Werthes von Ω , nämlich

$$\Omega = \iiint \frac{dx' dy' dz'}{r} \cdot \varepsilon' + \iint \frac{dS'}{r} \cdot e'. \quad (7)$$

Hiezu kommt nun noch, dass die Vertheilung der *freien* Elektrizität sowohl *im Innern* als auch *an der Oberfläche* der ganzen Leitungskette,

welche durch die Werthe von ε' und e' bestimmt wird, zwar mit der Zeit sich ändern kann, dass aber diese Aenderungen von der *Bewegung* der Elektricität in der Kette abhängen, wonach es zwei Gleichungen geben muss, welche die *partiellen Differentialquotienten* von ε' und e' in Beziehung auf die Zeit in ihrer Abhängigkeit von der *Bewegung* der Elektricität darstellen.

Der Unterschied der in dem Zeitelemente dt in der Richtung der x -, y - und z -Axe aus dem Elemente $dx'dy'dz'$ austretenden positiven Elektricität von der darin eintretenden ist

$$dx'dy'dz' \cdot \frac{du'}{dx'} dt, \quad dx'dy'dz' \cdot \frac{dv'}{dy'} dt, \quad dx'dy'dz' \cdot \frac{dw'}{dz'} dt.$$

Die *Summe* dieser Unterschiede giebt die *Verminderung* der im Elemente $dx'dy'dz'$ enthaltenen freien Elektricität $dx'dy'dz' \cdot \varepsilon'$ im Zeitelemente dt , welche von der Bewegung der *positiven* Elektricität hervorgebracht wird. Aus der *entgegengesetzt gleichen Bewegung der negativen Elektricität* ergibt sich aber nochmals eine ebenso grosse Verminderung für dasselbe Zeitelement dt ; folglich ist jene Summe die *Hälfte der ganzen Verminderung* der im Elemente $dx'dy'dz'$ enthaltenen freien Elektricität im Zeitelemente dt , d. i. die *Hälfte* von $= - dx'dy'dz' \cdot \frac{d\varepsilon'}{dt} dt$, also ist

$$\frac{du'}{dx'} + \frac{dv'}{dy'} + \frac{dw'}{dz'} = - \frac{1}{2} \frac{d\varepsilon'}{dt}. \quad (8)$$

Bezeichnet man endlich die Winkel, welche die nach Innen gerichtete Normale des Oberflächenelements dS' mit der Richtung der x -, y - und z -Axe bildet, mit (N', x') , (N', y') , (N', z') , so ist die Menge der *positiven* Elektricität, welche in dem Zeitelemente dt von dem Oberflächenelemente dS' ins Innere zurückströmt,

$$= (u' \cos(N', x') + v' \cos(N', y') + w' \cos(N', z')) dS' \cdot dt,$$

und da eine gleiche Menge *negativer* Elektricität in derselben Zeit aus dem Innern zu dem Oberflächenelemente dS' hinströmt, so ergibt sich, dass jene Menge die *Hälfte der ganzen Verminderung der freien Elektricität $e'dS'$ in dem Oberflächenelemente dS' in dem Zeitelemente dt ist*, d. i. $= - \frac{1}{2} \frac{de'}{dt} \cdot dS' dt$, also ist

$$u' \cos(N', x') + v' \cos(N', y') + w' \cos(N', z') = - \frac{1}{2} \frac{de'}{dt}. \quad (9)$$

So allgemein nun diese von Kirchhoff gegebene Entwicklung der Bewegungsgleichungen der Elektricität in einem beliebigen Leiter sonst auch ist, so liegen ihr doch folgende drei beschränkende Annah-

men zu Grunde, nämlich 1) die Annahme, wonach der Werth der elektromotorischen Kraft in einem Punkte, wie oben geschehen, bloss durch *Verdoppelung der auf die positive Elektricität wirkenden Kraft* bestimmt werden dürfte, dass nämlich in allen Theilen des Leiters stets gleiche Mengen von positiver und negativer Elektricität enthalten wären, oder genauer, da dies streng genommen so viel heissen würde als dass die Dichtigkeit der freien Elektricität im Innern und an der Oberfläche des Leiters ε' und e' überall stets Null sein sollte, was nicht der Fall ist, dass wenigstens die vorhandene *freie Elektricität* gegen die Menge des an derselben Stelle vorhandenen *neutralen Gemisches* beider Elektricitäten stets als verschwindend klein betrachtet werden dürfe; 2) die Annahme, dass durch jeden Querschnitt gleichzeitig immer gleiche Mengen positiver und negativer Elektricität in entgegengesetzter Richtung durchgehen, was nur dann anzunehmen gestattet ist, wenn man überall eine beliebige Bewegung des neutralen Fluidums hinzugefügt denken darf, aus dem Grunde nämlich, weil eine solche hinzugefügte Bewegung des neutralen Fluidums, wenn sie wirklich vorhanden wäre, gar keinen Einfluss auf die *Beobachtungen* haben würde; 3) die Annahme einer allgemeineren Geltung des Ohm'schen Gesetzes, welche, wie später gezeigt werden soll, auf die Annahme zurückgeführt werden kann, dass die *Masse* des elektrischen Fluidums gegen die *Masse* seines ponderablen Trägers überall völlig verschwinde, was allerdings allgemein angenommen zu werden pflegt.

2.

Entwicklung des Ausdrucks der elektromotorischen Kraft, welche von der freien Elektricität und von den elektrischen Bewegungen in einem kleinen, als Cylinder betrachteten, Stücke des Leitungsdrahts auf irgend einen Punkt des mittleren Querschnitts dieses Stückes ausgeübt wird.

Zur näheren Bestimmung der elektromotorischen Kraft, welche in irgend einem Punkte des Leitungsdrahtes wirkt, ist es zweckmässig, dieselbe in zwei Theile zu scheiden, nämlich in den Theil, welcher von dem Elemente des Leitungsdrahts herrührt, in welchem der betrachtete Punkt selbst liegt, und in den Theil, welcher von allen übrigen Elementen herrührt, die in grösseren, messbaren Entfernungen von dem betrachteten Punkte liegen.

Das Element des Leitungsdrahts, in welchem der betrachtete Punkt selbst liegt, sei ein Cylinder, dessen Halbmesser im Vergleich mit seiner Länge sehr klein ist. Die Vertheilung der freien Elektricität sowohl wie der elektrischen Bewegungen in diesem Cylinder wird hiebei von Kirchhoff als *symmetrisch gegen die Cylinderaxe* angenommen.

In Beziehung auf die Coordinaten falle die x -Axe mit der Cylinderaxe zusammen und man setze

$$\begin{aligned} y &= \rho \cos \varphi & y' &= \rho' \cos \varphi' \\ z &= \rho \sin \varphi & z' &= \rho' \sin \varphi'. \end{aligned}$$

Unterscheidet man ferner die Stromdichtigkeit in der Richtung der Cylinderaxe und senkrecht gegen die Cylinderaxe, so ist letztere, bei der angenommenen Symmetrie der Bewegungen, überall *radial*, d. i. ihre Richtung fällt in jedem Punkte mit dem durch diesen Punkt gelegten Cylinderradius zusammen. Hieraus folgt, wenn σ diese *radiale Stromdichtigkeit* im Punkte (x, y, z) , σ' im Punkte (x', y', z') bezeichnet, dass

$$\begin{aligned} v &= \sigma \cos \varphi & v' &= \sigma' \cos \varphi' \\ w &= \sigma \sin \varphi & w' &= \sigma' \sin \varphi', \end{aligned}$$

worin σ und σ' von φ und φ' unabhängige Werthe haben.

Durch Substitution dieser Werthe in den Ausdrücken von Ω und U im vorhergehenden Artikel erhält man, wenn α den Cylinderhalbmesser bezeichnet,

$$\Omega = \iiint \frac{dx' \cdot \rho' d\varphi' d\varphi'}{r} \cdot \varepsilon' + \alpha \iint \frac{dx' d\varphi'}{r} \cdot e' \quad (1)$$

$$U = \iiint \frac{dx' \cdot \rho' d\varphi' d\varphi'}{r^3} (x - x') (u' (x - x') + \sigma' (\rho \cos(\varphi - \varphi') - \rho')) \quad (2)$$

Man erhält ferner durch diese Substitution

$$\frac{dv'}{dy'} = \frac{d(\sigma' \cos \varphi')}{dy'},$$

worin σ' für einen gegebenen Werth von x' bloss von der Variabeln ρ' abhängt. Setzt man daher $\sigma' = f(\rho') = f(\sqrt{y'y' + z'z'})$, so findet man

$$\frac{dv'}{dy'} = \frac{d}{dy'} \cdot \left(\frac{y' f(\sqrt{y'y' + z'z'})}{\sqrt{y'y' + z'z'}} \right) = \frac{y'y'}{\rho' \rho'} \cdot \frac{d\sigma'}{d\rho'} + \frac{\rho' \rho' - y'y'}{\rho'^3} \cdot \sigma',$$

Ebenso findet man

$$\frac{dw'}{dz'} = \frac{z'z'}{\rho' \rho'} \cdot \frac{d\sigma'}{d\rho'} + \frac{\rho' \rho' - z'z'}{\rho'^3} \cdot \sigma'$$

folglich

$$\frac{dv'}{dy'} + \frac{dw'}{dz'} = \frac{d\sigma'}{d\rho'} + \frac{\sigma'}{\rho'} = \frac{1}{\rho'} \cdot \frac{d(\rho' \sigma')}{d\rho'}.$$

Fügt man noch $\frac{du'}{dx}$ hinzu und substituirt für die Summe $\frac{du'}{dx} + \frac{dv'}{dy} + \frac{dw'}{dz}$ den dafür erhaltenen Werth, in Gleichung (8) des vorhergehenden Artikels, so ergibt sich die Gleichung

$$\frac{du'}{dx} + \frac{1}{\varrho'} \cdot \frac{d \cdot \varrho' \sigma'}{d\varrho'} = -\frac{1}{2} \frac{d\varepsilon'}{dt}. \quad (3)$$

Endlich findet man für die Winkel, welche die nach Innen gerichtete Normale des Oberflächenelements dS' mit der Richtung der drei Coordinatenachsen bildet, folgende Werthe:

$$(N', x') = \frac{\pi}{2}, \quad (N', y') = \varphi' + \pi, \quad (N', z') = \varphi' + \frac{\pi}{2};$$

folglich ist

$$u' \cos(N', x') = 0, \quad v' \cos(N', y') = -\sigma' \cos \varphi'^2, \quad w' \cos(N', z') = -\sigma' \sin \varphi'^2.$$

Durch Substitution dieser Werthe in Gleichung (9) des vorhergehenden Artikels ergibt sich dann

$$\sigma' = \frac{1}{2} \frac{de'}{dt}. \quad (4)$$

Setzt man nun Kürze halber

$$x' - x = \lambda, \text{ also } dx' = d\lambda$$

$$\varrho^2 + \varrho'^2 - 2\varrho\varrho' \cos(\varphi - \varphi') = \varrho^2, \text{ also } r^2 = \varrho^2 + \lambda^2,$$

so ist, wenn l die Länge des Cylinders bezeichnet und der Punkt (x, y, z) in dem diese Länge halbirenden Querschnitt liegt, nach Gleichung (1) und (2)

$$\Omega = \iint \varrho' d\varphi' d\varphi' \int_{-\frac{1}{2}l}^{+\frac{1}{2}l} \frac{\varepsilon' d\lambda}{\sqrt{(\varrho^2 + \lambda^2)}} + \alpha \int d\varphi' \int_{-\frac{1}{2}l}^{+\frac{1}{2}l} \frac{e' d\lambda}{\sqrt{(\varrho^2 + \lambda^2)}}$$

$$U = \iint \varrho' d\varphi' d\varphi' \int_{-\frac{1}{2}l}^{+\frac{1}{2}l} \frac{u' \lambda^2 d\lambda}{(\varrho^2 + \lambda^2)^{\frac{3}{2}}} + \iint \varrho'^2 \left(1 - \frac{\varrho}{\varrho'} \cos(\varphi - \varphi')\right) d\varphi' d\varphi' \int_{-\frac{1}{2}l}^{+\frac{1}{2}l} \frac{\sigma' \lambda d\lambda}{(\varrho^2 + \lambda^2)^{\frac{3}{2}}}$$

Entwickelt man nun in der erstern Gleichung ε' und e' nach Potenzen von λ , nämlich

$$e' = e + \frac{de}{dx} \cdot \lambda + \frac{1}{1 \cdot 2} \cdot \frac{d^2 e}{dx^2} \cdot \lambda^2 + \dots$$

$$\varepsilon' = \varepsilon_0 + \frac{d\varepsilon_0}{dx} \cdot \lambda + \frac{1}{1 \cdot 2} \cdot \frac{d^2 \varepsilon_0}{dx^2} \cdot \lambda^2 + \dots$$

wo ε_0 , abgesehen von der Zeit, bloss von der Variablen ϱ' abhängt;

so kann für sehr kleine Werthe von $\frac{\varrho^2}{l^2}$, welche, da ϱ^2 nie grösser als $4\alpha^2$ sein kann, aus kleinen Werthen von $\frac{\alpha}{l}$ nothwendig folgen,

$$\int_{-\frac{1}{2}l}^{+\frac{1}{2}l} \frac{d\lambda}{V(\theta^2 + \lambda^2)} = 2 \log \frac{l}{\theta}, \quad \int_{-\frac{1}{2}l}^{+\frac{1}{2}l} \frac{\lambda d\lambda}{V(\theta^2 + \lambda^2)} = 0, \quad \int_{-\frac{1}{2}l}^{+\frac{1}{2}l} \frac{\lambda^2 d\lambda}{V(\theta^2 + \lambda^2)} = \frac{1}{4} l^2$$

gesetzt werden, woraus für kleine Werthe von l folgt

$$\Omega = \iint \rho' d\rho' d\varphi' \left(2\varepsilon'_0 \log \frac{l}{\theta} + \frac{1}{8} \frac{d^2 \varepsilon'_0}{dx^2} l^2 \right) + \alpha \int d\varphi' \left(2e \log \frac{l}{\theta} + \frac{1}{8} \frac{d^2 e}{dx^2} l^2 \right)$$

Die Integration ist von $\varphi' = 0$ bis $\varphi' = 2\pi$ und von $\rho' = 0$ bis $\rho' = \alpha$ zu erstrecken, wonach sich also ergibt

$$\Omega = 2\pi \int_0^\alpha \rho' d\rho' \left(2\varepsilon'_0 \log l + \frac{1}{8} \frac{d^2 \varepsilon'_0}{dx^2} l^2 \right) + 2\pi\alpha \left(2e \log l + \frac{1}{8} \frac{d^2 e}{dx^2} l^2 \right)$$

$$- 2 \int_0^\alpha \rho' d\rho' \cdot \varepsilon'_0 \int_0^{2\pi} d\varphi' \cdot \log \theta - 2\alpha e \int_0^{2\pi} d\varphi' \cdot \log \theta$$

Beachtet man nun, dass $\int_0^{2\pi} d\varphi' \cdot \log \theta = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi' \cdot \log (\rho^2 + \rho'^2 - 2\rho\rho' \cos(\varphi - \varphi'))$

entweder $= 2\pi \log \rho'$ ist, wenn $\rho' > \rho$, oder $= 2\pi \log \rho$ ist, wenn $\rho > \rho'$, so erhält man den auf die Oberfläche bezüglichen Theil, für welchen $\rho' = \alpha$ ist,

$$- 2\alpha e \int_0^{2\pi} d\varphi' \cdot \log \theta = - 4\pi\alpha e \log \alpha.$$

Der auf das Innere sich beziehende Theil zerfällt in zwei Stücke, nämlich

$$- 2 \int_0^\alpha \rho' d\rho' \cdot \varepsilon'_0 \int_0^{2\pi} d\varphi' \cdot \log \theta = - 4\pi \log \rho \int_0^\rho \rho' d\rho' \cdot \varepsilon'_0 - 4\pi \int_\rho^\alpha \rho' d\rho' \cdot \varepsilon'_0 \log \rho',$$

reducirt sich also in dem einen Grenzfalle, nämlich wenn $\rho = \alpha$ ist, auf

$$- 4\pi \log \alpha \cdot \int_0^\alpha \rho' d\rho' \cdot \varepsilon'_0,$$

in dem andern Grenzfalle, nämlich wenn $\rho = 0$ ist, auf

$$- 4\pi \int_0^\alpha \rho' d\rho' \cdot \varepsilon'_0 \log \rho',$$

die beide desto weniger von einander verschieden sind, je kleiner α^*),

*) ε'_0 nähert sich bei der angenommenen symmetrischen Vertheilung der freien Elektrizität im Drahte mit abnehmenden Werthen von ρ' der *Constanz*. Ist es hienach

so dass man mit hinreichender Genauigkeit für sehr kleine Werthe von α den auf das Innere sich beziehenden Theil

$$2 \int_0^\alpha \rho' d\rho' \cdot \varepsilon'_0 \int_0^{2\pi} d\varphi' \cdot \log \rho = -4\pi \log \alpha \cdot \int_0^\alpha \rho' d\rho' \cdot \varepsilon'_0$$

setzen kann; folglich

$$\Omega = 2\pi \int_0^\alpha \rho' d\rho' \left(2\varepsilon'_0 \log l + \frac{1}{8} \frac{d^2 \varepsilon'_0}{dx^2} l^2 \right) + 2\pi \alpha \left(2e \log l + \frac{1}{8} \frac{d^2 e}{dx^2} l^2 \right) - 4\pi \log \alpha \cdot \left(\alpha e + \int_0^\alpha \rho' d\rho' \cdot \varepsilon'_0 \right)$$

oder kürzer

$$\Omega = 4\pi \log \frac{l}{\alpha} \cdot \left(\alpha e + \int_0^\alpha \rho' d\rho' \cdot \varepsilon'_0 \right) + \frac{1}{4} \pi l^2 \cdot \left(\alpha \frac{d^2 e}{dx^2} + \int_0^\alpha \rho' d\rho' \cdot \frac{d^2 \varepsilon'_0}{dx^2} \right).$$

Setzt man endlich hierin

$$2\pi \alpha e + 2\pi \int_0^\alpha \rho' d\rho' \cdot \varepsilon'_0 = E,$$

das heisst, bezeichnet man mit $E dx$ die Menge der *freien* Elektrizität, die in dem Leiterelemente dx , theils an seiner Oberfläche theils im Innern, enthalten ist, so erhält man durch zweimalige Differentiation

$$2\pi \alpha \cdot \frac{d^2 e}{dx^2} + 2\pi \int_0^\alpha \rho' d\rho' \cdot \frac{d^2 \varepsilon'_0}{dx^2} = \frac{d^2 E}{dx^2},$$

folglich

$$\Omega = 2E \log \frac{l}{\alpha} + \frac{1}{8} \frac{d^2 E}{dx^2} \cdot l^2. \quad (5)$$

Ebenso können nun auch in der oben gefundenen Gleichung für U die Werthe von u' und σ' nach Potenzen von λ entwickelt werden, nämlich

für kleine Werthe von α gestattet, ε'_0 für alle Werthe von $\rho' < \alpha$ *constant* zu setzen, so geht der für den erstern Grenzfall gefundene Werth über in

$$-4\pi \varepsilon'_0 \log \alpha \int_0^\alpha \rho' d\rho' = -2\pi \alpha \varepsilon'_0 \log \alpha$$

der für den letzteren Grenzfall in

$$-4\pi \varepsilon'_0 \int_0^\alpha \rho' d\rho' \log \rho' = -2\pi \alpha \varepsilon'_0 \left(\log \alpha - \frac{1}{2} \right)$$

die sich von einander desto weniger unterscheiden, je kleiner α ist.

$$u' = u'_0 + \frac{du'_0}{dx} \cdot \lambda + \frac{1}{1 \cdot 2} \cdot \frac{d^2 u'_0}{dx^2} \cdot \lambda^2 + \dots$$

$$\sigma' = \sigma'_0 + \frac{d\sigma'_0}{dx} \cdot \lambda + \frac{1}{1 \cdot 2} \cdot \frac{d^2 \sigma'_0}{dx^2} \cdot \lambda^2 + \dots$$

wo u'_0 und σ'_0 für einen gegebenen Werth von x' , abgesehen von der Zeit, bloss von der Variabeln ϱ' abhängen.

Nun kann für sehr kleine Werthe von $\frac{\varrho^2}{l^2}$, wie sie sehr kleinen Werthen von $\frac{\alpha^2}{l^2}$ entsprechen,

$$\int_{-\frac{1}{2}l}^{+\frac{1}{2}l} \frac{\lambda d\lambda}{(\varrho^2 + \lambda^2)^{\frac{3}{2}}} = 0, \quad \int_{-\frac{1}{2}l}^{+\frac{1}{2}l} \frac{\lambda^2 d\lambda}{(\varrho^2 + \lambda^2)^{\frac{3}{2}}} = 2 \left(\log \frac{l}{\varrho} - 1 \right) = 2 \log \frac{l}{e\varrho},$$

$$\int_{-\frac{1}{2}l}^{+\frac{1}{2}l} \frac{\lambda^3 d\lambda}{(\varrho^2 + \lambda^2)^{\frac{3}{2}}} = 0, \quad \int_{-\frac{1}{2}l}^{+\frac{1}{2}l} \frac{\lambda^4 d\lambda}{(\varrho^2 + \lambda^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{4} l^2$$

gesetzt werden, worin e die Basis der natürlichen Logarithmen bezeichnet. Hienach ergibt sich folgende Gleichung für U :

$$U = \iint \varrho' d\varrho' d\varphi' \cdot \left(2u'_0 \cdot \log \frac{l}{e\varrho} + \frac{1}{8} \frac{d^2 u'_0}{dx^2} \cdot l^2 \right) + \iint \varrho'^2 \left(1 - \frac{\varrho}{\varrho'} \cos(\varphi - \varphi') \right) d\varrho' d\varphi' \left(2 \frac{d\sigma'_0}{dx} \log \frac{l}{e\varrho} + \frac{1}{2} \frac{d^3 \sigma'_0}{dx^3} l^2 \right)$$

Der letztere Theil dieses Werthes von U kann, wenn α sehr klein ist, da die Integration nach ϱ' von $\varrho' = 0$ bis $\varrho' = \alpha$ zu erstrecken ist, als verschwindend betrachtet werden, folglich

$$U = \iint \varrho' d\varrho' d\varphi' \cdot \left(2u'_0 \log \frac{l}{e\varrho} + \frac{1}{8} \frac{d^2 u'_0}{dx^2} l^2 \right),$$

wo die Integration von $\varphi' = 0$ bis $\varphi' = 2\pi$ und von $\varrho' = 0$ bis $\varrho' = \alpha$ zu erstrecken ist, also

$$U = 2\pi \int_0^\alpha \varrho' d\varrho' \cdot \left(2u'_0 \log \frac{l}{e\varrho} + \frac{1}{8} \frac{d^2 u'_0}{dx^2} l^2 \right) - 2 \int_0^\alpha \varrho' d\varrho' \cdot u'_0 \int_0^{2\pi} d\varphi' \log \varrho.$$

Da nun $\int_0^{2\pi} d\varphi' \cdot \log \varrho = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi' \cdot \log (\varrho^2 + \varrho'^2 - 2\varrho\varrho' \cos(\varphi - \varphi'))$ entweder $= 2\pi \log \varrho'$ ist, wenn $\varrho' > \varrho$, oder $= 2\pi \log \varrho$ ist, wenn $\varrho > \varrho'$, so ergibt sich

$$U = 2\pi \int_0^\alpha \varrho' d\varrho' \cdot \left(2u'_0 \log \frac{l}{e\varrho} + \frac{1}{8} \frac{d^2 u'_0}{dx^2} l^2 \right) - 4\pi \log \varrho \int_0^\varrho \varrho' d\varrho' \cdot u'_0 - 4\pi \int_\varrho^\alpha \varrho' d\varrho' \cdot u'_0 \log \varrho',$$

wofür auch geschrieben werden kann

$$U = 4\pi \log \frac{l}{e\alpha} \cdot \int_0^\alpha \rho' d\rho' \cdot u'_0 + \frac{1}{4}\pi l^2 \int_0^\alpha \rho' d\rho' \cdot \frac{d^2 u'_0}{dx^2} + 4\pi \log \frac{\alpha}{\rho} \cdot \int_0^\rho \rho' d\rho' \cdot u'_0 + 4\pi \int_\rho^\alpha \rho' d\rho' \cdot u'_0 \log \frac{\alpha}{\rho'}.$$

Da nun aber, wenn α sehr klein ist, die beiden letzten Theile dieses Werthes von U gegen den ersten Theil als verschwindend betrachtet werden dürfen, so kann

$$U = 4\pi \log \frac{l}{e\alpha} \cdot \int_0^\alpha \rho' d\rho' \cdot u'_0 + \frac{1}{4}\pi l^2 \cdot \int_0^\alpha \rho' d\rho' \cdot \frac{d^2 u'_0}{dx^2}$$

gesetzt werden.

Setzt man endlich hierin

$$2\pi \int_0^\alpha \rho' d\rho' \cdot u'_0 = i,$$

das heisst, bezeichnet man mit idt die Menge der positiven Elektrizität, welche in dem Zeitelemente dt durch den Querschnitt des Leitungsdrahts fliesst, wo also i die Stromintensität nach mechanischem Maasse ausdrückt, so erhält man durch zweimalige Differentiation

$$2\pi \int_0^\alpha \rho' d\rho' \cdot \frac{d^2 u'_0}{dx^2} = \frac{d^2 i}{dx^2},$$

folglich

$$U = 2i \log \frac{l}{e\alpha} + \frac{1}{8} \frac{d^2 i}{dx^2} \cdot l^2.$$

Hienach wird nun die elektromotorische Kraft, welche von der *freien Elektrizität* in einem kleinen, als Cylinder betrachteten, Stücke des Leitungsdrahts auf irgend einen Punkt des mittleren Querschnitts dieses Stückes ausgeübt wird, näher bestimmt, nämlich aus dem Werthe von Ω ,

$$-2 \frac{d\Omega}{dx} = -4 \frac{dE}{dx} \cdot \log \frac{l}{\alpha} - \frac{1}{4} \frac{d^3 E}{dx^3} \cdot l^2$$

und ebenso die elektromotorische Kraft, welche durch *Induction* von den *elektrischen Bewegungen* in demselben Stücke auf denselben Punkt ausgeübt wird, nämlich aus dem Werthe von U ,

$$-\frac{8}{cc} \frac{dU}{dt} = -\frac{16}{cc} \cdot \frac{di}{dt} \cdot \log \frac{l}{e\alpha} - \frac{1}{cc} \cdot \frac{d^3 i}{dx^2 dt} \cdot l^2.$$

Endlich kann, wenn man mit Kirchhoff für den Werth von $\log \frac{l}{\alpha}$ eine sehr grosse Zahl annimmt,

$$- 2 \frac{d\Omega}{dx} = - 4 \frac{dE}{dx} \cdot \log \frac{l}{a}$$

$$- \frac{8}{cc} \frac{dU}{dt} = - \frac{16}{cc} \cdot \frac{di}{dt} \cdot \log \frac{l}{a}$$

oder auch, wenn 1 gegen $\log \frac{l}{a}$ ganz verschwindet,

$$- \frac{8}{cc} \frac{dU}{dt} = - \frac{16}{cc} \cdot \frac{di}{dt} \cdot \log \frac{l}{a}$$

gesetzt werden.

3.

Vereinfachung der allgemeinen Gleichungen.

Nach näherer Bestimmung der auf einen Punkt (x, y, z) des Leitungsdrahts wirkenden elektromotorischen Kräfte, welche theils von der freien Elektricität theils von den elektrischen Bewegungen in dem kleinen, als Cylinder zu betrachtenden Stücke des Leitungsdrahts, zu welchem jener Punkt selbst gehört, herrühren, hat Kirchhoff die Art. 1 aufgestellten allgemeinen Gleichungen unter folgenden Voraussetzungen zu vereinfachen gesucht, nämlich

- 1) dass der Halbmesser des Leitungsdrahts a im Vergleich mit der Länge seiner als cylindrisch zu betrachtenden Elemente l so klein sei, dass $\log \frac{l}{a}$ eine sehr grosse Zahl darstelle, was schon im vorhergehenden Artikel zur Vereinfachung des Ausdrucks der elektromotorischen Kräfte angenommen wurde;
- 2) dass in einem solchen dünnen Leitungsdrahte die auf einen Punkt (x, y, z) wirkenden elektromotorischen Kräfte, welche von der freien Elektricität und von den elektrischen Bewegungen im ganzen Leitungsdrahte mit Ausnahme des einzigen kleinen, als Cylinder zu betrachtenden Stückes, dessen mittelstem Querschnitte der Punkt (x, y, z) angehört, herrühren, verschwindend klein seien gegen diejenigen auf denselben Punkt wirkenden elektromotorischen Kräfte, welche von der freien Elektricität und von den elektrischen Bewegungen in dem eben bezeichneten kleinen Stücke selbst herrühren. — Hiezu kommt noch die auch der Entwicklung der allgemeinen Gleichungen Art. 1 schon zum Grunde gelegte Voraussetzung,
- 3) dass das Ohm'sche Gesetz für alle Stromelemente einzeln gelte, auch wenn die Stromintensitäten in denselben sehr verschieden sind und schnell wechseln.

Ist nun nach der *ersten* Voraussetzung $\log \frac{l}{a}$ eine sehr grosse Zahl, und kommen nach der *zweiten* Voraussetzung die im vorigen Artikel näher bestimmten elektromotorischen Kräfte, gegen welche die übrigen von den ferner liegenden Stücken des Leitungsdrahts herrührenden verschwindend klein sind, allein in Betracht; so findet man nach dem Schlusse des vorigen Artikels den *vollständigen Ausdruck der elektromotorischen Kraft* nach der Richtung der Axe des Leitungsdrahts

$$-2 \left(\frac{d\Omega}{dx} + \frac{4}{cc} \frac{dU}{dt} \right) = -4 \log \frac{l}{a} \left(\frac{dE}{dx} + \frac{4}{cc} \frac{di}{dt} \right).$$

Ist dieses nun der Ausdruck der ganzen elektromotorischen Kraft, so giebt derselbe nach Art. 1 mit dem specifischen Leitungsvermögen k multiplicirt, der *dritten* Voraussetzung gemäss, die Stromdichtigkeit u nach der Richtung des Leitungsdrahts in dem betrachteten Punkte (x, y, z) , nämlich

$$u = -4k \log \frac{l}{a} \cdot \left(\frac{dE}{dx} + \frac{4}{cc} \frac{di}{dt} \right).$$

Beachtet man endlich, dass die Stromdichtigkeit im Punkte (x, y, z) hienach von ρ unabhängig, folglich für alle Punkte desselben Drahtquerschnitts gleich ist, und daher mit dem Drahtquerschnitt $\pi\alpha\alpha$ multiplicirt die Stromintensität i giebt; so erhält man durch Multiplication der vorhergehenden Gleichung mit $\pi\alpha\alpha$ folgende aus den sieben ersten Art. 1 entwickelten allgemeinen Gleichungen abgeleitete Gleichung:

$$i = -4\pi\alpha\alpha k \log \frac{l}{a} \left(\frac{dE}{dx} + \frac{4}{cc} \frac{di}{dt} \right).$$

Es bleiben also nur noch die beiden letzten von den Art. 1 entwickelten allgemeinen Gleichungen übrig, welche Art. 2 reducirt worden sind auf

$$\frac{du}{dx} + \frac{1}{\rho} \cdot \frac{d\rho\sigma}{d\rho} = -\frac{1}{2} \frac{d\varepsilon}{dt} \\ \sigma = \frac{1}{2} \frac{de}{dt}.$$

Multiplicirt man die erstere mit $\rho d\rho d\varphi$ und integrirt sodann über den ganzen Querschnitt des Leitungsdrahts, und zieht endlich die mit $2\pi\alpha$ multiplicirte zweite Gleichung ab, so erhält man

$$\pi\alpha\alpha \cdot \frac{du}{dx} = -\pi\alpha \cdot \frac{de}{dt} - \pi \int_0^a \rho d\rho \cdot \frac{d\varepsilon}{dt}.$$

Da nun aber, nach Art. 2 für $\varrho' = \varrho$,

$$2\pi\alpha e + 2\pi \int_0^{\alpha} \varrho d\varrho \cdot \varepsilon = E,$$

woraus

$$2\pi\alpha \cdot \frac{de}{dt} + 2\pi \int_0^{\alpha} \varrho d\varrho \cdot \frac{d\varepsilon}{dt} = \frac{dE}{dt},$$

so ergibt sich, da $\pi\alpha u = i$ war, woraus $\pi\alpha \cdot \frac{du}{dx} = \frac{di}{dx}$ folgt, aus den beiden letzten Art. 1 entwickelten Gleichungen folgende:

$$\frac{di}{dx} = -\frac{1}{2} \frac{dE}{dt}.$$

Nach dieser Reduction der neun allgemeinen Gleichungen auf zwei, nämlich

$$i = -4\pi\alpha k \log \frac{l}{\alpha} \cdot \left(\frac{dE}{dx} + \frac{4}{cc} \frac{di}{dt} \right)$$

$$\frac{di}{dx} = -\frac{1}{2} \frac{dE}{dt}$$

kann endlich, durch Elimination von i , das Gesetz abgeleitet werden, nach welchem die Vertheilung der freien Elektricität in der Kette E sich für jeden Augenblick bestimmen lässt, nämlich

$$\frac{d^2 E}{dt^2} - \frac{cc}{2} \frac{d^2 E}{dx^2} + \frac{cc}{16\pi\alpha k \log \frac{l}{\alpha}} \cdot \frac{dE}{dt} = 0,$$

oder es kann, durch Elimination von E , das Gesetz abgeleitet werden, nach welchem die Stromintensität i sich für jeden Punkt der Kette und für jeden Augenblick bestimmen lässt, nämlich

$$\frac{d^2 i}{dt^2} - \frac{cc}{2} \frac{d^2 i}{dx^2} + \frac{cc}{16\pi\alpha k \log \frac{l}{\alpha}} \cdot \frac{di}{dt} = 0.$$

Die Vertheilung der freien Elektricität, sowie die Stromintensitäten in allen Theilen des Leitungsdrahts würden sich aber, wie man leicht sieht, auch aus den *Bewegungen* aller elektrischen Theilchen im Leitungsdraht von selbst ergeben haben, wenn das Gesetz der letzteren bekannt wäre. Umgekehrt lässt sich nun dieses letztere Gesetz aus dem gefundenen Gesetz der Vertheilung und der Stromintensitäten leicht ableiten, wobei es genügt, dasselbe für die Bewegungen aller *positiv* elektrischen Theilchen im Leitungsdrahte aufzustellen, weil die entgegengesetzt gleichen Bewegungen aller *negativ* elektrischen Theilchen sich daraus von selbst ergeben.

Bezeichnet s irgend einen Punkt des Leitungsdrahts und $\mathcal{E}ds$ die ganze Menge positiver Elektricität, welche in dem Längenelement des Leitungsdrahts ds enthalten ist, bezeichnet ferner σ die Verschiebung eines Theilchens dieser positiven Elektricität nach der Zeit t von der Stelle seines ursprünglichen Gleichgewichts, also $\frac{d\sigma}{dt}$ die Geschwindigkeit, mit welcher sich dieses Theilchen im Leitungsdrahte bewegt, und $\frac{d\sigma}{ds}$ die Verdünnung der positiven Elektricität im Punkte s des Leitungsdrahts am Ende der Zeit t , der eine ebenso grosse Verdichtung der negativen Elektricität immer entspricht; so ist die Stromintensität i im Punkte des Leitungsdrahts s am Ende der Zeit t dem Producte $\mathcal{E}\frac{d\sigma}{dt}$ gleich, und die Dichtigkeit E der *freien Elektricität*, d. i. des Ueberschusses der positiven Elektricität über die negative im Elemente ds , am Ende der Zeit t , ist dem doppelten Producte $\mathcal{E}\frac{d\sigma}{ds}$ negativ genommen gleich, also

$$i = \mathcal{E} \cdot \frac{d\sigma}{dt}, \quad E = -2\mathcal{E} \cdot \frac{d\sigma}{ds}.$$

Durch Substitution dieser Werthe in die vorhergehenden Gleichungen erhält man aber die beiden Gleichungen

$$\frac{d^3\sigma}{dt^3} - \frac{cc}{2} \frac{d^3\sigma}{ds^2 dt} + \frac{cc}{46\pi\alpha\alpha k \log \frac{l}{\alpha}} \cdot \frac{d^2\sigma}{dt^2} = 0$$

$$\frac{d^3\sigma}{ds dt^2} - \frac{cc}{2} \frac{d^3\sigma}{ds^3} + \frac{cc}{46\pi\alpha\alpha k \log \frac{l}{\alpha}} \cdot \frac{d^2\sigma}{ds dt} = 0$$

woraus mit Rücksicht darauf, dass während des ursprünglichen Gleichgewichts der Elektricität σ im ganzen Leitungsdraht überall $= 0$ war, das Gesetz der Bewegung aller *positiv* elektrischen Theilchen im Leitungsdraht folgt, nämlich

$$\frac{d^2\sigma}{dt^2} - \frac{cc}{2} \frac{d^2\sigma}{ds^2} + \frac{cc}{46\pi\alpha\alpha k \log \frac{l}{\alpha}} \cdot \frac{d\sigma}{dt} = 0.$$

4.

Prüfung der im vorigen Artikel gemachten Voraussetzungen.

Im Anfang des vorigen Artikels sind die zur Vereinfachung der Gleichungen gemachten Voraussetzungen zusammengestellt worden, wovon die eine schon der Art. 1 gegebenen Entwicklung zum Grunde gelegt war. Was zunächst nun die erste der Vereinfachung halber neu

hinzugekommene Annahme betrifft, nämlich die Annahme eines sehr feinen Leitungsdrahts, so scheint dieselbe so nahe zu liegen, dass sie kaum einer näheren Prüfung bedürfe, sondern, wenn es sich um Vereinfachung handelt, sich von selbst verstehe; doch näher betrachtet sieht man leicht, dass diese Feinheit des Leitungsdrahts hiebei in solchem Grade in Anspruch genommen wird und werden muss, wie sie wirklich nie statt findet, so dass dadurch alle praktische Anwendbarkeit der daraus abgeleiteten Folgerungen zweifelhaft wird. Es kommt aber dazu noch das besondere Bedenken, ob nicht ausserdem diese Voraussetzung mit der der Entwicklung Art. 1 zum Grunde gelegten, das Ohm'sche Gesetz betreffenden, Voraussetzung in Widerspruch gerathe, weil letztere auf weniger feine Leitungsdrähte beschränkt werden zu müssen scheint.

Findet es nämlich bei linearen Leitern auch kein Bedenken, die Dicke des Leitungsdrahts gegen seine ganze Länge als verschwindend zu betrachten, so sagt es doch schon weit mehr, diese Dicke gegen die Länge eines einzelnen noch als geradlinig zu betrachtenden Elements des Leitungsdrahts als verschwindend zu betrachten, und noch weit mehr heisst es, den Logarithmus des Verhältnisses der Länge eines so kleinen Elements zu jener Dicke als eine grosse Zahl anzunehmen, gegen welche die Einheit als verschwindend zu betrachten sei, wie es in jener Voraussetzung geschieht. Denn nähme man auch z. B. nur die Zahl 20 als eine solche Zahl an, so würde schon ein Draht verlangt werden, dessen kleinstes noch als geradlinig zu betrachtende Stück über 200 Millionen Mal länger als dick sein müsste, was nicht vorkommt.

Noch wichtiger aber ist das andere Bedenken, ob nicht die Annahme eines so feinen Leitungsdrahts, wenn er existirte, mit der das Ohm'sche Gesetz betreffenden Voraussetzung in Widerspruch gerathen würde. Es muss jedenfalls wenigstens als zweifelhaft betrachtet werden, ob diese letztere Voraussetzung *allgemein und streng gültig*, oder ob sie nur *für weniger feine Drähte näherungsweise zulässig* ist, und dieser Zweifel kann, wie man leicht einsieht, nur durch eine von dieser Voraussetzung selbst unabhängige Entwicklung der elektrischen Bewegungsgesetze gehoben werden. Es soll daher eine solche Entwicklung zu geben versucht werden, wenigstens in so weit als es zur Prüfung des angeführten Bedenkens nöthig erscheint, unter vorläufiger Beibehaltung der ersteren Voraussetzung, nämlich eines so feinen Leitungs-

drahts, dass der Logarithmus des Verhältnisses der Länge der noch als geradlinig zu betrachtenden Elemente zu ihrer Dicke so gross sei, dass die Einheit dagegen vernachlässigt werden könne. Diese Entwicklung beruht auf folgender Betrachtung.

Wenn alle Kräfte wirklich bekannt wären, welche auf die elektrischen Theilchen im Leitungsdrahte wirken, und diese Kräfte sämmtlich nach bekannten mechanischen Maassen genau ausgedrückt wären, so würde die Möglichkeit einer von der Voraussetzung des *Ohm'schen Gesetzes ganz unabhängigen Entwicklung der Bewegungsgesetze* dieser elektrischen Theilchen im Leitungsdrahte von selbst einleuchten; denn die Resultante aller auf irgend ein Theilchen wirkenden Kräfte dividirt durch die Beschleunigung des Theilchens in der Richtung der Resultante muss, wie bei allen Körpern, einen stets gleichen Quotienten geben, welcher in der allgemeinen Mechanik als *Masse des Theilchens* bezeichnet wird.

5.

Von der Voraussetzung des Ohm'schen Gesetzes unabhängige Herleitung der Bewegungsgleichung.

Hienach suchen wir also zunächst alle auf ein elektrisches Theilchen im Leitungsdraht wirkenden Kräfte aufzuzählen und nach mechanischem Maasse auszudrücken, nämlich

1) die aus der Nähe wirkenden, schon von Kirchhoff bestimmten elektrischen Kräfte, aus denen, unter der von der Feinheit des Leitungsdrahts gemachten Voraussetzung, für einen Punkt s des Leitungsdrahts die elektromotorische Kraft nach mechanischem Maasse ausgedrückt

$$= -4 \log \frac{l}{a} \cdot \left(\frac{dE}{ds} + \frac{4}{cc} \frac{di}{dt} \right)$$

resultirte. Diese elektromotorische Kraft ist die Differenz der beiden Kräfte, welche auf die positive und auf die negative elektrische Maasseinheit (wie sie in der Elektrostatik definirt wird) wirken würden, wenn sie sich in diesem Punkte befänden. Da diese beiden Kräfte, abgesehen davon dass sie entgegengesetzte Richtung haben, gleich sind, so ergibt sich dass die Hälfte jener elektromotorischen Kraft, nämlich

$$-2 \log \frac{l}{a} \cdot \left(\frac{dE}{ds} + \frac{4}{cc} \frac{di}{dt} \right)$$

die Kraft ist, welche auf jede positive elektrische Maasseinheit im Punkte s

wirkt. Die Zahl der positiv elektrischen Maasseinheiten, welche in dem Längenelemente des Leitungsdrahts ds enthalten ist, ist aber früher, im dritten Artikel, mit $\mathfrak{E}ds$ bezeichnet worden, wobei zugleich bemerkt worden, dass $\mathfrak{E}\frac{d\sigma}{dt} = i$ und $-2\mathfrak{E}\frac{d\sigma}{ds} = E$ ist. Multiplicirt man daher obige Kraft mit der Zahl $\mathfrak{E}ds$ und substituirt die eben angegebenen Werthe, so erhält man die auf die positive Elektricität im Elemente ds wirkende Kraft nach mechanischem Maasse ausgedrückt

$$= 4\mathfrak{E}\mathfrak{E} \log \frac{l}{a} \cdot \left(\frac{d^2\sigma}{ds^2} - \frac{2}{cc} \frac{d^2\sigma}{dt^2} \right) \cdot ds.$$

Zu diesen schon vorher bestimmten Kräften müssen aber ferner noch

2) die von den ponderabelen Leitertheilchen auf die positive Elektricität im Elemente ds ausgeübten Kräfte hinzugefügt werden, welche wir auf folgende Weise zu bestimmen suchen.

Nach dem Ohm'schen, für *beharrliche* Ströme bewiesenen, Gesetze ist, wie Art. 4 in der Note gezeigt worden, die von den ponderabelen Theilchen des Leitungsdrahtes unabhängige elektromotorische Kraft in einem Punkte der Kette $= \frac{u}{k}$, oder, da nach Art. 3 $\pi\alpha\alpha u = i$ ist, $= \frac{i}{\pi\alpha\alpha k}$. Die *Beharrlichkeit* des Stromes, d. i. die gleichbleibende Geschwindigkeit der elektrischen Theilchen im Leitungsdrahte, beweist aber, dass ausser dieser von den ponderabelen Theilchen unabhängigen elektromotorischen Kraft noch eine zweite an Grösse gleiche, an Richtung entgegengesetzte elektromotorische Kraft vorhanden sein müsse, welche offenbar von der Wirkung der ponderabelen Leitertheilchen auf die Elektricität im Leiter herrühren muss, welche dadurch also

$$= - \frac{i}{\pi\alpha\alpha k}$$

gegeben ist. Die Hälfte dieser elektromotorischen Kraft, nämlich

$$= - \frac{i}{2\pi\alpha\alpha k}$$

ist dann, wie aus dem vorher Gesagten einleuchtet, die Kraft, welche von den ponderabelen Leitertheilchen auf jede positiv elektrische Maasseinheit in dem betrachteten Punkte s ausgeübt wird. Multiplicirt man daher diese Kraft mit der Zahl der positiv elektrischen Maasseinheiten $\mathfrak{E}ds$, die im Elemente ds enthalten sind, so findet man die von den ponderabelen Leitertheilchen auf die im Elemente ds enthaltene positive Elektricität ausgeübte Kraft, nach mechanischem Maasse ausgedrückt, nämlich, wenn man auch hier, wie vorher, $\mathfrak{E}\frac{d\sigma}{dt}$ für i substituirt,

$$= - \frac{1}{2\pi\alpha k} \cdot \mathcal{E}\mathcal{E} \cdot \frac{d\sigma}{dt} \cdot ds.$$

Beachtet man endlich, dass die Fälle *nicht beharrlicher* Ströme von denen *beharrlicher* Ströme sich nur in solchen Beziehungen unterscheiden, die ihren Grund in Verschiedenheiten der Wechselwirkung *der elektrischen Theilchen unter einander* haben, wovon die aus der Wechselwirkung *der ponderabelen Leitertheilchen auf die elektrischen* herrührenden Kräfte in keiner unmittelbaren Abhängigkeit stehen, so scheint man berechtigt, das angegebene Gesetz zur Bestimmung dieser letzteren Kräfte, wenn es in allen Fällen *beharrlicher* Ströme gilt, als allgemein gültig, auch in den Fällen *nicht beharrlicher* Ströme anzunehmen.

Um alle Kräfte in Rechnung zu bringen, welche auf das betrachtete elektrische Theilchen im Leitungsdrahte wirken, fassen wir endlich

3) alle aus der Ferne wirkenden Kräfte, woher sie rühren mögen, zusammen, und begreifen darunter namentlich auch alle Kräfte, welche von der Wechselwirkung der Elektrizität mit Ausnahme der in dem Elemente ds selbst enthaltenen, in welchem der betrachtete Punkt liegt, auf die Elektrizität in dem betrachteten Punkte herrühren, welche von Kirchhoff als verschwindend klein angenommen worden sind. Die daraus entspringende elektromotorische Kraft im Punkte s bezeichnen wir, nach mechanischem Maasse, mit S , deren Hälfte dann mit $\mathcal{E}ds$ multiplicirt die auf die positive Elektrizität im Elemente ds ausgeübte Kraft nach mechanischem Maasse ausgedrückt

$$= \frac{1}{2} \mathcal{E}Sds$$

gibt.

Da alle diese Kräfte nach mechanischem Maasse, das heisst in Theilen derjenigen Kraft ausgedrückt sind, welche der ponderabelen Masseneinheit (der Masse eines Milligramms) in der Zeiteinheit (in der Zeit einer Secunde) die Einheit der Geschwindigkeit (ein Millimeter in einer Secunde) ertheilt; so folgt daraus, nach dem bekannten für alle Körper gültigen Bewegungsgesetze, dass der Quotient aus der Summe aller dieser gleichgerichteten Kräfte dividirt durch die Beschleunigung, d. i. durch die Geschwindigkeit, welche diese Summe von Kräften der positiven Elektrizität im Elemente ds , auf welche sie wirkt, während der Zeiteinheit ertheilen würde, nämlich

$$\frac{d^2\sigma}{dt^2},$$

die Definition der *Masse* der im Elemente *ds* enthaltenen positiven Elektrizität, in dem für alle Körper festgesetzten Massenmaasse (Milligramm) ausgedrückt, giebt.

Es ist bemerkenswerth, dass man hiedurch auf eine neue Art *absoluter Bestimmung einer Elektrizitätsmenge* geführt wird, worüber folgende Bemerkung, zur Vergleichung dieser neuen Art *absoluter Bestimmung* mit den schon bekannten hier der Anwendung auf vorliegende Betrachtung wegen Platz finden möge.

Ordnet man nämlich die verschiedenen Arten *absoluter Bestimmungen* einer Elektrizitätsmenge nach der Genauigkeit, welche sie in der Ausführung gestatten, so sind ohne Zweifel die *absoluten Bestimmungen auf galvanometrischem Wege* obenan zu stellen, durch welche eine als Bestandtheil des *neutralen Fluidums* vorhandene Elektrizitätsmenge, die aus einem Raume in einen andern übergegangen ist, in Theilen derjenigen Elektrizitätsmenge ausgedrückt erhalten wird, welche bei der *galvanometrisch bestimmten Einheit der Stromintensität* während der Zeiteinheit durch den Querschnitt des Leiters geht. — Sodann folgen die *absoluten Bestimmungen auf dem Wege der elektrostatischen Messung*, durch welche eine vorhandene Menge *freier* Elektrizität in Theilen derjenigen Elektrizitätsmenge ausgedrückt erhalten wird, welche auf eine gleiche Menge in der Einheit der Entfernung nach elektrostatischem Gesetze die Einheit der Kraft ausübt. Diese Bestimmung findet nur auf *kleine* Elektrizitätsmengen welche *frei* vorkommen, im Vergleich mit den galvanometrisch bestimmten grossen im neutralen Fluidum enthaltenen Elektrizitätsmengen, Anwendung. — Besonders wichtig ist die Kenntniss des Verhältnisses der diesen beiden Bestimmungsweisen zum Grunde liegenden *Maasseinheiten*, welche durch doppelte Messung einer und derselben Elektrizitätsmenge sowohl auf galvanometrischem als auch auf elektrostatischem Wege gewonnen worden, nämlich des Verhältnisses $155370 \cdot 10^6 : 1$ (siehe die vorhergehende Abhandlung Bd. V. S. 261). — Diesen beiden *absoluten Bestimmungsweisen* kann man nun noch als *dritte* diejenige hinzufügen, nach welcher eine vorhandene Elektrizitätsmenge durch ihre *Masse* in Theilen des für alle Körper festgestellten Massenmaasses (Milligramm) ausgedrückt werden soll; wobei jedoch zu bemerken ist, dass bisher auf diese Weise noch keine vorhandene Elektrizitätsmenge hat ausgedrückt werden können, weil noch kein Weg der Messung entdeckt worden ist, welcher auch nur näherungsweise zu

einer solchen Kenntniss führte. In Folge davon mangelt auch noch gänzlich die Kenntniss des *Verhältnisses* der dieser Bestimmungsweise und den vorigen zum Grunde liegenden *Maasseinheiten*, weil keine doppelte Messung einer und derselben Elektrizitätsmenge auf diese verschiedenen Weisen ausgeführt werden konnte. Wäre dieses *Verhältniss* $= r:1$ bekannt, so würde aus der Zahl $\mathfrak{E}ds$ der elektrostatischen Maasseinheiten positiver Elektrizität, die im Leiterelemente ds enthalten sind, die *Masse* dieser Elektrizitätsmenge in *Milligrammen* ausgedrückt $= \frac{1}{r} \cdot \mathfrak{E}ds$ erhalten werden.

Durch Einführung dieses Ausdrucks der *Masse* und Gleichsetzung derselben mit dem oben angegebenen *Quotienten* erhält man dann folgende Gleichung:

$$\frac{1}{\frac{d^2\sigma}{dt^2}} \cdot \left(4\mathfrak{E}\mathfrak{E} \log \frac{l}{\alpha} \cdot \left(\frac{d^2\sigma}{ds^2} - \frac{2}{cc} \frac{d^2\sigma}{dt^2} \right) ds - \frac{1}{2\pi\alpha\alpha k} \cdot \mathfrak{E}\mathfrak{E} \cdot \frac{d\sigma}{dt} ds + \frac{1}{2}\mathfrak{E}Sds \right) = \frac{1}{r} \mathfrak{E}ds,$$

oder, geordnet und $\frac{cc}{8 \log \frac{l}{\alpha} \cdot r\mathfrak{E}} = \lambda$ gesetzt,

$$\frac{d^2\sigma}{dt^2} - \frac{cc}{2(1+\lambda)} \cdot \frac{d^2\sigma}{ds^2} + \frac{cc}{16\pi\alpha\alpha k \log \frac{l}{\alpha} \cdot (1+\lambda)} \cdot \frac{d\sigma}{dt} = \frac{cc}{16\mathfrak{E} \log \frac{l}{\alpha} \cdot (1+\lambda)} \cdot S.$$

6.

Vergleichung der Resultate.

In dieser allgemeineren Gleichung, sieht man, ist die Kirchhoff'sche oben entwickelte Gleichung mit enthalten, nämlich unter den beiden Voraussetzungen, dass $S = 0$ und $\lambda = 0$ sei; denn es ist alsdann

$$\frac{d^2\sigma}{dt^2} - \frac{cc}{2} \cdot \frac{d^2\sigma}{ds^2} + \frac{cc}{16\pi\alpha\alpha k \log \frac{l}{\alpha}} \cdot \frac{d\sigma}{dt} = 0$$

ganz in Uebereinstimmung mit der am Schlusse des dritten Artikels entwickelten Gleichung.

Es darf hiebei bemerkt werden, dass auf diese eben entwickelte allgemeinere Gleichung und deren Uebereinstimmung mit der Kirchhoff'schen, unter den angegebenen Voraussetzungen, sich die von Pogendorff zu Kirchhoffs Abhandlung in den Annalen 1857. Bd. 100. S. 351 hinzugefügte Note bezieht.

Die Voraussetzung, dass $S = 0$ sei, enthält nun aber nicht bloss im Allgemeinen die von Kirchhoff vorausgeschickte Annahme, dass

keine elektromotorische Kraft von Aussen her auf die Elektricität im Leitungsdrahte wirken soll, sondern insbesondere auch die zweite von den im Anfang des dritten Artikels erwähnten Annahmen, dass nämlich alle von der freien Elektricität und von den elektrischen Bewegungen im ganzen Leitungsdrahte mit Ausnahme des kleinen als Cylinder betrachteten Stücks, in dessen Mitte der betrachtete Punkt liegt, herrührenden elektromotorischen Kräfte verschwindend klein seien gegen diejenigen auf denselben Punkt wirkenden elektromotorischen Kräfte, welche von der freien Elektricität und von den elektrischen Bewegungen in dem kleinen cylindrischen Stücke selbst herrühren.

Die Voraussetzung, dass $\lambda = 0$ sei, kommt dagegen mit der von Kirchhoff angenommenen allgemeineren Geltung des Ohm'schen Gesetzes überein. Zwar könnte es scheinen, dass $\lambda = \frac{cc}{8 \log \frac{l}{\alpha} \cdot r \mathfrak{E}}$ für $\log \frac{l}{\alpha} = \infty$ verschwinde, und dass also die Voraussetzung, dass $\lambda = 0$ sei, näherungsweise schon durch die Kirchhoff'sche Annahme, dass α gegen l verschwinde, erfüllt werde; es ist dies aber nicht der Fall, sondern es wird $\lambda = \infty$ wenn α verschwindet, wie man leicht daraus ersieht, dass die Zahl der positiv elektrischen Maasseinheiten, welche in der Längeneinheit des Leitungsdrahts enthalten ist, $= \mathfrak{E}$, dem Quadrat des Halbmessers α proportional ist und, wenn man die constante Zahl der positiv elektrischen Masseneinheiten, welche in der *Volumeneinheit des Leitungsdrahts* enthalten ist, mit $\mathfrak{E}_0$ bezeichnet, durch

$$\mathfrak{E} = \pi \alpha \mathfrak{E}_0$$

dargestellt wird, woraus folgt, dass das Product $\mathfrak{E} \log \frac{l}{\alpha} = \pi \mathfrak{E}_0 \cdot \alpha \log \frac{l}{\alpha}$ mit α verschwindet und also $\lambda = \frac{cc}{8r \cdot \mathfrak{E} \log \frac{l}{\alpha}}$ unendlich wird.

Es geht daraus hervor, dass das Ohm'sche Gesetz zwar näherungsweise bei *stärkeren* Leitungsdrähten, für welche α grössere Werthe hat, die von Kirchhoff angenommene allgemeinere Geltung haben könne, nämlich bei einem sehr kleinen Werthe des constanten Quotienten $\frac{cc}{r \mathfrak{E}_0}$; dass dagegen bei *feineren* Leitungsdrähten, zumal wenn diese Verfeinerung so weit getrieben werden soll, dass $\log \frac{l}{\alpha}$ eine sehr grosse Zahl werde, das Ohm'sche Gesetz diese allgemeinere Geltung verlieren müsse, wonach also das oben ausgesprochene Bedenken über die Unvereinbarkeit der beiden im Anfang des dritten Artikels unter (1) und (3) angeführten Annahmen wohl begründet erscheint.

Es leuchtet dagegen umgekehrt ein, dass wenn auf dem Wege der Beobachtung Fälle von feineren Leitungsdrähten nachgewiesen werden könnten, wo dem Ohm'schen Gesetz diese allgemeinere Geltung nicht zukäme, sondern messbare Abweichungen hervorträten, aus denen λ bestimmbar würde, so würde dadurch eine Kenntniss des constanten Quotienten $\frac{cc}{r\mathfrak{E}_0} = 8\pi\alpha\alpha \log \frac{l}{\alpha} \cdot \lambda$ gewonnen, und die Kenntniss des Verhältnisses $r:1$, d. i. der Zahl der elektrostatischen Maasseinheiten welche auf 1 Milligramm gehen, würde bloss noch von der Erforschung der Zahl der elektrostatischen Maasseinheiten $\mathfrak{E}_0$ abhängen, welche in 1 Cubikmillimeter des Leiters enthalten sind.

7.

Entwicklung des Ausdrucks der elektromotorischen Kraft, welche auf einen Punkt eines geschlossenen linearen Leiters von der freien Elektrizität und von den elektrischen Bewegungen im ganzen Leiter, mit Ausnahme desjenigen Elements, in welchem der betrachtete Punkt liegt, ausgeübt wird.

Wenn man die auf einen Punkt s des Leitungsdrahts aus der Ferne wirkenden Kräfte, welche sich nicht bestimmen liessen, sowohl diejenigen welche von entfernteren Theilen des Leitungsdrahts selbst, als auch diejenigen welche von Aussen her wirken, $= 0$ setzte, so ergab sich nach den Entwicklungen der vorhergehenden Artikel übereinstimmend folgende partielle Differentialgleichung für die Verschiebung σ des positiv elektrischen Theilchens im Punkte s :

$$\frac{d^2\sigma}{dt^2} - a \frac{d^2\sigma}{ds^2} + b \frac{d\sigma}{dt} = 0,$$

wobei nur der Unterschied statt fand, dass die Bedeutung der constanten Coefficienten a und b in dieser Gleichung nach Art. 3 von der nach Art. 6 ihnen zukommenden etwas verschieden war, ein Unterschied, der möglicher Weise aber gar nicht in Betracht kommt, wenn nämlich die Erfahrung ergeben sollte, dass der im vorigen Artikel mit $\frac{cc}{r\mathfrak{E}_0}$ bezeichnete Quotient für alle Arten von Leitern einen verschwindend kleinen Werth hätte.

Diese Uebereinstimmung macht aber obige Gleichung noch keineswegs geeignet, die Bewegungen der Elektrizität in einem Leitungsdrahte wirklich zu bestimmen; denn wenn es auch Fälle geben kann, wo keine elektromotorischen Kräfte von Aussen her auf die Elek-

tricität im Leitungsdrahte wirken, so kann es doch keinen Fall geben, wo auch keine elektromotorischen Kräfte von den ferner liegenden Theilen des Leitungsdrahts selbst ausgeübt würden, wenn darin irgend eine Störung des Gleichgewichts der Elektricität statt gefunden hat. Um daher zu einer Gleichung zu gelangen die zur Bestimmung der Bewegungen der Elektricität in einem Leitungsdrahte wirklich dienen kann, reicht die Art. 2 gegebene Entwicklung der elektromotorischen Kräfte, welche auf einen Punkt s des Leitungsdrahts von der freien Elektricität und von den elektrischen Bewegungen des einzigen Elements ds , zu welchem der Punkt s gehört, ausgeübt werden, nicht hin, sondern es müssen auch diejenigen elektromotorischen Kräfte noch entwickelt werden, welche auf den Punkt s von der freien Elektricität und von den elektrischen Bewegungen in allen übrigen Theilen des Leitungsdrahts ausgeübt werden. Es bedürfen daher die aus obiger Gleichung von Kirchhoff abgeleiteten Folgerungen noch einer Prüfung in Beziehung auf den Einfluss dieser letzteren Kräfte.

Für die Entwicklung dieser Kräfte genügt es nun zwar, da es sich um Elemente ds, ds' des Leitungsdrahts handelt, deren Dimensionen gegen ihre Entfernung verschwindet, die Dichtigkeiten der freien Elektricität und die Stromintensitäten in denselben bloss nach ihren Gesamtwerten für den ganzen Querschnitt E, E', i, i' zu betrachten, die blossen Functionen von s und t oder von s' und t sind. Es lassen sich diese Functionen aber in Beziehung auf s oder s' , wie von selbst einleuchtet, nicht wie die in Art. 2, nach dem Taylor'schen Lehrsatz in Reihen entwickeln, da dieselben im ersten Augenblick $t = 0$ ganz willkürlich gegeben sein können, sondern man muss dieselben in Sinus- und Cosinusreihen darzustellen suchen.

Setzt man also für einen geschlossenen Leitungsdraht von der Länge $2\pi a$

$$E' = \sum \left(a_n \sin \frac{ns'}{a} + b_n \cos \frac{ns'}{a} \right)$$

$$i' = \sum \left(c_n \sin \frac{ns'}{a} + d_n \cos \frac{ns'}{a} \right)$$

worin für n der Reihe nach alle ganzen Zahlen zu setzen sind, so ergibt sich nach Art. 4, wenn man die Entfernung der Punkte s und s' von einander mit r bezeichnet, und die Winkel, welche ds und ds' mit der Richtung von r bilden, mit θ und θ' ,

$$\Omega = \int \frac{E' ds'}{r} = \int \frac{ds'}{r} \Sigma \left(a_n \sin \frac{ns'}{a} + b_n \cos \frac{ns'}{a} \right)$$

$$U = \int \frac{ds'}{r} \cos \theta \cos \theta' \cdot i' = \int \frac{ds'}{r} \cos \theta \cos \theta' \cdot \Sigma \left(c_n \sin \frac{ns'}{a} + \partial_n \cos \frac{ns'}{a} \right).$$

Ausserdem hat man noch die Art. 3 gefundene Gleichung

$$\frac{di'}{ds'} = -\frac{1}{2} \frac{dE'}{dt},$$

oder, durch Sinus- und Cosinusreihen ausgedrückt,

$$\frac{1}{a} \Sigma n \left(c_n \cos \frac{ns'}{a} - \partial_n \sin \frac{ns'}{a} \right) = -\frac{1}{2} \Sigma \left(\frac{da_n}{dt} \cdot \sin \frac{ns'}{a} + \frac{db_n}{dt} \cos \frac{ns'}{a} \right).$$

Es folgt hieraus, da diese Gleichung für alle Werthe von s' gelten soll,

$$c_n = -\frac{a}{2n} \cdot \frac{db_n}{dt}, \quad \partial_n = +\frac{a}{2n} \cdot \frac{da_n}{dt}.$$

Soll nun aus den gefundenen Ausdrücken für Ω und U die elektromotorische Kraft bestimmt werden, welche auf den Punkt s des geschlossenen Leitungsdrahts wirkt, so setze man $s' - s = \sigma$, und substituirt $s + \sigma$ für s' und $d\sigma$ für ds' in den Ausdrücken von Ω und U . Man erhält alsdann

$$\Omega = \Sigma \int \frac{d\sigma}{r} \left(a_n \sin \left(\frac{n\sigma}{a} + \frac{ns}{a} \right) + b_n \cos \left(\frac{n\sigma}{a} + \frac{ns}{a} \right) \right)$$

$$U = \Sigma \int \frac{d\sigma}{r} \cos \theta \cos \theta' \cdot \left(c_n \sin \left(\frac{n\sigma}{a} + \frac{ns}{a} \right) + \partial_n \cos \left(\frac{n\sigma}{a} + \frac{ns}{a} \right) \right).$$

Entwickelt man hierin den Sinus und Cosinus der Summe, so erhält man

$$\Omega = \Sigma \left(a_n \cos \frac{ns}{a} - b_n \sin \frac{ns}{a} \right) \cdot \int \frac{\sin \frac{n\sigma}{a} \cdot d\sigma}{r} + \Sigma \left(a_n \sin \frac{ns}{a} + b_n \cos \frac{ns}{a} \right) \cdot \int \frac{\cos \frac{n\sigma}{a} \cdot d\sigma}{r}$$

$$U = \Sigma \left(c_n \cos \frac{ns}{a} - \partial_n \sin \frac{ns}{a} \right) \cdot \int \frac{\cos \theta \cos \theta' \sin \frac{n\sigma}{a} d\sigma}{r} + \Sigma \left(c_n \sin \frac{ns}{a} + \partial_n \cos \frac{ns}{a} \right) \cdot \int \frac{\cos \theta \cos \theta' \cos \frac{n\sigma}{a} d\sigma}{r}.$$

Hierin sind r , $\cos \theta$ und $\cos \theta'$ Functionen von σ , welche sich aus der Gleichung der Curve des Leitungsdrahts ergeben. Es folgt daraus, dass für jede Stellenzahl n die vier zwischen den Grenzen von $\sigma = \frac{1}{2}l$ bis $\sigma = 2\pi a - \frac{1}{2}l$ (wenn l die Länge desselben Stücks des Leitungsdrahts wie Art. 2 bezeichnet) zu nehmenden Integrale

$$\int \frac{\sin \frac{n\sigma}{a} d\sigma}{r}, \quad \int \frac{\cos \frac{n\sigma}{a} d\sigma}{r}, \quad \int \frac{\cos \theta \cos \theta' \sin \frac{n\sigma}{a} d\sigma}{r}, \quad \int \frac{\cos \theta \cos \theta' \cos \frac{n\sigma}{a} d\sigma}{r}$$

durch die Gestalt der Leitercurve gegeben und bestimmt sind, deren Werthe daher kurz mit

$$N, N', M, M'$$

bezeichnet werden sollen. Man hat alsdann

$$\Omega = \Sigma \left((a_n N' - b_n N) \sin \frac{ns}{a} + (a_n N + b_n N') \cos \frac{ns}{a} \right)$$

$$U = \Sigma \left((c_n M' - \partial_n M) \sin \frac{ns}{a} + (c_n M + \partial_n M') \cos \frac{ns}{a} \right),$$

woraus nun die elektromotorischen Kräfte bestimmt werden können, nämlich

$$- 2 \frac{d\Omega}{ds} = - \frac{2}{a} \Sigma n \left((a_n N' - b_n N) \cos \frac{ns}{a} - (a_n N + b_n N') \sin \frac{ns}{a} \right)$$

$$- \frac{8}{cc} \cdot \frac{dU}{dt} = - \frac{8}{cc} \Sigma \left(\left(\frac{dc_n}{dt} \cdot M' - \frac{d\partial_n}{dt} \cdot M \right) \sin \frac{ns}{a} + \left(\frac{dc_n}{dt} \cdot M + \frac{d\partial_n}{dt} \cdot M' \right) \cos \frac{ns}{a} \right)$$

oder, wenn in der letzteren Gleichung die oben gefundenen Werthe von c_n und ∂_n substituirt werden,

$$- \frac{8}{cc} \cdot \frac{dU}{dt} = + \frac{4a}{cc} \Sigma \frac{1}{n} \left(\left(\frac{d^2 b_n}{dt^2} \cdot M' + \frac{d^2 a_n}{dt^2} \cdot M \right) \sin \frac{ns}{a} + \left(\frac{d^2 b_n}{dt^2} \cdot M - \frac{d^2 a_n}{dt^2} \cdot M' \right) \cos \frac{ns}{a} \right).$$

8.

Bewegungsgleichung der Elektrizität in einem geschlossenen Leiter.

Zur Aufstellung der Bewegungsgleichung der Elektrizität in einem geschlossenen Leiter auf dem Art. 4—5 bezeichneten Wege sind zunächst alle Kräfte aufzuzählen, welche auf die positive Elektrizität in einem Elemente ds des Leitungsdrahts wirken und die Grösse dieser Kräfte nach mechanischem Maasse auszudrücken.

1) Die *aus der Nähe* auf den Punkt s des Leitungsdrahts wirkenden elektromotorischen Kräfte sind am Schlusse von Art. 2 gefunden worden:

$$- 2 \frac{d\Omega}{ds} = - 4 \frac{dE}{ds} \cdot \log \frac{l}{a} - \frac{1}{4} \frac{d^3 E}{ds^3} \cdot l^2$$

$$- \frac{8}{cc} \frac{dU}{dt} = - \frac{16}{cc} \frac{di}{dt} \cdot \log \frac{l}{ea} - \frac{1}{cc} \frac{d^3 i}{ds^2 dt} \cdot l^2.$$

Hierin kann nun aber nach dem vorhergehenden Artikel

$$E = \Sigma \left(a_n \sin \frac{ns}{a} + b_n \cos \frac{ns}{a} \right)$$

$$i = - \frac{a}{2} \Sigma \frac{1}{n} \left(\frac{db_n}{dt} \cdot \sin \frac{ns}{a} - \frac{da_n}{dt} \cdot \cos \frac{ns}{a} \right)$$

substituirt werden, folglich

$$- 2 \frac{d\Omega}{ds} = - \frac{4}{a} \Sigma \left(n \log \frac{l}{a} - \frac{1}{16} \frac{n^3 l^2}{a^2} \right) \left(a_n \cos \frac{ns}{a} - b_n \sin \frac{ns}{a} \right)$$

$$- \frac{8}{cc} \frac{dU}{dt} = \frac{8}{cc} \Sigma \left(\frac{a}{n} \log \frac{l}{ea} - \frac{1}{16} \frac{n l^2}{a} \right) \left(\frac{d^2 b_n}{dt^2} \cdot \sin \frac{ns}{a} - \frac{d^2 a_n}{dt^2} \cdot \cos \frac{ns}{a} \right).$$

2) Die aus der Ferne auf den Punkt s des Leitungsdrahts wirkenden elektromotorischen Kräfte sind am Schlusse des vorhergehenden Artikels gefunden worden:

$$-2 \frac{d\Omega}{ds} = -\frac{2}{a} \sum n \left((a_n N' - b_n N) \cos \frac{ns}{a} - (a_n N + b_n N') \sin \frac{ns}{a} \right) \\ - \frac{8}{cc} \frac{dU}{dt} = + \frac{4a}{cc} \sum \frac{1}{n} \left(\left(\frac{d^2 b_n}{dt^2} \cdot M' + \frac{d^2 a_n}{dt^2} \cdot M \right) \sin \frac{ns}{a} + \left(\frac{d^2 b_n}{dt^2} \cdot M - \frac{d^2 a_n}{dt^2} \cdot M' \right) \cos \frac{ns}{a} \right).$$

Aus der Nähe und aus der Ferne zusammen genommen sind also die elektromotorischen Kräfte, wenn

$$N' + 2 \log \frac{l}{a} - \frac{1}{8} \frac{n^2 l^2}{a^2} = N''$$

$$M' + 2 \log \frac{l}{ea} - \frac{1}{8} \frac{n^2 l^2}{a^2} = M''$$

gesetzt wird,

$$-2 \frac{d\Omega}{ds} = -\frac{2}{a} \sum n \left((a_n N'' - b_n N) \cos \frac{ns}{a} - (a_n N + b_n N'') \sin \frac{ns}{a} \right) \\ - \frac{8}{cc} \frac{dU}{dt} = + \frac{4a}{cc} \sum \frac{1}{n} \left(\left(\frac{d^2 b_n}{dt^2} \cdot M'' + \frac{d^2 a_n}{dt^2} \cdot M \right) \sin \frac{ns}{a} + \left(\frac{d^2 b_n}{dt^2} \cdot M - \frac{d^2 a_n}{dt^2} \cdot M'' \right) \cos \frac{ns}{a} \right).$$

Diese elektromotorischen Kräfte sind nun die Differenzen derjenigen Kräfte, welche auf die positive und negative elektrische Maasseinheit in dem Punkte s wirken. Da aber die auf die positive Maasseinheit wirkende Kraft der auf die negative Maasseinheit wirkenden, abgesehen von ihrer entgegengesetzten Richtung, gleich ist, so folgt hieraus, dass die Hälfte jener elektromotorischen Kräfte diejenigen Kräfte sind, welche auf jede positive elektrische Maasseinheit im Punkte s wirken. Die Zahl der positiv elektrischen Maasseinheiten, welche in dem Längenelemente ds des Leitungsdrahts enthalten sind, ist aber Art. 3 mit $\mathcal{E}ds$ bezeichnet worden; multiplicirt man daher die Hälfte der obigen elektromotorischen Kräfte mit $\mathcal{E}ds$, so findet man die Kräfte, welche auf die positive Elektricität im Elemente ds wirken, nach mechanischem Maasse ausgedrückt,

$$= -\frac{\mathcal{E}ds}{a} \sum n \left((a_n N'' - b_n N) \cos \frac{ns}{a} - (a_n N + b_n N'') \sin \frac{ns}{a} \right) \\ + \frac{2a\mathcal{E}ds}{cc} \sum \frac{1}{n} \left(\left(\frac{d^2 b_n}{dt^2} \cdot M'' + \frac{d^2 a_n}{dt^2} \cdot M \right) \sin \frac{ns}{a} + \left(\frac{d^2 b_n}{dt^2} \cdot M - \frac{d^2 a_n}{dt^2} \cdot M'' \right) \cos \frac{ns}{a} \right).$$

3) Die von den *ponderablen Leitertheilchen* herrührende Widerstandskraft, welche auf die positive Elektricität im Elemente ds wirkt, war Art. 5 nach mechanischem Maasse ausgedrückt gefunden worden

$$= -\frac{1}{2\pi a \epsilon k} \cdot \mathcal{E} \mathcal{E} \cdot \frac{d\sigma}{dt} ds,$$

worin

$$\frac{\mathcal{E}d\sigma}{dt} = i = -\frac{a}{2} \sum \frac{1}{n} \left(\frac{db_n}{dt} \sin \frac{ns}{a} - \frac{da_n}{dt} \cos \frac{ns}{a} \right),$$

wonach diese Kraft erhalten wird:

$$= + \frac{a\mathcal{E}ds}{4\pi\alpha\alpha k} \cdot \sum \frac{1}{n} \left(\frac{db_n}{dt} \sin \frac{ns}{a} - \frac{da_n}{dt} \cos \frac{ns}{a} \right).$$

Hiezu kommt endlich

4) die von Aussen her auf die positive Elektricität im Elemente ds wirkende Kraft, welche nach Art. 5 (3)

$$= + \frac{1}{2} \mathcal{E}Sds$$

erhalten wird, wenn S hierin nur die von Aussen auf den Punkt s ausgeübte elektromotorische Kraft bezeichnet. Wird nun S in Sinus- und Cosinusreihen entwickelt

$$S = \sum \left(f_n \sin \frac{ns}{a} + g_n \cos \frac{ns}{a} \right)$$

so wird diese Kraft dargestellt

$$= + \frac{1}{2} \mathcal{E}ds \cdot \sum \left(f_n \sin \frac{ns}{a} + g_n \cos \frac{ns}{a} \right).$$

Da nun alle diese Kräfte nach *mechanischem Maasse*, d. h. in Theilen derjenigen Kraft ausgedrückt sind, welche der ponderabelen Masseneinheit (Milligramm) in der Zeiteinheit (Secunde) die Einheit der Geschwindigkeit ertheilt, so folgt daraus nach dem bekannten für alle Körper gültigen Bewegungsgesetze, dass der Quotient aus der Summe aller dieser Kräfte dividirt durch die von ihnen der positiven Elektricität im Elemente ds , auf die sie wirken, ertheilte Beschleunigung, $= \frac{d^2\sigma}{dt^2}$, die Definition der *Masse* dieser Elektricitätsmenge, in dem für alle Körper festgesetzten Massenmaasse (Milligramm) ausgedrückt, ist, welche Art. 5 durch $\frac{1}{r} \mathcal{E}ds$ Milligramm bezeichnet worden. Multiplicirt man die so erhaltene Gleichung mit $\frac{1}{\mathcal{E}ds} \cdot \frac{d^2\sigma}{dt^2}$ und setzt

$$\mathcal{E} \frac{d^2\sigma}{dt^2} = \frac{di}{dt} = -\frac{a}{2} \sum \frac{1}{n} \left(\frac{d^2b_n}{dt^2} \sin \frac{ns}{a} - \frac{d^2a_n}{dt^2} \cos \frac{ns}{a} \right)$$

so erhält man die gesuchte Bewegungsgleichung der Elektricität in einem geschlossenen Leitungsdrahte in folgender Gestalt:

$$\left. \begin{aligned} & -\frac{1}{a} \sum n \left((a_n N'' - b_n N) \cos \frac{ns}{a} - (a_n N + b_n N'') \sin \frac{ns}{a} \right) \\ & + \frac{2a}{cc} \sum \frac{1}{n} \left(\left(\frac{d^2b_n}{dt^2} M'' + \frac{d^2a_n}{dt^2} M \right) \sin \frac{ns}{a} + \left(\frac{d^2b_n}{dt^2} M - \frac{d^2a_n}{dt^2} M'' \right) \cos \frac{ns}{a} \right) \\ & + \frac{a}{4\pi\alpha\alpha k} \sum \frac{1}{n} \left(\frac{db_n}{dt} \sin \frac{ns}{a} - \frac{da_n}{dt} \cos \frac{ns}{a} \right) + \frac{1}{2} \sum \left(f_n \sin \frac{ns}{a} + g_n \cos \frac{ns}{a} \right) \end{aligned} \right\} = -\frac{a}{2r\mathcal{E}} \sum \frac{1}{n} \left(\frac{d^2b_n}{dt^2} \sin \frac{ns}{a} - \frac{d^2a_n}{dt^2} \cos \frac{ns}{a} \right).$$

Da N, N'', M, M'' bloss von der Gleichung der Leitercurve abhängen, so können sie als Functionen von s dargestellt werden. In dem einzigen Falle, wenn jene Curve ein *Kreis* ist, hat jede von diesen Grössen einen für alle Punkte s *gleichen Werth* und es lässt sich dann die obige Gleichung in die folgenden beiden einfacheren Gleichungen auflösen, nämlich, wenn $\frac{cc}{4M''r\epsilon} = \lambda$ gesetzt wird,

$$\frac{d^2a_n}{dt^2} + \frac{cc}{8\pi\alpha\alpha kM''(1+\lambda)} \cdot \frac{da_n}{dt} + \frac{n^2c^2N''}{2aaM''(1+\lambda)} \cdot a_n - \frac{ncc}{4aM''(1+\lambda)} \cdot g_n = \frac{M}{M''(1+\lambda)} \cdot \frac{d^2b_n}{dt^2} + \frac{n^2c^2N}{2aaM''(1+\lambda)} \cdot b_n$$

$$\frac{d^2b_n}{dt^2} + \frac{cc}{8\pi\alpha\alpha kM''(1+\lambda)} \cdot \frac{db_n}{dt} + \frac{n^2c^2N''}{2aaM''(1+\lambda)} \cdot b_n + \frac{ncc}{4aM''(1+\lambda)} \cdot f_n = -\frac{M}{M''(1+\lambda)} \cdot \frac{d^2a_n}{dt^2} - \frac{n^2c^2N}{2aaM''(1+\lambda)} \cdot a_n.$$

Es wird hiedurch die Betrachtung des Falls einer *kreisförmigen Leitercurve* sehr vereinfacht und verdient deshalb besondere Berücksichtigung. In allen andern Fällen würden, bei weiterer Entwicklung, N, N'', M, M'' als Functionen von s ebenfalls in Sinus- und Cosinusreihen dargestellt werden müssen, wodurch die Gleichungen sehr an Einfachheit verlören.

9.

Gleichung für die Mittelwerthe der elektromotorischen Kräfte und Stromintensitäten in geschlossenen Leitern von beliebiger Gestalt.

Es kommen häufig Betrachtungen und Anwendungen geschlossener Ketten vor, für welche die Kenntniss der elektromotorischen Kräfte und Stromintensitäten in einzelnen Punkten der Kette nicht erfordert wird, sondern die Kenntniss ihres *Mittelwerths* für die ganze Länge des Leitungsdrahts genügt. Bevor daher auf eine speciellere Entwicklung der Bewegungsgesetze der Elektrizität in einem *kreisförmigen* Leitungsdrahte eingegangen wird, sollen die eben gefundenen angewendet werden, um die Gleichung für die *Mittelwerthe* der elektromotorischen Kräfte und Stromintensitäten in geschlossenen Leitern *von beliebiger Gestalt* daraus abzuleiten.

Diese Gleichung ergibt sich, wenn man die Glieder der im vorigen Artikel gefundenen allgemeinen Gleichung mit ds multiplicirt und sie sodann von $s = 0$ bis $s = 2\pi a$ integrirt. Sie vereinfacht sich aber wesentlich dadurch, dass *erstens* der Integralwerth der elektromotorischen Kräfte, welche von der freien Elektrizität im Leitungsdrahte herrühren, nach einem bekannten Theoreme stets Null ist, und dass *zweitens* der Integralwerth der von Aussen herrührenden elektromotorischen Kräfte

in der Regel als gegeben betrachtet werden darf. Man erhält hienach *erstens*

$$\int_0^{2\pi a} \frac{ds}{a} \sum n \left((a_n N'' - b_n N) \cos \frac{ns}{a} - (a_n N + b_n N'') \sin \frac{ns}{a} \right) = 0$$

zweitens, wenn der gegebene Integralwerth der von Aussen herrührenden elektromotorischen Kräfte mit S bezeichnet wird,

$$\int_0^{2\pi a} ds \sum \left(f_n \sin \frac{ns}{a} + g_n \cos \frac{ns}{a} \right) = S.$$

Da nun ferner, wenn

$$i_n = -\frac{a}{2n} \left(\frac{db_n}{dt} \sin \frac{ns}{a} - \frac{da_n}{dt} \cos \frac{ns}{a} \right)$$

gesetzt wird, $i = \sum i_n$ war; so ergibt sich

$$\begin{aligned} \int ds \cdot \frac{2a}{cc} \sum \frac{1}{n} \left(\left(\frac{d^2 b_n}{dt^2} M'' + \frac{d^2 a_n}{dt^2} M \right) \sin \frac{ns}{a} + \left(\frac{d^2 b_n}{dt^2} M - \frac{d^2 a_n}{dt^2} M'' \right) \cos \frac{ns}{a} \right) \\ = -\frac{4}{cc} \int ds \sum M'' \frac{di_n}{dt} - \frac{4a}{cc} \sum \frac{1}{n} \int \frac{d^2 i_n}{ds dt} M ds. \end{aligned}$$

Nun ist

$$\int \frac{d^2 i_n}{ds dt} M ds = M \frac{di_n}{dt} - \int \frac{di_n}{dt} \cdot \frac{dM}{ds} ds;$$

folglich

$$\int_0^{2\pi a} \frac{d^2 i_n}{ds dt} M ds = - \int_0^{2\pi a} \frac{di_n}{dt} \cdot \frac{dM}{ds} ds$$

wonach also

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi a} ds \cdot \frac{2a}{cc} \sum \frac{1}{n} \left(\left(\frac{d^2 b_n}{dt^2} M'' + \frac{d^2 a_n}{dt^2} M \right) \sin \frac{ns}{a} + \left(\frac{d^2 b_n}{dt^2} M - \frac{d^2 a_n}{dt^2} M'' \right) \cos \frac{ns}{a} \right) \\ = -\frac{4}{cc} \int_0^{2\pi a} ds \sum M'' \frac{di_n}{dt} + \frac{4a}{cc} \sum \frac{1}{n} \int_0^{2\pi a} \frac{di_n}{dt} \cdot \frac{dM}{ds} ds. \end{aligned}$$

Fügt man endlich hinzu, dass

$$\begin{aligned} \int \frac{ads}{4\pi aak} \sum \frac{1}{n} \left(\frac{db_n}{dt} \sin \frac{ns}{a} - \frac{da_n}{dt} \cos \frac{ns}{a} \right) &= -\frac{1}{2\pi aak} \int ids \\ \int \frac{ads}{2r\mathfrak{E}} \sum \frac{1}{n} \left(\frac{d^2 b_n}{dt^2} \sin \frac{ns}{a} - \frac{d^2 a_n}{dt^2} \cos \frac{ns}{a} \right) &= -\frac{1}{r\mathfrak{E}} \int \frac{di}{dt} ds, \end{aligned}$$

so erhält man folgende Gleichung für die Mittelwerthe der elektromotorischen Kräfte und Stromintensitäten $\frac{1}{2\pi a} \cdot S$ und $\frac{1}{2\pi a} \cdot \int_0^{2\pi a} ids$:

$$S = \frac{1}{\pi a k} \int_0^{2\pi a} i ds + \frac{8}{cc} \int_0^{2\pi a} ds \sum M'' \frac{di_n}{dt} - \frac{8a}{cc} \sum \frac{1}{n} \int_0^{2\pi a} \frac{di_n}{dt} \cdot \frac{dM}{ds} ds + \frac{2}{r\mathfrak{E}} \int_0^{2\pi a} \frac{di}{dt} ds.$$

Diese Mittelwerthe kommen nun offenbar dann vorzüglich in Betracht, wenn in den verschiedenen Elementen des Leitungsdrahts entweder gar keine Verschiedenheit der elektrischen Bewegung statt findet, oder eine so geringe, dass sie ganz vernachlässigt werden kann. In allen diesen Fällen sind also i und $\frac{di}{dt}$ von s unabhängige Grössen, und es kann $i = i_0$, $\frac{di}{dt} = \frac{di_0}{dt}$, folglich, für $n \geq 0$, $\frac{di_n}{dt} = 0$ gesetzt werden, wonach

$$S = \frac{2\pi a}{\pi a k} i_0 + \left(\frac{8}{cc} \int_0^{2\pi a} M''_0 ds + \frac{4\pi a}{r\mathfrak{E}} \right) \frac{di_0}{dt},$$

wo $\frac{2\pi a}{\pi a k} = w$ der Widerstand der ganzen Kette ist. Setzt man hierin

$$\frac{8}{cc} \int_0^{2\pi a} M''_0 ds + \frac{4\pi a}{r\mathfrak{E}} = p$$

und schreibt i für i_0 , so erhält man

$$S = wi + p \frac{di}{dt},$$

worin S , i und $\frac{di}{dt}$ bloss Functionen der Zeit t sind. Durch Integration erhält man daraus

$$i = \frac{1}{p} e^{-\frac{w}{p}t} \int e^{\frac{w}{p}t} S dt.$$

10.

Bewegungsgesetze der Elektrizität in einem kreisförmigen Leitungsdrahte.

Wenn die Form eines geschlossenen Leiters gegeben ist, so lassen sich die Werthe von N , N' , M , M' , d. h. die Werthe der bestimmten Integrale

$$\int_{\frac{1}{2}l}^{2\pi a - \frac{1}{2}l} \frac{\sin \frac{n\sigma}{a} d\sigma}{r}, \quad \int_{\frac{1}{2}l}^{2\pi a - \frac{1}{2}l} \frac{\cos \frac{n\sigma}{a} d\sigma}{r}, \quad \int_{\frac{1}{2}l}^{2\pi a - \frac{1}{2}l} \frac{\cos \theta \cos \theta' \sin \frac{n\sigma}{a} d\sigma}{r}, \quad \int_{\frac{1}{2}l}^{2\pi a - \frac{1}{2}l} \frac{\cos \theta \cos \theta' \cos \frac{n\sigma}{a} d\sigma}{r},$$

für jeden Punkt s des Leiters bestimmen. Zum Beispiel diene nun ein Leiter von der Form eines Kreises, dessen Halbmesser $= a$ ist.

Bei dieser Kreisform ist der Abstand r zweier Punkte s und s' gleich der Sehne des Bogens $\frac{s'-s}{a} = \frac{\sigma}{a}$; es ist also

$$r = 2a \sin \frac{\sigma}{2a}.$$

Ferner ist der Winkel θ , welchen das Element ds mit r bildet, dem Winkel θ' gleich, welchen das Element ds' mit r bildet, und beide sind dem Winkel gleich, welchen die Tangente des Kreises im Punkte s mit der Sehne des Bogens $\frac{\sigma}{a}$ bildet, d. i.

$$\theta = \theta' = \frac{\sigma}{2a}.$$

Hieraus ergibt sich also

$$\begin{aligned} N &= \frac{1}{2a} \int_{\frac{1}{2}l}^{2\pi a - \frac{1}{2}l} \frac{\sin \frac{n\sigma}{a} d\sigma}{\sin \frac{\sigma}{2a}}, & N' &= \frac{1}{2a} \int_{\frac{1}{2}l}^{2\pi a - \frac{1}{2}l} \frac{\cos \frac{n\sigma}{a} d\sigma}{\sin \frac{\sigma}{2a}}, \\ M &= \frac{1}{2a} \int_{\frac{1}{2}l}^{2\pi a - \frac{1}{2}l} \frac{\left(\cos \frac{\sigma}{2a}\right)^2 \sin \frac{n\sigma}{a} d\sigma}{\sin \frac{\sigma}{2a}} = N - \frac{1}{2a} \int_{\frac{1}{2}l}^{2\pi a - \frac{1}{2}l} \sin \frac{n\sigma}{a} \sin \frac{\sigma}{2a} d\sigma, \\ M' &= \frac{1}{2a} \int_{\frac{1}{2}l}^{2\pi a - \frac{1}{2}l} \frac{\left(\cos \frac{\sigma}{2a}\right)^2 \cos \frac{n\sigma}{a} d\sigma}{\sin \frac{\sigma}{2a}} = N' - \frac{1}{2a} \int_{\frac{1}{2}l}^{2\pi a - \frac{1}{2}l} \cos \frac{n\sigma}{a} \sin \frac{\sigma}{2a} d\sigma. \end{aligned}$$

Setzt man nun $\frac{\sigma}{2a} = z$, also

$$N = \int_{\frac{l}{4a}}^{\pi - \frac{l}{4a}} \frac{\sin 2nz \cdot dz}{\sin z}, \quad N' = \int_{\frac{l}{4a}}^{\pi - \frac{l}{4a}} \frac{\cos 2nz \cdot dz}{\sin z}, \quad M = N - \int_{\frac{l}{4a}}^{\pi - \frac{l}{4a}} \sin 2nz \cdot \sin z dz, \quad M' = N' - \int_{\frac{l}{4a}}^{\pi - \frac{l}{4a}} \cos 2nz \cdot \sin z dz,$$

und beachtet dabei, dass

$$\begin{aligned} \int \frac{\sin 2nz \cdot dz}{\sin z} &= 2 \int \cos (2n-1) z \cdot dz + 2 \int \cos (2n-3) z \cdot dz + \dots + 2 \int \cos z dz \\ \int \frac{\cos 2nz \cdot dz}{\sin z} &= -2 \int \sin (2n-1) z \cdot dz - 2 \int \sin (2n-3) z \cdot dz - \dots - 2 \int \sin z dz + \int \frac{dz}{\sin z} \end{aligned}$$

ist, so findet man, wenn man alle Integrale zwischen den Grenzen von $z = \frac{l}{4a}$ bis $z = \pi - \frac{l}{4a}$ nimmt,

$$N = 0$$

$$N' = -4 \left(\cos \frac{l}{4a} + \frac{1}{3} \cos \frac{3l}{4a} + \dots + \frac{1}{2n-1} \cos \frac{(2n-1)l}{4a} \right) - 2 \log \tan \frac{l}{8a}.$$

Ferner findet man, da

$$\int \sin 2nz \cdot \sin z dz = \frac{1}{2(2n-1)} \sin (2n-1)z - \frac{1}{2(2n+1)} \sin (2n+1)z$$

$$\int \cos 2nz \cdot \sin z dz = \frac{1}{2(2n-1)} \cos (2n-1)z - \frac{1}{2(2n+1)} \cos (2n+1)z,$$

wenn auch diese Integrale zwischen den Grenzen von $z = \frac{l}{4a}$ bis $z = \pi - \frac{l}{4a}$ genommen werden,

$$M = 0$$

$$M' = N' + \frac{1}{2n+1} \cos (2n+1) \frac{l}{4a} - \frac{1}{2n-1} \cos (2n-1) \frac{l}{4a}.$$

Hieraus folgt endlich nach Art. 8

$$N'' = -4 \left(\cos \frac{l}{4a} + \frac{1}{3} \cos \frac{3l}{4a} + \dots + \frac{1}{2n-1} \cos (2n-1) \frac{l}{4a} \right) - 2 \log \tan \frac{l}{8a} + 2 \log \frac{l}{a} - \frac{1}{8} \frac{n^2 l^2}{a^2}$$

$$M'' = -4 \left(\cos \frac{l}{4a} + \frac{1}{3} \cos \frac{3l}{4a} + \dots + \frac{1}{2n-1} \cos (2n-1) \frac{l}{4a} \right) - 2 \log \tan \frac{l}{8a} + 2 \log \frac{l}{a} - \frac{1}{8} \frac{n^2 l^2}{a^2} \\ + \frac{1}{2n+1} \cos (2n+1) \frac{l}{4a} - \frac{1}{2n-1} \cos (2n-1) \frac{l}{4a}.$$

Es bezeichnet aber hierin l die Länge des als geradlinig betrachteten Leiterelements ds , in dessen Mitte der betrachtete Punkt s liegt. Diese Länge ist innerhalb gewisser Grenzen willkürlich, nur ist die Wahl derselben dadurch beschränkt, dass sowohl $\frac{a}{l}$ als auch $\frac{l}{a}$ als verschwindend kleine Brüche müssen betrachtet werden können, was der Fall sein muss, wenn der Leiter als ein *linearer* betrachtet werden soll. Die Verschiedenheit der Werthe von l , die innerhalb dieser Grenzen möglich sind, haben auf die Werthe von N'' und M'' keinen merklichen Einfluss. Es kann daher

$$l = \sqrt{a\alpha}$$

gesetzt werden, da dieser Werth bei jedem als *linear* zu betrachtenden Leiter innerhalb der angegebenen Grenzen liegen muss. Zugleich leuchtet ein, dass alsdann auch $\frac{l}{8a}$ für $\tan \frac{l}{8a}$ gesetzt werden kann. Setzt man noch Kürze halber

$$\frac{n^2 \alpha}{8a} = 2 \log \nu$$

$$\frac{n^2 \alpha}{8a} + \frac{1}{2n-1} \cos \frac{2n-1}{4} \sqrt{\frac{\alpha}{a}} - \frac{1}{2n+1} \cos \frac{2n+1}{4} \sqrt{\frac{\alpha}{a}} = 2 \log \mu$$

so ergibt sich

$$N'' = -4 \left(\cos \frac{1}{4} \sqrt{\frac{\alpha}{a}} + \frac{1}{3} \cos \frac{3}{4} \sqrt{\frac{\alpha}{a}} + \dots + \frac{1}{2n-1} \cos \frac{2n-1}{4} \sqrt{\frac{\alpha}{a}} \right) + 2 \log \frac{8a}{\nu \alpha}$$

$$M'' = -4 \left(\cos \frac{1}{4} \sqrt{\frac{\alpha}{a}} + \frac{1}{3} \cos \frac{3}{4} \sqrt{\frac{\alpha}{a}} + \dots + \frac{1}{2n-1} \cos \frac{2n-1}{4} \sqrt{\frac{\alpha}{a}} \right) + 2 \log \frac{8a}{\mu \epsilon \alpha}.$$

Substituirt man nun die hier für einen kreisförmigen Leiter gefundenen Werthe von N , N'' , M , M'' in die Gleichungen am Schlusse des 8ten Artikels, so erhält man für die Bewegungen der Elektricität in einem kreisförmigen Leiter folgende beiden Gleichungen

$$\frac{d^2 a_n}{dt^2} + \frac{cc}{8\pi\alpha\alpha k M''(1+\lambda)} \cdot \frac{da_n}{dt} + \frac{n^2 c^2 N''}{2\alpha\alpha M''(1+\lambda)} \cdot a_n - \frac{ncc}{4\alpha M''(1+\lambda)} \cdot g_n = 0$$

$$\frac{d^2 b_n}{dt^2} + \frac{cc}{8\pi\alpha\alpha k M''(1+\lambda)} \cdot \frac{db_n}{dt} + \frac{n^2 c^2 N''}{2\alpha\alpha M''(1+\lambda)} \cdot b_n + \frac{ncc}{4\alpha M''(1+\lambda)} \cdot f_n = 0$$

worin N'' und M'' die eben angegebenen Werthe haben.

11.

Gleichgewicht der Elektricität in einem kreisförmigen Leiter.

Für den Fall des Gleichgewichts der Elektricität hat man in allen Theilen des Leiters

$$i = 0 \quad \text{und} \quad \frac{di}{dt} = 0.$$

Setzt man für i seinen Werth aus Art. 8 (3), so erhält man

$$-\frac{a}{2} \sum \frac{1}{n} \left(\frac{db_n}{dt} \sin \frac{ns}{a} - \frac{da_n}{dt} \cos \frac{ns}{a} \right) = 0$$

$$-\frac{a}{2} \sum \frac{1}{n} \left(\frac{d^2 b_n}{dt^2} \sin \frac{ns}{a} - \frac{d^2 a_n}{dt^2} \cos \frac{ns}{a} \right) = 0$$

woraus folgt

$$\frac{da_n}{dt} = 0, \quad \frac{db_n}{dt} = 0, \quad \frac{d^2 a_n}{dt^2} = 0, \quad \frac{d^2 b_n}{dt^2} = 0,$$

wozu noch hinzuzufügen ist, dass $\frac{1}{n} \frac{da_n}{dt} = \frac{1}{n} \frac{d^2 a_n}{dt^2} = 0$ sein müsse auch für $n = 0$.

Die am Schlusse des vorhergehenden Artikels aufgestellten Bewegungsgleichungen gehen dann in folgende Gleichgewichtsgleichungen über, nämlich, wenn $n > 0$ ist,

$$\frac{nN''}{a} \cdot a_n - \frac{1}{2} g_n = 0$$

$$\frac{nN''}{a} \cdot b_n + \frac{1}{2} f_n = 0$$

wozu noch $g_0 = 0$ hinzukommt. Es folgt hieraus als Bedingung des Gleichgewichts der Elektricität, dass die Summe aller auf den kreisförmigen Leiter von Aussen wirkenden elektromotorischen Kräfte, nämlich

$$S = \int ds \sum \left(f_n \sin \frac{ns}{a} + g_n \cos \frac{ns}{a} \right) = 0$$

sein müsse, ganz in Uebereinstimmung mit dem bekannten Ohm'schen Gesetze, wonach die Stromintensität der Summe dieser Kräfte proportional ist und daher nur zugleich mit dieser Summe Null werden kann.

12.

Beharrliche Strömungen der Elektrizität in einem kreisförmigen Leiter.

Eine *beharrliche* Strömung wird die Bewegung der Elektrizität in einem Leiter genannt, wenn sie in jedem Punkte des Leiters immer gleich bleibt. Sie ist nur in einem geschlossenen Leiter möglich. Findet also eine solche *beharrliche* Strömung statt, so hat man für alle Punkte des geschlossenen Leiters

$$i = \text{Const.},$$

folglich

$$\frac{di}{dt} = -\frac{a}{2} \sum \frac{1}{n} \left(\frac{d^2 b_n}{dt^2} \sin \frac{ns}{a} - \frac{d^2 a_n}{dt^2} \cos \frac{ns}{a} \right) = 0,$$

woraus sich ergibt

$$\frac{d^2 a_n}{dt^2} = 0, \quad \frac{d^2 b_n}{dt^2} = 0,$$

wozu noch hinzuzufügen ist, dass $\frac{1}{n} \frac{d^2 a_n}{dt^2} = 0$, auch für $n = 0$, sein müsse.

Die am Schlusse von Art. 10 angeführten Bewegungsgleichungen gehen dann in folgende Bedingungsgleichungen für *beharrliche* Strömungen über, nämlich, wenn $n > 0$ ist,

$$\frac{1}{4\pi a k} \cdot \frac{da_n}{dt} + \frac{n^2 N''}{aa} \cdot a_n - \frac{n}{2a} g_n = 0$$

$$\frac{1}{4\pi a k} \cdot \frac{db_n}{dt} + \frac{n^2 N''}{aa} \cdot b_n + \frac{n}{2a} f_n = 0$$

wozu noch $\frac{1}{n} \frac{da_n}{dt} = \text{Const}$ für $n = 0$, folglich $a_0 = \text{Const}$ hinzukommt.

Hieraus folgt, dass bei *beharrlicher* Strömung die Summe aller auf den kreisförmigen Leiter von Aussen wirkenden elektromotorischen Kräfte

$$S = \int ds \sum \left(f_n \sin \frac{ns}{a} + g_n \cos \frac{ns}{a} \right) = \frac{2}{a} \int ds \sum n N'' \left(a_n \cos \frac{ns}{a} - b_n \sin \frac{ns}{a} \right) \\ - \frac{a}{2\pi a k} \int ds \sum \frac{1}{n} \left(\frac{db_n}{dt} \sin \frac{ns}{a} - \frac{da_n}{dt} \cos \frac{ns}{a} \right)$$

sein soll; folglich, da

$$-\frac{a}{2} \sum \frac{1}{n} \left(\frac{db_n}{dt} \sin \frac{ns}{a} - \frac{da_n}{dt} \cos \frac{ns}{a} \right) = i$$

und da

$$\int ds \Sigma n N'' \left(a_n \cos \frac{ns}{a} - b_n \sin \frac{ns}{a} \right) = 0$$

ist, wie man leicht sieht wenn man beachtet, dass a_0 einen constanten Werth hat und folglich $na_n = 0$ ist für $n = 0$,

$$S = \frac{1}{\pi a a k} \cdot \int i ds .$$

Nun ist aber $\frac{1}{2\pi a} \cdot \int i ds = J$ der *Mittelwerth der Stromintensität im ganzen Leiter*, und $\frac{2\pi a}{\pi a a k} = w$ ist der *Widerstand des ganzen Leiters*; folglich $S = Jw$, d. i. die Summe der äusseren elektromotorischen Kräfte im ganzen Leiter soll dem Producte des Widerstands in die mittlere Stromintensität des ganzen Leiters gleich sein, ganz in Uebereinstimmung mit dem Ohm'schen Gesetze, dass das Product des Widerstands in die Stromstärke die elektromotorische Kraft der Kette giebt, was mit obigem Resultate identisch ist, wenn man dabei voraussetzt, dass gar keine Verschiedenheiten der Stromintensitäten in verschiedenen Punkten des Leiters statt finden. Dies braucht nun zwar nach obiger Theorie nicht nothwendig der Fall zu sein; soll aber eine Verschiedenheit der Stromintensitäten in verschiedenen Punkten mit der Beharrlichkeit des Stroms in jedem einzelnen Punkte bestehen, so müssen nach obiger Theorie die von Aussen wirkenden elektromotorischen Kräfte *mit der Zeit proportional* sich ändern, ein Fall der in der Wirklichkeit nicht vorkommt und daher bei dem auf die Erfahrung begründeten Ohm'schen Gesetze ausser Betracht geblieben ist. Es leuchtet nämlich ein, dass wenn

$$i = -\frac{a}{2} \Sigma \frac{1}{n} \left(\frac{db_n}{dt} \sin \frac{ns}{a} - \frac{da_n}{dt} \cos \frac{ns}{a} \right)$$

in verschiedenen Punkten des Leiters verschiedene Werthe haben soll, wenigstens für einen von Null verschiedenen Werth von n entweder $\frac{da_n}{dt}$ oder $\frac{db_n}{dt}$ einen von Null verschiedenen Werth $= A$ haben müsste, woraus entweder $a_n = At + B$ oder $b_n = At + B$ folgte. Substituirt man nun im einen Falle $At + B$ für a_n in der ersten von den beiden oben gefundenen Bedingungsgleichungen beharrlicher Strömung, so erhält man

$$\frac{1}{4\pi a a k} \cdot A + \frac{n^2 N''}{a a} (At + B) - \frac{n}{2a} g_n = 0 ,$$

woraus folgt, dass g_n mit der Zeit *proportional* sich ändert. Substituirt man im andern Falle $At + B$ für b_n in der zweiten Bedingungsgleichung,

so folgt auf gleiche Weise, dass f_n mit der Zeit *proportional* sich ändert. In beiden Fällen würde also auch die von Aussen wirkende elektromotorische Kraft

$$S_n = f_n \sin \frac{ns}{a} + g_n \cos \frac{ns}{a}$$

mit der Zeit *proportional* sich ändern.

13.

Bewegungsgesetze der nach beliebiger Störung des Gleichgewichts sich selbst überlassenen Elektrizität in einem kreisförmigen Leiter.

Die Theorie der Bewegung der nach beliebiger Störung des Gleichgewichts sich selbst überlassenen Elektrizität in einem Leiter umfasst die wichtige Lehre von der *Fortpflanzung*, insbesondere die Fragen, ob die Bewegungsförpflanzung durch die Elektrizität in Leitern, ebenso wie die durch den Lichtäther oder durch die Luft, von *Wellen* vermittelt werde, ferner welche *Geschwindigkeit* diese Wellen besitzen, und endlich überhaupt welche *Gesetze* von dieser Wellenverbreitung gelten. Die ursprüngliche Störung des Gleichgewichts kann nämlich auf einen kleinen Theil des Leiters beschränkt sein, und wenn darauf, ohne äussere Einwirkung, *ähnliche* Störungen des Gleichgewichts *successiv* in allen übrigen Theilen des Leiters von selbst eintreten, so bezeichnet man diese Uebertragung mit dem Namen *Fortpflanzung*, und das Fortgepflanzte mit dem Namen *Welle*.

Soll die Elektrizität im Leiter sich selbst überlassen bleiben, so sind *alle von Aussen her stammenden Kräfte*, welche auf die Elektrizität im Leiter wirken würden, $= 0$ zu setzen. Man erhält daher die Bewegungsgleichungen für diesen Fall, wenn man in den Gleichungen am Schlusse von Art. 10

$$f_n = 0 \quad \text{und} \quad g_n = 0$$

setzt, nämlich folgende:

$$\begin{aligned} \frac{d^2 a_n}{dt^2} + \frac{cc}{8\pi\alpha\alpha k M''(1+\lambda)} \frac{da_n}{dt} + \frac{n^2 c^2 N''}{2\alpha\alpha M''(1+\lambda)} \cdot a_n &= 0 \\ \frac{d^2 b_n}{dt^2} + \frac{cc}{8\pi\alpha\alpha k M''(1+\lambda)} \frac{db_n}{dt} + \frac{n^2 c^2 N''}{2\alpha\alpha M''(1+\lambda)} \cdot b_n &= 0. \end{aligned}$$

Aus diesen beiden Gleichungen erhält man nun durch Integration, wenn

$$\frac{46\pi\alpha\alpha k M'' (1+\lambda)}{n^2 c^2 N''} = \varepsilon$$

$$\frac{n^2 c^2 N''}{2\alpha\alpha M'' (1+\lambda)} = m^2 + \varepsilon^2$$

gesetzt wird,

$$a_n = Ae^{-\varepsilon t} \cdot \sin m(t - A')$$

$$b_n = Be^{-\varepsilon t} \cdot \sin m(t - B'),$$

wo A, A', B, B' die Integrationsconstanten sind, welche aus der gegebenen ursprünglichen Störung des Gleichgewichts zu bestimmen sind.

Ist nämlich die ursprüngliche Vertheilung der freien Elektrizität im Leiter durch folgende Gleichung gegeben, wenn E_0 den Werth der Dichtigkeit E für $t = 0$ bezeichnet,

$$E_0 = \sum \left(a_n^0 \sin \frac{ns}{a} + b_n^0 \cos \frac{ns}{a} \right)$$

und die ursprünglichen Strömungen in allen Theilen des Leiters durch folgende Gleichung, wenn i_0 den Werth der Stromintensität i für $t = 0$ bezeichnet,

$$i_0 = -\frac{a}{2} \sum \frac{1}{n} \left(\frac{db_n^0}{dt} \sin \frac{ns}{a} - \frac{da_n^0}{dt} \cos \frac{ns}{a} \right),$$

worin $a_n^0, b_n^0, \frac{da_n^0}{dt}, \frac{db_n^0}{dt}$ bekannte Werthe haben, so erhält man durch Einsetzen dieser Werthe in obige Gleichung für $t = 0$

$$a_n^0 = -A \sin mA'$$

$$b_n^0 = -B \sin mB'$$

und, nachdem man obige Gleichungen differentiirt hat,

$$\frac{da_n^0}{dt} = mA \cos mA' - \varepsilon a_n^0$$

$$\frac{db_n^0}{dt} = mB \cos mB' - \varepsilon b_n^0.$$

Aus diesen vier Gleichungen ergeben sich folgende Werthe der Integrationsconstanten:

$$A = \sqrt{a_n^0{}^2 + \frac{1}{m^2} \left(\varepsilon a_n^0 + \frac{da_n^0}{dt} \right)^2}$$

$$B = \sqrt{b_n^0{}^2 + \frac{1}{m^2} \left(\varepsilon b_n^0 + \frac{db_n^0}{dt} \right)^2}$$

$$A' = -\frac{1}{m} \arcsin \frac{a_n^0}{A}$$

$$B' = -\frac{1}{m} \arcsin \frac{b_n^0}{B}.$$

Setzt man die beiden letzteren Werthe in die obigen Gleichungen ein, so erhält man

$$a_n = Ae^{-\epsilon t} \sin \left(mt + \arcsin \frac{a_n^0}{A} \right)$$

$$b_n = Be^{-\epsilon t} \sin \left(mt + \arcsin \frac{b_n^0}{B} \right)$$

und hiemit das Gesetz der *Vertheilung der freien Elektricität* im Leiter:

$$E = \Sigma e^{-\epsilon t} \cdot \left(A \sin \frac{ns}{a} \sin \left(mt + \arcsin \frac{a_n^0}{A} \right) + B \cos \frac{ns}{a} \sin \left(mt + \arcsin \frac{b_n^0}{B} \right) \right),$$

oder, wenn der Sinus der Summe zweier Bögen entwickelt wird,

$$E = \Sigma e^{-\epsilon t} \cdot \left(a_n^0 \sin \frac{ns}{a} \cos mt + \sqrt{B^2 - b_n^{02}} \cos \frac{ns}{a} \sin mt + b_n^0 \cos \frac{ns}{a} \cos mt + \sqrt{A^2 - a_n^{02}} \sin \frac{ns}{a} \sin mt \right).$$

Setzt man nun

$$a_n^0 = p + q$$

$$b_n^0 = p' + q'$$

$$\sqrt{B^2 - b_n^{02}} = p - q$$

$$\sqrt{A^2 - a_n^{02}} = p' - q'$$

wodurch p, q, p', q' bestimmt werden, nämlich

$$p = \frac{1}{2} \left(a_n^0 + \frac{1}{m} \left(\epsilon b_n^0 + \frac{db_n^0}{dt} \right) \right)$$

$$q = \frac{1}{2} \left(a_n^0 - \frac{1}{m} \left(\epsilon b_n^0 + \frac{db_n^0}{dt} \right) \right)$$

$$p' = \frac{1}{2} \left(b_n^0 + \frac{1}{m} \left(\epsilon a_n^0 + \frac{da_n^0}{dt} \right) \right)$$

$$q' = \frac{1}{2} \left(b_n^0 - \frac{1}{m} \left(\epsilon a_n^0 + \frac{da_n^0}{dt} \right) \right),$$

so erhält man

$$E = \Sigma e^{-\epsilon t} \cdot \left(q \sin \left(\frac{ns}{a} - mt \right) + p' \cos \left(\frac{ns}{a} - mt \right) \right) + \Sigma e^{-\epsilon t} \cdot \left(p \sin \left(\frac{ns}{a} + mt \right) + q' \cos \left(\frac{ns}{a} + mt \right) \right),$$

wofür auch geschrieben werden kann

$$E = \Sigma \sqrt{p'p' + qq} \cdot e^{-\epsilon t} \sin \left(\frac{ns}{a} - mt + \arcsin \frac{p}{q} \right) + \Sigma \sqrt{pp + q'q'} \cdot e^{-\epsilon t} \sin \left(\frac{ns}{a} + mt + \arcsin \frac{q'}{p} \right).$$

Auf gleiche Weise findet man das Gesetz der *Strömung der Elektricität* im Leiter, nämlich:

$$i = \Sigma \sqrt{PP' + QQ} \cdot e^{-\epsilon t} \sin \left(\frac{ns}{a} - mt + \arcsin \frac{P'}{Q} \right) + \Sigma \sqrt{PP + Q'Q'} \cdot e^{-\epsilon t} \sin \left(\frac{ns}{a} + mt + \arcsin \frac{Q'}{P} \right)$$

worin P, Q, P', Q' folgende Werthe haben:

$$P = -\frac{a}{4n} \left(\frac{db_n^0}{dt} + \frac{1}{m} \left((m^2 + \epsilon^2) a_n^0 + \epsilon \frac{da_n^0}{dt} \right) \right)$$

$$Q = -\frac{a}{4n} \left(\frac{db_n^0}{dt} - \frac{1}{m} \left((m^2 + \epsilon^2) a_n^0 + \epsilon \frac{da_n^0}{dt} \right) \right)$$

$$P' = +\frac{a}{4n} \left(\frac{da_n^0}{dt} + \frac{1}{m} \left((m^2 + \epsilon^2) b_n^0 + \epsilon \frac{db_n^0}{dt} \right) \right)$$

$$Q' = +\frac{a}{4n} \left(\frac{da_n^0}{dt} - \frac{1}{m} \left((m^2 + \epsilon^2) b_n^0 + \epsilon \frac{db_n^0}{dt} \right) \right).$$

Vergleichung mit dem Ohm'schen Gesetze.

Es ist schon Art. 6 erörtert worden, wovon es abhängt, ob das von Ohm für *beharrliche* Ströme aufgestellte Gesetz auch auf *veränderliche* Ströme angewendet werden dürfe. Es hing dies von der Grösse $\lambda = \frac{cc}{8 \log \frac{l}{a} \cdot r\mathfrak{G}}$ ab; überall wo diese Grösse in Betracht kommt und ihr Werth nicht verschwindet, findet das Ohm'sche Gesetz entweder gar keine oder nur eine approximative Anwendung. Diese Grösse λ ist Art. 8, mit Rücksicht auf den Art. 6 noch nicht berücksichtigten Einfluss, welchen entferntere Theile der Kette darauf haben, genauer bestimmt worden, nämlich $\lambda = \frac{cc}{4M''r\mathfrak{G}}$, wo der für $2 \log \frac{l}{a}$ in Art. 6 gesetzte Werth M'' genau definirt und Art. 10 für einen kreisförmigen Leiter bestimmt worden ist. Diese Grösse λ , oder, da der Werth des Factors $\frac{cc}{4M''}$ als bekannt betrachtet werden darf, die Grösse des Products $r\mathfrak{G}$, erlangt dadurch, dass sie über die Anwendbarkeit des Ohm'schen Gesetzes entscheidet, in der Lehre von der Bewegung der Elektrizität in Leitern eine besondere Wichtigkeit, deren Grund sich aus der *physischen Bedeutung* des Products $r\mathfrak{G}$ leicht erkennen lässt.

Die in der Längeneinheit des Leiters enthaltene positive Elektrizitätsmenge ist nämlich, in der nach elektrostatischem Gesetze festgesetzten Maasseinheit ausgedrückt, mit $\mathfrak{G}$ bezeichnet und ihre *Masse in Milligrammen* $= \frac{1}{r} \mathfrak{G}$ gesetzt worden. Aus der Definition der nach elektrostatischem Gesetze festgesetzten Maasseinheit (wonach nämlich diejenige Elektrizitätsmenge zur Maasseinheit genommen wird, welche auf eine gleiche in der Einheit der Entfernung nach elektrostatischem Gesetze die Einheit der Kraft ausübt, d. i. eine Kraft, welche der Masse eines Milligramms in der Zeiteinheit die Einheit der Geschwindigkeit ertheilt) geht aber hervor, dass rr die Kraft ist, welche ein *Milligramm* positiver oder negativer Elektrizität auf ein gleiches Milligramm Elektrizität in der Einheit der Entfernung ausübt. Hieraus folgt, dass das Product $r\mathfrak{G}$ die Kraft bedeutet, welche *die in der Längeneinheit des Leiters enthaltene positive Elektrizität*, wenn sie in einem Punkte concentrirt wäre, auf ein *Milligramm* positiver Elektrizität in der Einheit der Entfernung ausüben würde.

Durch die Art. 8 ff. gegebene Entwicklung der Bewegungsgesetze der Elektricität in einem geschlossenen Leiter wird nun der Einfluss dieser Grösse λ oder des Products $r\mathfrak{E}$ näher bestimmt. Aus Art. 11 und 12 geht zunächst hervor, dass die Gesetze des *Gleichgewichts* und der *beharrlichen Ströme* der Elektricität in Leitern ganz in Uebereinstimmung mit dem Ohm'schen Gesetze sind, weil die Grösse λ oder $r\mathfrak{E}$ dabei gar nicht in Betracht kommt, während aus Art. 13 hervorgeht, dass die Gesetze der *Fortpflanzung*, oder im Allgemeinen die Gesetze aller nach Störung des Gleichgewichts eintretenden *Bewegungsänderungen*, zunächst von den Werthen m und ϵ und dadurch mittelbar von λ oder $r\mathfrak{E}$ wesentlich abhängig sind. Es folgt daraus, dass von der Grösse λ oder dem Producte $r\mathfrak{E}$ (und dadurch also mittelbar, wenn die in der Längeneinheit eines Leiters enthaltene Elektricitätsmenge nach *elektrostatischer Maasseinheit* bekannt wäre, von der ganzen *Masse* der im Leiter vorhandenen Elektricität in Milligrammen) nur aus solchen Beobachtungen Kenntniss erlangt werden kann, welche bestimmte *Abweichungen vom Ohm'schen Gesetze* in den nach Störung des Gleichgewichts eintretenden *Bewegungsänderungen* der Elektricität in Leitern nachweisen.

Es leuchtet ein, welche Wichtigkeit *genauere Beobachtungen über Bewegungsänderungen oder über Bewegungsfortpflanzungen durch die Elektricität in Leitern* hiedurch gewinnen; denn gelänge es aus solchen Beobachtungen irgend eine *Abweichung vom Ohm'schen Gesetze* wirklich nachzuweisen, so würde dieses Resultat zur Kenntniss des Werths des Products $r\mathfrak{E}$ führen, das heisst zur Kenntniss der Zahl der elektrostatischen Maasseinheiten, welche auf ein *Milligramm* Elektricität gehen, wenn die in der Längeneinheit des Leiters enthaltene Zahl *elektrostatischer Maasseinheiten* bekannt ist.

Es sollen zunächst die Gesetze *elektrischer Wellenbewegungen* in kreisförmigen Leitern nach Art. 13 näher entwickelt werden, um zu prüfen, ob daraus ein bestimmter Leitfadern für die *Ausführung solcher Beobachtungen* entnommen werden könne; sodann, wenn dies nicht der Fall wäre, soll geprüft werden, worin der Grund davon liege, und ob es andere elektrische Bewegungen in kreisförmigen Leitern gebe, die sich besser als die *Wellenbewegung* dazu eignen.

Elektrische Wellenbewegungen in einem kreisförmigen Leiter.

Aus den Art. 13 entwickelten Gesetzen ergibt sich, dass alle Bewegungen der in einem kreisförmigen Leiter sich selbst überlassenen Elektrizität nach einer beliebigen Störung des Gleichgewichts zu einer Reihe *vorwärts*, und zu einer Reihe *rückwärts* schreitender *Wellenzüge* sich gestalten, von denen der *erste Wellenzug* jeder der beiden Reihen aus zwei Wellen besteht, nämlich aus einer positiven und aus einer negativen, die zusammen die ganze Kreisperipherie einnehmen; der *zweite Wellenzug* jeder Reihe besteht aus vier abwechselnd positiven und negativen Wellen, die zusammen den ganzen Kreis einnehmen; der *dritte Wellenzug* aus sechs Wellen u. s. w.

Löst man nämlich die Summen, durch welche Art. 13 die Dichtigkeit der freien Elektrizität E und die Stromintensität i dargestellt worden sind, in ihre Glieder auf und bezeichnet diese Glieder nach ihrer Stellenzahl n mit E_n und i_n , so ist

$$E_1 = V(p'p' + qq) \cdot e^{-\epsilon t} \sin\left(\frac{s}{a} - mt + \arctan \frac{p'}{q}\right) + V(pp + q'q') \cdot e^{-\epsilon t} \sin\left(\frac{s}{a} + mt + \arctan \frac{q'}{p}\right)$$

$$i_1 = V(P'P' + QQ) \cdot e^{-\epsilon t} \sin\left(\frac{s}{a} - mt + \arctan \frac{P'}{Q}\right) + V(PP + Q'Q') \cdot e^{-\epsilon t} \sin\left(\frac{s}{a} + mt + \arctan \frac{Q'}{P}\right),$$

wovon die ersteren Theile, welche den Sinus eines Bogens der sich mit $(s - amt)$ proportional ändert enthalten, den *ersten vorwärts* schreitenden *Wellenzug*, die letzteren Theile, welche den Sinus eines Bogens der sich mit $(s + amt)$ proportional ändert enthalten, den *ersten rückwärts* schreitenden *Wellenzug* darstellen. Der erste vorwärts schreitende Wellenzug besteht aber aus einer *positiven Welle*, welche im Augenblicke $t = \frac{1}{m} \arctan \frac{p'}{q}$ von $s = 0$ bis $s = \pi a$ sich erstreckt, wo die Welle eine Ladung des Leiters mit freier positiver Elektrizität hervorbringt, und aus einer *negativen Welle*, welche im nämlichen Augenblicke von $s = \pi a$ bis $s = 2\pi a$ sich erstreckt, wo die Welle eine Ladung des Leiters mit freier negativer Elektrizität hervorbringt. Beide Wellen zusammen nehmen aber die ganze Kreisperipherie ein. Dasselbe gilt von dem ersten rückwärts schreitenden Wellenzuge, welcher aus einer *positiven Welle* besteht, welche im Augenblicke $t = -\frac{1}{m} \arctan \frac{q'}{p}$ von $s = 0$ bis $s = \pi a$ sich erstreckt, und aus einer *negativen Welle*, welche im nämlichen Augenblicke von $s = \pi a$ bis $s = 2\pi a$ sich erstreckt.

Ferner ist

$$E_2 = \sqrt{(p'p' + qq)} \cdot e^{-\varepsilon t} \sin\left(\frac{2s}{a} - mt + \arctan \frac{p'}{q}\right) + \sqrt{(pp + q'q')} \cdot e^{-\varepsilon t} \sin\left(\frac{2s}{a} + mt + \arctan \frac{q'}{p}\right)$$

$$i_2 = \sqrt{(PP + QQ)} \cdot e^{-\varepsilon t} \sin\left(\frac{2s}{a} - mt + \arctan \frac{P'}{Q}\right) + \sqrt{(PP + Q'Q')} \cdot e^{-\varepsilon t} \sin\left(\frac{2s}{a} + mt + \arctan \frac{Q'}{P}\right),$$

wovon die ersteren Theile, welche den Sinus eines Bogens der sich mit $(s - \frac{1}{2}amt)$ proportional ändert enthalten, den *zweiten vorwärts* schreitenden Wellenzug, die letzteren Theile, welche den Sinus eines Bogens der sich mit $(s + \frac{1}{2}amt)$ proportional ändert enthalten, den *zweiten rückwärts* schreitenden Wellenzug darstellen. Jener vorwärts schreitende Wellenzug besteht aus 4 Wellen, von denen im Augenblicke $t = \frac{1}{m} \arctan \frac{p'}{q}$ die erste positive von $s = 0$ bis $s = \frac{1}{2}\pi a$, die zweite negative von $s = \frac{1}{2}\pi a$ bis $s = \pi a$, die dritte positive von $s = \pi a$ bis $s = \frac{3}{2}\pi a$, die vierte negative von $s = \frac{3}{2}\pi a$ bis $s = 2\pi a$ sich erstreckt. Dasselbe gilt von den 4 Wellen des rückwärts schreitenden Wellenzugs im Augenblicke $t = -\frac{1}{m} \arctan \frac{q'}{p}$.

Auf gleiche Weise ergeben sich die dritten Wellenzüge beider Reihen aus E_3 und i_3 u. s. f.

Die *Intensitäten* dieser verschiedenen Wellenzüge, welche nach den Regeln der Wellenlehre proportional mit ii zu setzen sind, nehmen während der Fortpflanzung ab und zwar jeder Wellenzug in der Zeit t im Verhältniss

$$1 : e^{-2\varepsilon t}.$$

Diese Abnahme ist nach der Stellenzahl n der Wellenzüge verschieden, weil der Werth von ε mit dem Werthe von n sich ändert; denn es war

$$\varepsilon = \frac{cc}{46\pi\alpha\alpha k M''(1+\lambda)}$$

$$\lambda = \frac{cc}{4M''r\mathfrak{E}}$$

und hierin war nach Art. 10

$$M'' = -4 \left(\cos \frac{1}{4} \sqrt{\frac{\alpha}{a}} + \frac{1}{3} \cos \frac{3}{4} \sqrt{\frac{\alpha}{a}} + \dots + \frac{1}{2n-1} \cos \frac{2n-1}{4} \sqrt{\frac{\alpha}{a}} \right) + 2 \log \frac{8a}{e\alpha} - \frac{1}{8} \frac{nn\alpha}{a}$$

$$+ \frac{1}{2n+1} \cos \frac{2n+1}{4} \sqrt{\frac{\alpha}{a}} - \frac{1}{2n-1} \cos \frac{2n-1}{4} \sqrt{\frac{\alpha}{a}},$$

woraus, wenn $\frac{\alpha}{a}$ sehr klein ist,

$$\text{für } n = 1, \quad M'' = 2 \log \frac{8a}{\alpha} - 6,666 \dots$$

$$\text{für } n = 2, \quad M'' = 2 \log \frac{8a}{\alpha} - 7,466 \dots$$

u. s. w. folgt. Bezeichnet w' den Widerstand der Längeneinheit des Leiters $= \frac{1}{\pi a a k}$, und wird $\lambda = 0$ gesetzt, d. h. beschränkt man sich auf diejenigen Fälle, wo das Ohm'sche Gesetz Anwendung findet, so ergibt sich in der Zeiteinheit eine Intensitätsabnahme in einem Verhältnisse, welches für die ersten Wellenzüge, für welche $n = 1$,

$$= 1 : e^{-\frac{w'cc}{46 \log \frac{8a}{\alpha} - 53,33 \dots}}$$

für die zweiten Wellenzüge, für welche $n = 2$,

$$= 1 : e^{-\frac{w'cc}{46 \log \frac{8a}{\alpha} - 59,733 \dots}}$$

ist, u. s. w. Man sieht hieraus, dass eine desto schnellere Abnahme statt findet, je grösser der Widerstand der Längeneinheit des Leiters, je dicker der Leiter im Vergleich zu seiner Länge und je grösser die Stellenzahl n des Wellenzugs ist, das heisst, je kleiner die Wellen sind.

46.

Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Wellenzüge in einem kreisförmigen Leiter.

Es ergibt sich, wie oben gezeigt, aus Art. 13, dass die Bewegungen der Elektrizität in einem kreisförmigen Leiter nach jeder Störung des Gleichgewichts sich in Wellenzüge, deren Fortpflanzung durch einfache Gesetze bestimmt ist, auflösen lassen, ebenso, wie dies bei vielen andern Körpern der Fall ist. Bei manchen Körpern, wie z. B. bei der Luft in einer kreisförmigen Röhre, kommt aber noch hinzu, dass diese Wellenzüge durch die Fortpflanzung gar nicht verändert werden, dass namentlich keine Intensitätsabnahme statt findet, und dass ausserdem sämtliche Wellenzüge *mit gleicher Geschwindigkeit* fortgepflanzt werden, woraus folgt, dass sämtliche vorwärts schreitende, oder sämtliche rückwärts schreitende Wellenzüge sich zu einem einzigen Wellenzuge *zusammensetzen*, der ebenfalls unverändert und mit der nämlichen Geschwindigkeit, wie die einzelnen Wellenzüge aus denen er besteht, fortgepflanzt wird. Ein solcher zusammengesetzter Wellenzug besteht aber aus *zusammengesetzten Wellen*, die an Grösse, Form und Intensität von einander sehr verschieden sein können. Solche *zusammengesetzte Wellen*, welche in Folge gleicher Fortpflanzungsgeschwindigkeit aller ihrer Bestandtheile immer auf gleiche Weise zusammengesetzt bleiben, haben

als *Beobachtungsobject* eine besondere physische Bedeutung und werden *Wellen im engeren Sinne* genannt.

In diesem *engeren Sinne* würden also elektrische Wellen in einem kreisförmigen Leiter, in welchem das elektrische Gleichgewicht gestört worden ist, schon wegen der verschiedenen Intensitätsabnahme der verschiedenen elementaren Wellenzüge nicht statt finden, noch weniger aber, wenn den verschiedenen elementaren Wellenzügen auch noch *verschiedene Fortpflanzungsgeschwindigkeiten* zukommen.

Da die *Fortpflanzungsgeschwindigkeit*, wo Wellen im engern Sinne statt finden, für die Kenntniss des *Fortpflanzungsmediums* von grösster Wichtigkeit ist, hat die Frage danach in Betreff der *Elektricität* besonderes Interesse erweckt, und es sollen daher die aus Art. 13 sich darüber ergebenden Resultate näher betrachtet werden.

Die *Fortpflanzungsgeschwindigkeiten* der verschiedenen elementaren Wellenzüge werden aus den Art. 13 entwickelten Formeln gleich der Zunahme oder Abnahme gefunden, welche s erhalten muss, wenn in den Werthen von E_n und i_n beim Wachsthum der Zeit t um 1 die Bogenwerthe unter dem Sinuszeichen unverändert bleiben sollen, d. i.

$$= \frac{ma}{n},$$

oder, wenn man für m seinen Werth aus Art. 13

$$m = \sqrt{\left(\frac{n^2 c^2 N''}{2aaM''(1+\lambda)} - \left(\frac{cc}{16\pi\alpha\alpha k M''(1+\lambda)} \right)^2 \right)}$$

setzt,

$$= \frac{c}{\sqrt{2}} \cdot \sqrt{\left(\frac{N''}{M''(1+\lambda)} - \frac{a^2 c^2 w'^2}{128n^2 M''^2 (1+\lambda)^2} \right)},$$

worin, wie oben, $w' = \frac{1}{\pi\alpha\alpha k}$ gesetzt ist. Beschränkt man sich auf die Fälle, wo $\lambda = 0$ gesetzt werden kann, das heisst wo das Ohm'sche Gesetz Anwendung findet, so reducirt sich der Ausdruck dieser Fortpflanzungsgeschwindigkeit auf

$$\frac{c}{\sqrt{2}} \cdot \sqrt{\left(\frac{N''}{M''} - \frac{a^2 c^2 w'^2}{128n^2 M''^2} \right)},$$

worin die Werthe von N'' und M'' auf folgende Weise bestimmt werden:

$$N'' = 2 \log \frac{8a}{\alpha} - 4 \left(\cos \frac{1}{4} \sqrt{\frac{\alpha}{a}} + \frac{1}{3} \cos \frac{3}{4} \sqrt{\frac{\alpha}{a}} + \dots + \frac{1}{2n-1} \cos \frac{2n-1}{4} \sqrt{\frac{\alpha}{a}} \right) - \frac{n^2 \alpha}{8a}$$

$$M'' = 2 \log \frac{8a}{\alpha} - 4 \left(\cos \frac{1}{4} \sqrt{\frac{\alpha}{a}} + \frac{1}{3} \cos \frac{3}{4} \sqrt{\frac{\alpha}{a}} + \dots + \frac{1}{2n-1} \cos \frac{2n-1}{4} \sqrt{\frac{\alpha}{a}} \right) - \frac{n^2 \alpha}{8a} \\ - 2 - \frac{1}{2n-1} \cos \frac{2n-1}{4} \sqrt{\frac{\alpha}{a}} + \frac{1}{2n+1} \cos \frac{2n+1}{4} \sqrt{\frac{\alpha}{a}}.$$

42 *

Hieraus ergibt sich also, dass die Fortpflanzungsgeschwindigkeit für die verschiedenen Wellenzüge nach Verschiedenheit ihrer Stellenzahl n verschieden ist, und es würde nur noch die Frage sein, ob die Differenzen dieser verschiedenen Fortpflanzungsgeschwindigkeiten nicht unter gewissen Verhältnissen so klein wären, dass sie näherungsweise als verschwindend betrachtet werden dürften, und welches der Grenzwert sei, dem sich dann alle diese Fortpflanzungsgeschwindigkeiten näherten.

Aus den angeführten Werthen ergibt sich nun wirklich, dass so lange die Stellenzahl n nicht über diejenigen Werthe hinausgeht, für welche $\frac{nn\alpha}{a}$ gegen 1 als verschwindend betrachtet werden kann,

$$\frac{N''}{M''} = 1 + \frac{8nn}{(4nn-1)M''}$$

gesetzt werden darf. Für grosse Werthe von M'' , für welche der Bruch $\frac{8nn}{(4nn-1)M''}$ gegen 1 verschwindet, und für kleine Werthe des Widerstands des ganzen Leiters, für welche der Bruch $\frac{a^2c^2w'^2}{428n^2M''^2}$ gegen 1 verschwindet*), ist daher $\frac{c}{\sqrt{2}}$ der gesuchte Grenzwert, dem sich alle Fortpflanzungsgeschwindigkeiten nähern, und dieser Grenzwert ist, für den gegebenen Werth $c = 439450 \cdot 10^6 \frac{\text{Millimeter}}{\text{Secunde}}$,

$$\frac{c}{\sqrt{2}} = 310740 \cdot 10^6 \frac{\text{Millimeter}}{\text{Secunde}}$$

d. i. eine Geschwindigkeit von 41950 Meilen in der Secunde.

Diese Geschwindigkeit hat schon Kirchhoff für die Fortpflanzung elektrischer Wellen gefunden und bemerkt: »dass sie sowohl unabhängig von dem Querschnitt, als auch von der Leitungsfähigkeit des Drahts, als auch endlich von der Dichtigkeit der Elektrizität wäre; auch dass ihr Werth von 41950 Meilen in einer Secunde sehr nahe dem der Geschwindigkeit des Lichtes im leeren Raume gleichkommt.« Könnte diese nahe Uebereinstimmung der Fortpflanzungsgeschwindigkeit elektrischer Wellen mit der des Lichtes als eine Andeutung eines inneren Zusammenhangs beider Lehren angesehen werden, so würde sie bei der

*) Der Bruch $\frac{a^2c^2w'^2}{428n^2M''^2}$ kann gegen 1 als verschwindend betrachtet werden, wenn für grosse Werthe von M'' diejenige Geschwindigkeit, welche nach *absoludem magnetischen Widerstandsmaasse* den Widerstand des ganzen Leiters ausdrückt, d. i. $\frac{\pi c}{4} acw'$, im Verhältniss zur Geschwindigkeit c sehr klein ist.

grossen Wichtigkeit, welche die Erforschung eines solchen Zusammenhangs hat, das grösste Interesse in Anspruch nehmen. Es leuchtet aber ein, dass dabei vor Allem die wahre Bedeutung, die in Beziehung auf die Elektrizität jener Geschwindigkeit zukommt, in Betracht gezogen werden muss, welche nicht der Art zu sein scheint, dass sich grosse Erwartungen daran knüpfen liessen.

Denn die Annäherung der wahren Fortpflanzungsgeschwindigkeit an jenen Grenzwert, der mit der Geschwindigkeit des Lichts übereinstimmt, setzt, wie eben gezeigt worden, nicht bloss einen im Vergleich zu seiner Länge sehr dünnen Leitungsdraht voraus, sondern auch, dass dieser lange und dünne Leitungsdraht einen sehr kleinen Widerstand besitze. Es leuchtet hieraus ein, dass grössere Annäherung an jenen Grenzwert nur selten, grössere Abweichungen davon sehr häufig vorkommen werden. Hierüber lässt sich am leichtesten eine Uebersicht durch Beispiele gewinnen.

Wir wählen zu Beispielen drei kreisförmige Kupferdrähte, deren Kreishalbmesser der Reihe nach

$$a = 1000, \quad 1000000, \quad 1000000 \text{ Millimeter}$$

und deren Querschnitt der Reihe nach

$$\pi a a = 1, \quad 1, \quad \frac{1}{10} \text{ Quadratmillimeter}$$

gross sei. Der Widerstand dieser Drähte, wie er durch Messung nach absolutem magnetischen Widerstandsmaasse gefunden wird, kann (siehe Abhandlungen d. K. Ges. d. Wiss. zu Göttingen Bd. 5 Art. 9) in runder

Zahl $W = \frac{2\pi a}{\pi a a} \cdot 2 \cdot 10^6$ gesetzt werden. Nach bekannter Relation zwischen magnetischem und mechanischem Widerstandsmaasse ist aber $W = \frac{1}{4} \pi c c a w'$, oder $\frac{1}{128} a^2 c^2 w'^2 = \frac{W^2}{8\pi^2 c^2}$, wonach

$$\frac{c}{\sqrt{2}} \sqrt{\left(\frac{N''}{M''} - \frac{a^2 c^2 w'^2}{128 n^2 M''^2} \right)} = \frac{c}{\sqrt{2}} \sqrt{\left(\frac{N''}{M''} - \frac{W^2}{8\pi^2 c^2 n^2 M''^2} \right)} = \frac{c'}{\sqrt{2}}.$$

Hienach ist folgende Tafel berechnet.

382.72 =	337.82 =	330.0 =	W
170.1 =	280.1 =	202.1 =	$\frac{W}{c}$
6220.0 =	27000.0 =	000000000 =	$\frac{W^2}{8\pi^2 c^2 n^2 M''^2}$
8810.1 =	120.1 =	202.1 =	$\frac{c'}{\sqrt{2}}$

n	1. Draht	2. Draht.	3. Draht.
	$a = 1000$ $\pi\alpha\alpha = 1$ $W = 4 \cdot 10^9 \cdot \pi$	$a = 1000000$ $\pi\alpha\alpha = 1$ $W = 4 \cdot 10^{12} \cdot \pi$	$a = 1000000$ $\pi\alpha\alpha = \frac{1}{10}$ $W = 4 \cdot 10^{13} \cdot \pi$
1	$N'' = 15,119$ $M'' = 12,452$ $\frac{N''}{M''} = 1,214$ $\frac{W^2}{8\pi^2 c^2 n^2 M''^2} = \frac{1}{14970000}$ $\frac{c'c'}{cc} = 1,214$	$= 28,935$ $= 25,268$ $= 1,145$ $= 0,0166$ $= 1,128$	$= 31,605$ $= 28,938$ $= 1,092$ $= 1,2364$ $= -0,0443$
2	$N'' = 13,786$ $M'' = 11,652$ $\frac{N''}{M''} = 1,183$ $\frac{W^2}{8\pi^2 c^2 n^2 M''^2} = \frac{1}{52450000}$ $\frac{c'c'}{cc} = 1,183$	$= 27,601$ $= 25,468$ $= 1,084$ $= 0,00408$ $= 1,080$	$= 31,062$ $= 28,928$ $= 1,074$ $= 0,3093$ $= 0,7644$
3	$N'' = 12,986$ $M'' = 10,929$ $\frac{N''}{M''} = 1,188$ $\frac{W^2}{8\pi^2 c^2 n^2 M''^2} = \frac{1}{103800000}$ $\frac{c'c'}{cc} = 1,188$	$= 26,801$ $= 24,747$ $= 1,083$ $= 0,00192$ $= 1,081$	$= 30,262$ $= 28,205$ $= 1,073$ $= 0,1446$ $= 0,9283$
4	$N'' = 12,414$ $M'' = 10,383$ $\frac{N''}{M''} = 1,196$ $\frac{W^2}{8\pi^2 c^2 n^2 M''^2} = \frac{1}{166200000}$ $\frac{c'c'}{cc} = 1,197$	$= 26,230$ $= 24,198$ $= 1,084$ $= 0,00113$ $= 1,083$	$= 29,690$ $= 27,659$ $= 1,073$ $= 0,0846$ $= 0,9889$
5	$N'' = 11,970$ $M'' = 9,950$ $\frac{N''}{M''} = 1,203$ $\frac{W^2}{8\pi^2 c^2 n^2 M''^2} = \frac{1}{239000000}$ $\frac{c'c'}{cc} = 1,203$	$= 25,785$ $= 23,765$ $= 1,085$ $= 0,00075$ $= 1,084$	$= 29,246$ $= 27,226$ $= 1,074$ $= 0,0559$ $= 1,0183$

Aus den Werthen von $\frac{c'c'}{cc}$ in dieser Tafel, welche die Quadrate der Fortpflanzungsgeschwindigkeiten $\frac{c'}{V_2}$ in Theilen des Quadrats des Grenzwerts $\frac{c}{V_2}$ angeben, stellen sich beträchtliche Verschiedenheiten schon unter den ersten 5 Wellenzügen, auf welche die Tafel beschränkt ist, dar; bei dem dritten Draht hat $\frac{c'c'}{cc}$ für $n = 1$ sogar einen *negativen* Werth, es wird hier also der Ausdruck für die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des ersten Wellenzugs *imaginär* und es lassen sich daher die Gesetze der Bewegungsänderungen in diesem Drahte nach einer Störung des Gleichgewichts gar nicht in Form fortgeplanter Wellenzüge auffassen, sondern bedürfen einer andern Form, welche die Bewegungsänderungen als eine blosse Annäherung an den Gleichgewichtszustand darstellt, die mit dem Namen *Absorption* bezeichnet werden kann, und da sie für lange und dünne Leitungsdrähte von grossem Widerstande, namentlich also für Telegraphendrähte, von besonderer Wichtigkeit ist, nähere Betrachtung verdient.

17.

Absorption elektrischer Bewegungen in einem kreisförmigen Leiter.

Bei der Art. 13 gegebenen Integration der beiden partiellen Differentialgleichungen für die Bewegung der in einem kreisförmigen Leiter sich selbst überlassenen Elektrizität, nämlich der Gleichungen

$$\frac{d^2 a_n}{dt^2} + 2\varepsilon \frac{da_n}{dt} + (m^2 + \varepsilon^2) a_n = 0$$

$$\frac{d^2 b_n}{dt^2} + 2\varepsilon \frac{db_n}{dt} + (m^2 + \varepsilon^2) b_n = 0,$$

ist in den für a_n und b_n aufgestellten Ausdrücken

$$a_n = Ae^{-\varepsilon t} \sin m(t - A')$$

$$b_n = Be^{-\varepsilon t} \sin m(t - B')$$

vorausgesetzt worden, dass m einen reellen Werth erhielte, was aber nicht immer der Fall ist. Es lässt sich nämlich diese Voraussetzung, da, $\frac{1}{\pi \alpha \alpha k} = w'$ gesetzt,

$$m = \frac{n}{a} \cdot \frac{c}{V_2} \sqrt{\left(\frac{N''}{M''(1+\lambda)} - \frac{a^2 c^2 w'^2}{428 n^2 M''^2 (1+\lambda)^2} \right)}$$

war, auch so aussprechen, dass

$$\frac{a^2 c^2 w'^2}{428 n^2 M''^2 (1+\lambda)^2} < \frac{N''}{M''(1+\lambda)}$$

sein solle, oder wenn $\lambda = 0$

$$\frac{a^2 c^2 w'^2}{428 n^2 M''^2} < \frac{N''}{M''}.$$

Das Beispiel des dritten Drahts im vorigen Artikel zeigt dagegen, dass bei langen und dünnen Leitungsdrähten auch der Fall vorkommen kann, dass

$$\frac{a^2 c^2 w'^2}{428 n^2 M''^2} > \frac{N''}{M''}$$

ist, woraus einleuchtet, dass alsdann die Integration obiger Differentialgleichungen unter der angeführten Form illusorisch wird und daher unter einer andern Form gesucht werden muss.

Setzt man alsdann zu diesem Zwecke

$$m = \frac{n}{a} \cdot \frac{c}{\sqrt{2}} \sqrt{\left(\frac{a^2 c^2 w'^2}{428 n^2 M''^2 (1+\lambda)^2} - \frac{N''}{M'' (1+\lambda)} \right)},$$

so erhalten die beiden Differentialgleichungen folgende Form, nämlich

$$\frac{d^2 a_n}{dt^2} + 2\varepsilon \frac{da_n}{dt} + (\varepsilon^2 - m^2) a_n = 0$$

$$\frac{d^2 b_n}{dt^2} + 2\varepsilon \frac{db_n}{dt} + (\varepsilon^2 - m^2) b_n = 0,$$

aus denen durch Integration

$$a_n = A e^{-\varepsilon t} \cdot (e^{m(t-A')} - e^{-m(t-A')})$$

$$b_n = B e^{-\varepsilon t} \cdot (e^{m(t-B')} - e^{-m(t-B')})$$

hervorgeht. Die Integrationsconstanten A, A', B, B' werden hierin auf gleiche Weise, wie es Art. 13 geschehen, aus den für $t = 0$ gegebenen Werthen von $a_n^0, b_n^0, \frac{da_n^0}{dt}, \frac{db_n^0}{dt}$, durch welche die ursprüngliche Vertheilung der freien Elektrizität im Leiter und die ursprünglichen Strömungen ausgedrückt werden, gefunden. Man erhält auf diese Weise

$$A e^{-mA'} = \frac{1}{2m} \left((\varepsilon + m) a_n^0 + \frac{da_n^0}{dt} \right)$$

$$A e^{+mA'} = \frac{1}{2m} \left((\varepsilon - m) a_n^0 + \frac{da_n^0}{dt} \right)$$

$$B e^{-mB'} = \frac{1}{2m} \left((\varepsilon + m) b_n^0 + \frac{db_n^0}{dt} \right)$$

$$B e^{+mB'} = \frac{1}{2m} \left((\varepsilon - m) b_n^0 + \frac{db_n^0}{dt} \right).$$

Substituirt man diese Werthe, so erhält man folgende beiden Gleichungen:

$$a_n = \frac{1}{2m} \left[\left((\varepsilon + m) a_n^0 + \frac{da_n^0}{dt} \right) e^{-(\varepsilon - m)t} - \left((\varepsilon - m) a_n^0 + \frac{da_n^0}{dt} \right) e^{-(\varepsilon + m)t} \right]$$

$$b_n = \frac{1}{2m} \left[\left((\varepsilon + m) b_n^0 + \frac{db_n^0}{dt} \right) e^{-(\varepsilon - m)t} - \left((\varepsilon - m) b_n^0 + \frac{db_n^0}{dt} \right) e^{-(\varepsilon + m)t} \right].$$

Setzt man endlich diese Werthe von a_n und b_n in die Gleichungen

$$E = \sum \left(a_n \sin \frac{ns}{a} + b_n \cos \frac{ns}{a} \right)$$

$$i = -\frac{a}{2} \sum \frac{1}{n} \left(\frac{db_n}{dt} \sin \frac{ns}{a} - \frac{da_n}{dt} \cos \frac{ns}{a} \right)$$

so findet man die Gesetze der Vertheilung der freien Elektrizität und der Strömungen im kreisförmigen Leiter für die hier betrachteten Fälle.

Ein solcher Fall kommt nun bei jedem kreisförmigen Leiter vor, wenn nämlich die gegebene ursprüngliche Vertheilung der freien Elektrizität und der Strömungen darin so beschaffen ist, dass der Werth von b_n^0 oder $\frac{1}{n} \frac{da_n^0}{dt}$ für $n = 0$ nicht Null ist, und es ist daher dieser Fall von der Betrachtung Art. 15 ausgeschlossen worden, wo nur diejenigen Werthe von E_n und i_n erörtert wurden, welche für $n = 1, 2, 3 \dots$ gelten. Ist nämlich $n = 0$, so leuchtet von selbst ein, dass

$$\frac{a^2 c^2 w'^2}{428 n^2 M''^2 (1 + \lambda)^2} > \frac{N''}{M'' (1 + \lambda)}$$

ist und dass alsdann

$$m = \frac{1}{a} \cdot \frac{c}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{a^2 c^2 w'^2}{428 M''^2 (1 + \lambda)^2}}$$

zu setzen ist. Nun war aber

$$\varepsilon = \frac{ccw'}{46 M'' (1 + \lambda)},$$

woraus folgt, dass für $n = 0$

$$m = \varepsilon$$

zu setzen ist.

Substituirt man nun diesen Werth von m in den oben angeführten Werthen von a_n und b_n , so erhält man

$$a_0 = a_0^0 + \frac{1}{2\varepsilon} \frac{da_0^0}{dt} - \frac{1}{2\varepsilon} \frac{da_0^0}{dt} \cdot e^{-2\varepsilon t}$$

$$b_0 = b_0^0 + \frac{1}{2\varepsilon} \frac{db_0^0}{dt} - \frac{1}{2\varepsilon} \frac{db_0^0}{dt} \cdot e^{-2\varepsilon t}$$

und hieraus durch Differentiation

$$\frac{da_0}{dt} = \frac{da_0^0}{dt} \cdot e^{-2\varepsilon t}$$

$$\frac{db_0}{dt} = \frac{db_0^0}{dt} \cdot e^{-2\varepsilon t}$$

Setzt man nun diese Werthe in die Gleichungen

$$E_n = a_n \sin \frac{ns}{a} + b_n \cos \frac{ns}{a}$$

$$i_n = -\frac{a}{2n} \left(\frac{db_n}{dt} \sin \frac{ns}{a} - \frac{da_n}{dt} \cos \frac{ns}{a} \right)$$

für $n = 0$, ein, so findet man

$$E_0 = b_0^0 + \frac{1}{2\varepsilon} \frac{db_0^0}{dt} (1 - e^{-2\varepsilon t})$$

$$i_0 = -\frac{s}{2} \frac{db_0^0}{dt} e^{-2\varepsilon t} + \frac{a}{2} \left(\frac{1}{n} \frac{da_n}{dt} \right)_0$$

wo $\left(\frac{1}{n} \frac{da_n}{dt} \right)_0$ den Werth von $\left(\frac{1}{n} \frac{da_n}{dt} \right)$ für $n = 0$ bezeichnet; folglich, da

$\left(\frac{1}{n} \frac{da_n}{dt} \right)_0 = \left(\frac{1}{n} \frac{da_n^0}{dt} \right)_0 \cdot e^{-2\varepsilon t}$ ist, und da in der Gleichung

$$i_n = -\frac{a}{2n} \left(\frac{db_n}{dt} \sin \frac{ns}{a} - \frac{da_n}{dt} \cos \frac{ns}{a} \right)$$

die Coefficienten von $\sin \frac{ns}{a}$ und $\cos \frac{ns}{a}$ stets endliche Werthe haben sollen, wonach für $n = 0$

$$\frac{da_0}{dt} = 0 \quad \text{und} \quad \frac{db_0}{dt} = 0$$

sein müsse,

$$E_0 = b_0^0$$

$$i_0 = \frac{a}{2} \left(\frac{1}{n} \frac{da_n^0}{dt} \right)_0 \cdot e^{-2\varepsilon t}.$$

Hieraus ergibt sich also, dass, wenn ein kreisförmiger Leiter ursprünglich seiner ganzen Länge nach gleichförmig mit freier Elektrizität geladen ist, so dass jede Längeneinheit dieselbe Menge freier Elektrizität $= b_0^0$ enthält, diese Ladung mit der Zeit t keine Aenderung erleidet, was auch von selbst unmittelbar einleuchtet. Ausserdem ergibt sich aber, dass, wenn in demselben Leiter eine in allen Theilen gleiche Strömung ursprünglich vorhanden ist, diese vorhandene Strömung in dem Augenblicke, von dem an die Elektrizität im Leiter sich selbst überlassen bleibt, nicht verschwindet, sondern mit arithmetisch wachsender Zeit t nach dem Gesetz einer geometrischen Reihe allmählig abnimmt. Leuchtet auch die Nothwendigkeit des allmählichen Verschwindens hiebei a priori ein, so liess sich doch a priori nicht übersehen, wie schnell es erfolgen müsse und welche Verschiedenheiten in dieser Schnelligkeit zwischen verschiedenen Leitern statt finden.

Es ist für manche praktische Fragen von Interesse, zu bestimmen, — wenn ein Strom von bestimmter Intensität i in einem geschlossenen Leiter in demjenigen Augenblicke vorhanden ist, von dem an die Elek-

tricität im Leiter sich ganz selbst überlassen bleibt, weil von Aussen keine elektromotorische Kraft darauf wirkt, wie es z. B. der Fall ist, wenn ein gegen den Leiter bewegter inducirender Magnet durch Anstossen in seiner Bewegung plötzlich gehemmt wird, — wie gross die positive oder negative Elektrizitätsmenge sei, welche von dem angegebenen Augenblicke an durch jeden Querschnitt des Leiters noch hindurchgeht; so wie ferner zu bestimmen, wie lang die Zeit ist, welche von demselben Augenblicke an verfliessen muss, bis die Stromintensität vom Werthe i bis $\frac{1}{2}i$ abgenommen habe.

Ist $i = \frac{a}{2} \left(\frac{1}{n} \frac{da^n}{dt} \right)_0$ für jenen Augenblick $t = 0$ gegeben, so ist die Stromintensität nach Verlauf der Zeit t

$$= i \cdot e^{-2\epsilon t},$$

was, nach mechanischem Maasse ausgedrückt, die Menge der positiven Elektrizität bezeichnet, welche bei dieser Stromintensität in der Zeiteinheit durch den Querschnitt des Leiters gehen würde. Die Menge der positiven Elektrizität, welche im Zeitelemente dt durch den Querschnitt des Leiters geht, ist hienach

$$= i \cdot e^{-2\epsilon t} dt,$$

und der von $t = 0$ bis $t = \infty$ hievon genommene Integralwerth giebt die ganze positive Elektrizitätsmenge, welche von dem betrachteten Augenblicke an überhaupt noch durch jeden Querschnitt des Leiters hindurchgeht, nämlich

$$i \int_0^{\infty} e^{-2\epsilon t} dt = \frac{1}{2\epsilon} \cdot i.$$

Die in entgegengesetzter Richtung durch den Querschnitt gehende negative Elektrizität ist eben so gross.

Ferner ergibt sich zur Bestimmung der Zeit t , in welcher die Stromintensität auf die Hälfte ihres Werths herabsinkt, folgende Gleichung:

$$e^{-2\epsilon t} = \frac{1}{2},$$

folglich $t = \frac{1}{2\epsilon} \log \text{nat } 2$.

Nun war $\epsilon = \frac{ccw'}{16M''(1+\lambda)}$, worin, für $n = 0$, $M'' = 2 \log \frac{8a}{\alpha}$ zu setzen ist; folglich ist, $\lambda = 0$ gesetzt, jene durch den Querschnitt des Leiters gehende Elektrizitätsmenge

$\frac{1}{2\epsilon} \cdot i = \frac{16}{ccw'} \cdot \log \frac{8a}{\alpha} \cdot i = \frac{2}{W'} \log \frac{8a}{\alpha} \cdot i$,
wenn $W' = \frac{cc}{8} w'$ den Widerstand der Längeneinheit des Leiters nach magnetischem Maasse bezeichnet.

Die Zeit, in welcher die Stromintensität auf die Hälfte ihres Werthes herabsinkt, ist dann, in Secunden ausgedrückt,

$$\frac{1}{2\epsilon} \cdot \log 2 = \frac{16}{ccw'} \cdot \log \frac{8a}{\alpha} \cdot \log 2 = \frac{2}{W'} \cdot \log \frac{8a}{\alpha} \cdot \log 2.$$

Für die Art. 16 als Beispiele angeführten Drähte ergeben sich hienach folgende Werthe:

	1. Draht	2. Draht	3. Draht
$\frac{1}{2\epsilon}$	$\frac{1}{104607}$	$\frac{1}{60726}$	$\frac{1}{567581}$
$\frac{\log 2}{2\epsilon}$	$\frac{1}{150916}$	$\frac{1}{87609}$	$\frac{1}{818846}$

So klein hienach auch der Bruchtheil $\frac{1}{2\epsilon}$ ist, den die von dem verschwindenden Strome durch den Querschnitt des Leiters geführte positive Elektrizitätsmenge von derjenigen bildet, welche bei der ursprünglichen Stromintensität in der Zeiteinheit durch den Querschnitt gehen würde, so könnte doch jene Elektrizitätsmenge eine sehr starke *Ladung* des Leiters hervorbringen, wenn sie dazu verwendet würde. Denn wäre z. B. die ursprünglich vorhandene Stromintensität gleich der *magnetischen Maasseinheit* (bei welcher 1 Milligramm Wasser in $106\frac{2}{3}$ Secunde zersetzt wird), so würde die bei diesem Strome in der Zeiteinheit durch den Querschnitt des Leiters gehende positive Elektrizitätsmenge $155370 \cdot 10^6$ *elektrostatische Maasseinheiten* betragen, und es würden, während der Strom im 1. Drahte verschwände, noch $\frac{155370}{104607} \cdot 10^6$ d. i. fast $1\frac{1}{2}$ Million *elektrostatischer Maasseinheiten* positiver Elektrizität durch jeden Querschnitt des Leiters geführt werden, d. i. etwa der 24. Theil der schwächsten, oder der 33. Theil der stärksten Ladung der kleinen *Leidener Flasche*, welche zu dem in der vorigen Abhandlung, im 5. Bande, beschriebenen Versuche gebraucht worden, wo jene Ladungen S. 254 näher bestimmt sind.

Man sieht leicht ein, dass ein ähnliches Verschwinden des in einem geschlossenen Leiter vorhandenen Stromes in dem Augenblicke eintritt, wo die Kette eines galvanischen Stroms gelöst wird, und dass dann die von dem verschwindenden Strome durch den mittelsten Querschnitt des

Leiters geführte positive Elektricitätsmenge wirklich zur *Ladung* der einen Hälfte des Leiters, sowie die in entgegengesetzter Richtung durch denselben Querschnitt geführte negative Elektricitätsmenge zur Ladung der andern Hälfte des Leiters verwendet wird, und dass durch diese entgegengesetzten Ladungen an der Stelle, wo die Kette durchbrochen wurde, der *Lösungsfunke* hervorgebracht wird, wo es von Interesse ist, die durch den *Lösungsfunken* entladenen *Elektricitätsmengen* kennen zu lernen.

Ebenso leuchtet die Wichtigkeit einer weiter auszuführenden Entwicklung der Gesetze des Stromverschwindens für die Bestimmung der dadurch auf andere Leiter ausgeübten Inductionskräfte ein, zumal für die Theorie der darauf gebauten *Ruhmkorff'schen* und anderer ähnlichen *Inductions-Maschinen*, für welche hiedurch eine Grundlage gegeben ist.

18.

Beziehung zur Wärmeleitung.

Die beiden im vorhergehenden Artikel für a_n und b_n gefundenen Gleichungen, nämlich

$$a_n = \frac{1}{2m} \left[\left((\varepsilon + m) a_n^0 + \frac{da_n^0}{dt} \right) e^{-(\varepsilon - m)t} - \left((\varepsilon - m) a_n^0 + \frac{da_n^0}{dt} \right) e^{-(\varepsilon + m)t} \right]$$

$$b_n = \frac{1}{2m} \left[\left((\varepsilon + m) b_n^0 + \frac{db_n^0}{dt} \right) e^{-(\varepsilon - m)t} - \left((\varepsilon - m) b_n^0 + \frac{db_n^0}{dt} \right) e^{-(\varepsilon + m)t} \right]$$

gehen für wachsende Werthe von t , wo endlich e^{-2mt} gegen 1 verschwindet, in die einfacheren Gleichungen über:

$$a_n = \frac{1}{2m} \left((\varepsilon + m) a_n^0 + \frac{da_n^0}{dt} \right) e^{-(\varepsilon - m)t}$$

$$b_n = \frac{1}{2m} \left((\varepsilon + m) b_n^0 + \frac{db_n^0}{dt} \right) e^{-(\varepsilon - m)t},$$

und setzt man diese Werthe von a_n und b_n in die Gleichungen

$$E = \sum \left(a_n \sin \frac{ns}{a} + b_n \cos \frac{ns}{a} \right)$$

$$i = -\frac{a}{2} \sum \frac{1}{n} \left(\frac{db_n}{dt} \sin \frac{ns}{a} - \frac{da_n}{dt} \cos \frac{ns}{a} \right)$$

ein, so ergeben sich folgende Gesetze der Vertheilung der freien Elektricität und der Strömungen im kreisförmigen Leiter:

$$E = \sum \frac{1}{2m} \left[\left((\varepsilon + m) a_n^0 + \frac{da_n^0}{dt} \right) \sin \frac{ns}{a} + \left((\varepsilon + m) b_n^0 + \frac{db_n^0}{dt} \right) \cos \frac{ns}{a} \right] e^{-(\varepsilon - m)t}$$

$$i = \frac{a}{4} \sum \frac{\varepsilon - m}{mn} \left[\left((\varepsilon + m) b_n^0 + \frac{db_n^0}{dt} \right) \sin \frac{ns}{a} - \left((\varepsilon + m) a_n^0 + \frac{da_n^0}{dt} \right) \cos \frac{ns}{a} \right] e^{-(\varepsilon - m)t}.$$

Man erkennt hieraus leicht, dass in denjenigen Fällen, wo $\frac{\varepsilon - m}{nn} = \delta$ ein von n unabhängiger Coefficient ist,

$$i = - \frac{aa\delta}{2} \cdot \frac{dE}{ds}$$

$$\frac{di}{ds} = - \frac{1}{2} \frac{dE}{dt}$$

erhalten wird, woraus durch Elimination von i

$$\frac{dE}{dt} = aa\delta \frac{d^2E}{ds^2}$$

folgt, eine Gleichung von der nämlichen Form wie die Gleichung für die Wärmeleitung in festen Körpern.

Nun war aber im vorigen Artikel

$$m = \frac{n}{a} \cdot \frac{c}{\sqrt{2}} \sqrt{\left(\frac{a^2 c^2 w'^2}{128 n^2 M''^2 (1 + \lambda)^2} - \frac{N''}{M'' (1 + \lambda)} \right)}$$

gesetzt worden, worin $\frac{ccw'}{16M''(1+\lambda)} = \varepsilon$ war, wonach also

$$m = \varepsilon \sqrt{\left(1 - \frac{128 N'' M'' (1 + \lambda)}{a^2 c^2 w'^2} \cdot nn \right)}.$$

In allen Fällen nun, wo die Werthe von $\frac{nn}{a^2 c^2 w'^2}$ und von $\frac{\alpha}{a}$ sehr klein sind, kann hiefür gesetzt werden

$$m = \varepsilon \left(1 - \frac{256 \left(\log \frac{8a}{\alpha} \right)^2 \cdot (1 + \lambda)}{a^2 c^2 w'^2} \cdot nn \right)$$

woraus $\varepsilon - m = \frac{8}{aaw'} \log \frac{8a}{\alpha} \cdot nn$, folglich

$$\delta = \frac{8}{aaw'} \cdot \log \frac{8a}{\alpha}$$

ein von n unabhängiger Coefficient ist.

Es ergeben sich hienach also für die Ladungsänderungen der Electricität in den eben bezeichneten Fällen ähnliche Gesetze wie für die Wärmeleitung in festen Körpern, was schon von Thomson und Kirchhoff nachgewiesen worden ist. Es verdient jedoch dabei besonders hervorgehoben zu werden, dass, wenn auch der Ausdruck der Fortpflanzungsgeschwindigkeit für die grösseren Wellenzüge, d. i. für kleinere Werthe von n , imaginär wird, und daher für diesen Theil der Bewegung andere Gesetze eintreten, die sich mehr oder weniger den

Gesetzen der Wärmeleitung in festen Körpern nähern, doch ein anderer Theil der Bewegung stets übrig bleibt, welcher kleinere Wellenzüge giebt, für welche grössere Werthe von n gelten, für die der Ausdruck der Fortpflanzungsgeschwindigkeit reell bleibt und also die Art. 13 entwickelten Gesetze Gültigkeit behalten. Es finden also in einem solchen Leiter nach Störung des Gleichgewichts immer *Wellenzüge* statt, die mit bestimmten *Geschwindigkeiten* fortgepflanzt werden, aber es ist keine *reine Wellenbewegung* vorhanden, sondern sie ist mit andern Bewegungen vermischt, welche den der geleiteten Wärme ähnlichen Gesetzen unterworfen sind.

Beachtet man nun alle Verhältnisse, welche aus einer solchen Vermischung von Bewegungen hervorgehen, die ganz verschiedenen Gesetzen unterworfen sind, so leuchtet von selbst ein, dass die von Wheatstone beobachtete *Ungleichzeitigkeit der Funken* an zwei von einander sehr entfernten Unterbrechungsstellen eines solchen langen Leitungsdrahts durchaus keinen Schluss auf eine bestimmte Fortpflanzungsgeschwindigkeit gestattet, dass überhaupt die Wheatstone'sche Beobachtungsmethode, so sinnreich sie auch ist, und so werthvoll die damit erhaltenen Resultate in andern Beziehungen sein würden, wenn sie wirklich genau verbürgt werden könnten, doch unmittelbar zu dem vorliegenden Zwecke gar nicht geeignet ist, wie es überhaupt in keiner Weise gelingen wird, solche Beobachtungsmethoden ausfindig zu machen, mit denen die Gesetze aller Bewegungsänderungen der Elektricität in einem Leiter nach gestörtem Gleichgewichte *rein erfahrungsmässig* begründet werden könnten. Der Zweck der *Beobachtungen* wird daher hier darauf zu beschränken sein, die aus unserer bisherigen Kenntniss von der Elektricität abgeleiteten Gesetze zu *prüfen*. Deshalb war es nöthig, wie es in den vorhergehenden Artikeln versucht worden ist, diese Ableitung der Gesetze den zu ihrer Prüfung auszuführenden Beobachtungen vorzuschicken, um so mehr, als die so aufgestellten Gesetze selbst *als Leitfaden* beim Suchen der zu ihrer Prüfung anzuwendenden *zweckmässigsten Beobachtungsmethoden* benutzt werden müssen.

Schwingungen der Elektrizität in einem kreisförmigen Leiter.

Was nun die *zweckmässigsten Beobachtungsmethoden* zur Prüfung der elektrischen Bewegungsgesetze betrifft, so leuchtet aus den bisher entwickelten Gesetzen zunächst von selbst ein, dass bei der ausserordentlich grossen *Geschwindigkeit*, mit der sich nach diesen Gesetzen die meisten *elektrischen Wellenzüge* in guten Leitern fortpflanzen sollen, und bei der aus denselben Gesetzen sich ergebenden schnellen *Dämpfung* dieser Wellenzüge genaue *Beobachtungen und Messungen zu directer Prüfung dieser Gesetze* auszuführen bei den durch die Sinneswerkzeuge allen Beobachtungen gesetzten Schranken kaum möglich sein dürfte. Eine genaue Ausführung von Messungen nimmt immer eine gewisse Zeit in Anspruch, die bei so flüchtigen Erscheinungen nicht dazu gestattet ist. Beachtet man daher, dass die feinsten Messungen in der Physik diejenigen sind, welche entweder *Gleichgewichterscheinungen*, oder *beharrliche Bewegungen*, oder *periodisch regelmässig wiederkehrende Erscheinungen*, wie z. B. die Pendelschwingungen sind, betreffen; so liegt es sehr nahe, auch zur Prüfung der Gesetze der Bewegung der Elektrizität in Leitern, abgesehen von *constanten Strömen*, eine Prüfungsmethode dieser Gesetze auf Beobachtungen *periodisch regelmässig wiederkehrender Bewegungen der Elektrizität in Leitern* zu begründen, vorausgesetzt, dass sich Mittel zu feiner Ausführung solcher Beobachtungen finden lassen.

Periodisch regelmässig wiederkehrende Bewegungen der Elektrizität können aber in einem Leiter nicht von selbst, sondern nur unter fortgesetzter Anregung äusserer elektromotorischer Kräfte, bestehen, und es bietet sich zu ihrer Hervorbringung die einfachste und für feinere Beobachtungen und Messungen zweckmässigste Methode in der schnellen Umdrehung eines kleinen Magnets um eine gegen seine magnetische Axe rechtwinkelige Drehungsaxe dar. Um aber einen Leitfaden zu zweckmässigen Einrichtungen für genaue Beobachtungen der so hervorgerufenen periodisch wiederkehrenden Bewegungen oder *Schwingungen* der Elektrizität in einem Leiter zu gewinnen, soll zuvor versucht werden, die Gesetze solcher elektrischen Schwingungen in einem kreisförmigen Leiter aus den Art. 10 aufgestellten partiellen Differentialgleichungen zu entwickeln.

20.

Schwingungen durch Induction eines rotirenden Magnets.

Die elektromotorische Kraft, welche durch schnelle Umdrehung eines kleinen Magnets in der Nähe des kreisförmigen Leiters auf irgend einen Punkt des Leiters s in einem bestimmten Augenblicke ausgeübt wird, kann, wenn a den Halbmesser bezeichnet, dargestellt werden durch

$$\Sigma \left(f_n \sin \frac{ns}{a} + g_n \cos \frac{ns}{a} \right),$$

wo f_n und g_n nur von der Stellenzahl n abhängig sind. Alle diese auf verschiedene Punkte des Leiters s wirkenden Kräfte sind aber bei gleichförmiger Drehung des Magnets einem gleichen periodischen Wechsel unterworfen, und zwar sind sie bei zweckmässiger Anordnung dem Sinus eines mit der Zeit gleichförmig wachsenden Winkels proportional. Alle diese Kräfte können für einen beliebigen Augenblick, am Ende der Zeit t , dargestellt werden durch

$$\sin \mu t \cdot \Sigma \left(f_n \sin \frac{ns}{a} + g_n \cos \frac{ns}{a} \right).$$

Hiemit erhält man, wenn man in den beiden partiellen Differentialgleichungen am Schlusse von Art. 10 für f_n und g_n , welche dort beliebige Functionen der Zeit bezeichneten, $f_n \sin \mu t$ und $g_n \sin \mu t$, worin f_n und g_n bestimmte von der Zeit unabhängige Werthe haben, einsetzt, die folgenden beiden partiellen Differentialgleichungen:

$$\begin{aligned} \frac{d^2 a_n}{dt^2} + \frac{cc}{8\pi\alpha akM''(1+\lambda)} \cdot \frac{da_n}{dt} + \frac{n^2 c^2 N''}{2aaM''(1+\lambda)} \cdot a_n - \frac{ncc}{4aM''(1+\lambda)} \cdot g_n \sin \mu t &= 0 \\ \frac{d^2 b_n}{dt^2} + \frac{cc}{8\pi\alpha akM''(1+\lambda)} \cdot \frac{db_n}{dt} + \frac{n^2 c^2 N''}{2aaM''(1+\lambda)} \cdot b_n + \frac{ncc}{4aM''(1+\lambda)} \cdot f_n \sin \mu t &= 0. \end{aligned}$$

Nun sieht man leicht, dass wenn

$$a_n = p \sin (\mu t + \varphi)$$

$$b_n = q \sin (\mu t + \varphi)$$

gesetzt wird, p , q , φ sich so bestimmen lassen, dass die damit erhaltenen Werthe von a_n und b_n den beiden partiellen Differentialgleichungen genügen. Setzt man nämlich die obigen Werthe von a_n und b_n und die daraus abgeleiteten Werthe

$$\frac{da_n}{dt} = p\mu \cos(\mu t + \varphi)$$

$$\frac{db_n}{dt} = q\mu \cos(\mu t + \varphi)$$

$$\frac{d^2a_n}{dt^2} = -p\mu\mu \sin(\mu t + \varphi)$$

$$\frac{d^2b_n}{dt^2} = -q\mu\mu \sin(\mu t + \varphi)$$

in die angeführten Gleichungen ein, so erhält man, wenn man Kürze halber $\frac{1}{\pi a a k} = w'$, und entweder, nach dem Ohm'schen Gesetze, $\lambda = 0$ setzt, oder M'' für $M''(1 + \lambda)$ schreibt,

$$-p\mu\mu \sin(\mu t + \varphi) + \frac{p\mu c c w'}{8M''} \cos(\mu t + \varphi) + \frac{p n^2 c^2 N''}{2a a M''} \cdot \sin(\mu t + \varphi) - \frac{c c n}{4a M''} \cdot g_n \sin \mu t = 0$$

$$-q\mu\mu \sin(\mu t + \varphi) + \frac{q\mu c c w'}{8M''} \cos(\mu t + \varphi) + \frac{q n^2 c^2 N''}{2a a M''} \cdot \sin(\mu t + \varphi) + \frac{c c n}{4a M''} \cdot f_n \sin \mu t = 0$$

Entwickelt man hierin Sinus und Cosinus der Summe nach Sinus und Cosinus der Theile, so erhält man

$$\left(\frac{\mu c c w'}{8M''} \cdot p \sin \varphi + \left(\mu\mu - \frac{n^2 c^2 N''}{2a a M''} \right) \cdot p \cos \varphi + \frac{c c n}{4a M''} \cdot g_n \right) \sin \mu t$$

$$+ \left(\left(\mu\mu - \frac{n^2 c^2 N''}{2a a M''} \right) \cdot p \sin \varphi - \frac{\mu c c w'}{8M''} \cdot p \cos \varphi \right) \cos \mu t = 0$$

$$\left(\frac{\mu c c w'}{8M''} \cdot q \sin \varphi + \left(\mu\mu - \frac{n^2 c^2 N''}{2a a M''} \right) \cdot q \cos \varphi - \frac{c c n}{4a M''} \cdot f_n \right) \sin \mu t$$

$$+ \left(\left(\mu\mu - \frac{n^2 c^2 N''}{2a a M''} \right) \cdot q \sin \varphi - \frac{\mu c c w'}{8M''} \cdot q \cos \varphi \right) \cos \mu t = 0$$

Sollen nun diese beiden Gleichungen für jeden Werth von t gelten, so erhält man für $\cos \mu t = 0$ die beiden Gleichungen

$$\frac{\mu c c w'}{8M''} \cdot p \sin \varphi + \left(\mu\mu - \frac{n^2 c^2 N''}{2a a M''} \right) \cdot p \cos \varphi + \frac{c c n}{4a M''} \cdot g_n = 0$$

$$\frac{\mu c c w'}{8M''} \cdot q \sin \varphi + \left(\mu\mu - \frac{n^2 c^2 N''}{2a a M''} \right) \cdot q \cos \varphi - \frac{c c n}{4a M''} \cdot f_n = 0$$

und für $\sin \mu t = 0$ noch die dritte Gleichung, nämlich

$$\left(\mu\mu - \frac{n^2 c^2 N''}{2a a M''} \right) \sin \varphi - \frac{\mu c c w'}{8M''} \cdot \cos \varphi = 0,$$

aus denen p, q, φ so bestimmt werden, dass den beiden partiellen Differentialgleichungen durch die darnach bestimmten Werthe von a_n und b_n genügt wird. Man erhält nämlich

$$\varphi = \arctan \frac{\mu a^2 c^2 w'}{4(2\mu^2 a^2 M'' - n^2 c^2 N'')}$$

$$p = - \frac{a c c n}{2(2\mu^2 a^2 M'' - n^2 c^2 N'')} \cdot g_n \cos \varphi = - \frac{2 a c c n}{V(16(2\mu^2 a^2 M'' - n^2 c^2 N'')^2 + \mu^2 a^4 c^4 w'^2)} \cdot g_n$$

$$q = + \frac{a c c n}{2(2\mu^2 a^2 M'' - n^2 c^2 N'')} \cdot f_n \cos \varphi = + \frac{2 a c c n}{V(16(2\mu^2 a^2 M'' - n^2 c^2 N'')^2 + \mu^2 a^4 c^4 w'^2)} \cdot f_n$$

Fügt man zu den hiedurch bestimmten particularen Werthen von a_n und b_n , welche den partiellen Differentialgleichungen Gentüge leisten, noch die Art. 13 für a_n und b_n , für den Fall wo $f_n = 0$ und $g_n = 0$ war, gefundenen Werthe hinzu, so geben die beiden Summen die vollständigen Integralwerthe von a_n und b_n , nämlich

$$a_n = p \sin (\mu t + \varphi) + Ae^{-\varepsilon t} \cdot \sin \left(mt + \arcsin \frac{a_n^0}{A} \right)$$

$$b_n = q \sin (\mu t + \varphi) + Be^{-\varepsilon t} \cdot \sin \left(mt + \arcsin \frac{b_n^0}{B} \right)$$

worin A und B sowie ε und m die Art. 13 angegebene Bedeutung haben. Wenn m einen imaginären Werth hat, treten für die hinzugefügten Glieder die Art. 17 entwickelten Werthe von a_n und b_n ein. Es leuchtet aber ein, dass für wachsende Werthe von t die hinzugefügten Glieder abnehmen, und dass sie, wie Art. 17 gezeigt worden, schon nach Verlauf eines sehr kleinen Bruchtheils einer Secunde als verschwindend betrachtet werden können, von wo an also die Bewegung der Elektrizität im kreisförmigen Leiter eine gleichförmige periodisch wiederkehrende wird, deren Hervorbringung der Zweck der beschriebenen Methode mit dem rotirenden Magnete war.

Setzt man diese Werthe von a_n und b_n , mit Weglassung der mit der Zeit verschwindenden Glieder in die Gleichungen

$$E = \sum \left(a_n \sin \frac{ns}{a} + b_n \cos \frac{ns}{a} \right)$$

$$i = -\frac{a}{2} \sum \frac{1}{n} \left(\frac{db_n}{dt} \sin \frac{ns}{a} - \frac{da_n}{dt} \cos \frac{ns}{a} \right)$$

ein, so ergeben sich für die regelmässig fortdauernde elektrische Schwingung folgende Gesetze der Vertheilung der freien Elektrizität und der Strömungen im kreisförmigen Leiter:

$$E = \sum \sin (\mu t + \varphi) \left(p \sin \frac{ns}{a} + q \cos \frac{ns}{a} \right)$$

$$i = -\frac{a\mu}{2} \sum \frac{1}{n} \cos (\mu t + \varphi) \left(q \sin \frac{ns}{a} - p \cos \frac{ns}{a} \right)$$

worin p , q , φ die oben angeführten Werthe haben. Nun ergibt sich aber aus jenen Werthen

$$p = -\frac{2n}{\mu aw} \sin \varphi \cdot g_n$$

$$q = +\frac{2n}{\mu aw} \sin \varphi \cdot f_n$$

Werden diese Werthe von p und q in beiden Gleichungen substituirt, so wird

$$E = \frac{2}{\mu a w} \sum n \sin \varphi \sin (\mu t + \varphi) \left(f_n \cos \frac{ns}{a} - g_n \sin \frac{ns}{a} \right)$$

$$i = - \frac{1}{w} \sum \sin \varphi \cos (\mu t + \varphi) \left(f_n \sin \frac{ns}{a} + g_n \cos \frac{ns}{a} \right)$$

oder, wenn $\sin (\mu t + \varphi)$ und $\cos (\mu t + \varphi)$ entwickelt werden,

$$E = \frac{2}{\mu a w} \sin \mu t \cdot \sum n \sin \varphi \cos \varphi \left(f_n \cos \frac{ns}{a} - g_n \sin \frac{ns}{a} \right)$$

$$+ \frac{2}{\mu a w} \cos \mu t \cdot \sum n \sin \varphi^2 \left(f_n \cos \frac{ns}{a} - g_n \sin \frac{ns}{a} \right)$$

$$i = \frac{1}{w} \sin \mu t \cdot \sum \sin \varphi^2 \left(f_n \sin \frac{ns}{a} + g_n \cos \frac{ns}{a} \right)$$

$$- \frac{1}{w} \cos \mu t \cdot \sum \sin \varphi \cos \varphi \left(f_n \sin \frac{ns}{a} + g_n \cos \frac{ns}{a} \right).$$

Wenn man hierin endlich

$$\frac{\sum \sin \varphi^2 \left(f_n \sin \frac{ns}{a} + g_n \cos \frac{ns}{a} \right)}{\sum \sin \varphi \cos \varphi \left(f_n \sin \frac{ns}{a} + g_n \cos \frac{ns}{a} \right)} = \tan \gamma$$

$$\frac{\sum n \sin \varphi^2 \left(f_n \cos \frac{ns}{a} - g_n \sin \frac{ns}{a} \right)}{\sum n \sin \varphi \cos \varphi \left(f_n \cos \frac{ns}{a} - g_n \sin \frac{ns}{a} \right)} = \tan \gamma'$$

$$\left(\sum \sin \varphi^2 \left(f_n \sin \frac{ns}{a} + g_n \cos \frac{ns}{a} \right) \right)^2 + \left(\sum \sin \varphi \cos \varphi \left(f_n \sin \frac{ns}{a} + g_n \cos \frac{ns}{a} \right) \right)^2 = k k'$$

$$\left(\sum n \sin \varphi^2 \left(f_n \cos \frac{ns}{a} - g_n \sin \frac{ns}{a} \right) \right)^2 + \left(\sum n \sin \varphi \cos \varphi \left(f_n \cos \frac{ns}{a} - g_n \sin \frac{ns}{a} \right) \right)^2 = k' k$$

setzt, so erhält man

$$E = \frac{2}{\mu a w} \cdot k' \sin (\mu t + \gamma')$$

$$i = - \frac{1}{w} \cdot k \cos (\mu t + \gamma).$$

Setzt man aber

$$\sum \sin \varphi^2 \left(f_n \sin \frac{ns}{a} + g_n \cos \frac{ns}{a} \right) = f$$

$$\sum \sin \varphi \cos \varphi \left(f_n \sin \frac{ns}{a} + g_n \cos \frac{ns}{a} \right) = g$$

$$\frac{df}{ds} = f', \quad \frac{dg}{ds} = g'$$

so erhält man

$$E = \frac{2}{\mu w} \sqrt{(f'f' + g'g')} \cdot \sin \left(\mu t + \arctan \frac{f'}{g'} \right)$$

$$i = - \frac{1}{w} \sqrt{(ff + gg)} \cdot \cos \left(\mu t + \arctan \frac{f}{g} \right)$$

woraus die Gleichung $\frac{di}{ds} = - \frac{1}{2} \frac{dE}{dt}$ leicht abgeleitet werden kann.

21.

Gleichheit der Phasen und Amplituden elektrischer Schwingungen in kreisförmigen Leitern.

Beachtet man, dass die von dem rotirenden Magnet auf den ganzen Leitungsdraht ausgeübte elektromotorische Kraft durch

$$\sin \mu t \cdot \int ds \cdot \sum \left(f_n \sin \frac{ns}{a} + g_n \cos \frac{ns}{a} \right)$$

dargestellt wird, und dass, wenn diese ganze Kraft nicht $= 0$ sein soll, g_0 einen bestimmten endlichen Werth haben müsse; so lässt sich der gefundene Werth von i übersichtlicher darstellen, wenn man in den angegebenen Werthen von $\tan \gamma$ und kk die ersten Glieder der als Summen dargestellten Reihen, nämlich die Glieder welche der Stellenzahl $n = 0$ entsprechen, auf folgende Weise absondert, indem man mit ϱ_0 den Werth von ϱ für $n = 0$ bezeichnet:

$$\begin{aligned} \tan \gamma &= \frac{g_0 \sin \varrho_0^2 + \sum_1^\infty \sin \varrho^2 \left(f_n \sin \frac{ns}{a} + g_n \cos \frac{ns}{a} \right)}{g_0 \sin \varrho_0 \cos \varrho_0 + \sum_1^\infty \sin \varrho \cos \varrho \left(f_n \sin \frac{ns}{a} + g_n \cos \frac{ns}{a} \right)} \\ kk &= g_0 g_0 \sin \varrho_0^2 + 2g_0 \sin \varrho_0 \cos \varrho_0 \cdot \sum_1^\infty \sin \varrho \cos \varrho \left(f_n \sin \frac{ns}{a} + g_n \cos \frac{ns}{a} \right) \\ &\quad + 2g_0 \sin \varrho_0^2 \cdot \sum_1^\infty \sin \varrho^2 \left(f_n \sin \frac{ns}{a} + g_n \cos \frac{ns}{a} \right) \\ &\quad + \left(\sum_1^\infty \sin \varrho \cos \varrho \left(f_n \sin \frac{ns}{a} + g_n \cos \frac{ns}{a} \right) \right)^2 \\ &\quad + \left(\sum_1^\infty \sin \varrho^2 \left(f_n \sin \frac{ns}{a} + g_n \cos \frac{ns}{a} \right) \right)^2. \end{aligned}$$

Da nun hierin

$$\sin \varrho = \frac{\mu a^2 c^2 w'}{\sqrt{(16(2\mu^2 a^2 M'' - n^2 c^2 N'')^2 + \mu^2 a^4 c^4 w'^2)}}$$

$$\cos \varrho = \frac{4(2\mu^2 a^2 M'' - n^2 c^2 N'')}{\sqrt{(16(2\mu^2 a^2 M'' - n^2 c^2 N'')^2 + \mu^2 a^4 c^4 w'^2)}}$$

war, so ergeben sich die Werthe von $\sin \varrho_0$ und $\cos \varrho_0$, wenn der Werth von M'' für $n = 0$ mit M_0'' bezeichnet wird,

$$\sin \varrho_0 = \frac{ccw'}{\sqrt{(64\mu^2 M_0'' M_0'' + c^4 w'^2)}}, \quad \cos \varrho_0 = \frac{8\mu M_0''}{\sqrt{(64\mu^2 M_0'' M_0'' + c^4 w'^2)}}.$$

Bedenkt man ausserdem, dass auch für sehr lange und dünne Leiter und für die grössten darstellbaren Rotationsgeschwindigkeiten des kleinen Magnets die Quotienten $\frac{\mu a a w'}{N''}$ und $\frac{\mu a}{c}$ sehr kleine Brüche sind, so leuchtet ein, dass mit hinreichender Näherung für alle Werthe von $n > 0$

$$\sin \varphi = \frac{\mu a a w'}{4 n^2 N''}, \quad \cos \varphi = 1$$

gesetzt werden kann. Hieraus leuchtet ein, dass, da schon $\frac{\mu a a w'}{N''}$ ein sehr kleiner Bruch ist, $\sin \varphi = \frac{\mu a a w'}{4 n^2 N''}$ um so mehr als verschwindend betrachtet werden darf, je grösser die Stellenzahl n ist. Es wird daher meist auch für sehr lange und dünne Leiter und bei sehr grossen Rotationsgeschwindigkeiten des kleinen Magnets näherungsweise

$\gamma = \varphi_0$ und $k = g_0 \sin \varphi_0$ angenommen werden können, wonach

$i = -\frac{g_0}{w} \sin \varphi_0 \cos (\mu t + \varphi_0)$ gefunden wird.

Da $\frac{g_0}{w}$ und φ_0 von s unabhängige constante Werthe haben, so geht daraus hervor, dass die elektrischen Schwingungen in allen Theilen eines kreisförmigen Leiters gleichzeitig gleiche *Phase* und gleiche *Amplitude* haben, auch wenn die von dem rotirenden Magnet ausgeübten elektromotorischen Kräfte auf die verschiedenen Theile des Leiters sehr ungleich vertheilt sind.

Aus dieser Gleichheit der Schwingungsphasen und Schwingungsamplituden in allen Theilen des kreisförmigen Leiters geht hervor, dass die Stromintensität in irgend einem Punkte stets der mittleren Stromintensität im ganzen Leiter gleich ist. Das Gesetz für die Mittelwerthe der Stromintensitäten in geschlossenen Leitern in ihrer Abhängigkeit von den Mittelwerthen der elektromotorischen Kräfte ist aber schon Art. 9 entwickelt worden, wo sich ergab, wenn der Mittelwerth der von Aussen herrührenden elektromotorischen Kräfte mit $\frac{1}{2\pi a} \cdot S$ bezeichnet und

$$\frac{8}{cc} \int M_0'' ds + \frac{4\pi a}{r\mathcal{E}} = p, \quad \frac{2\pi a}{\pi a a k} = w = 2\pi a w'$$

gesetzt wird, dass

$$i = \frac{1}{p} e^{-\frac{wt}{p}} \int e^{\frac{wt}{p}} \cdot S dt$$

ist. Wendet man nun dieses Gesetz auf unsern Fall an, wo in einem Leiter elektrische Schwingungen von einem rotirenden Magnet hervorgerufen werden, und wo der Mittelwerth der vom rotirenden Magnet auf den Leiter ausgeübten elektromotorischen Kräfte

$$\frac{1}{2\pi a} \cdot S = g_0 \sin \mu t$$

war, so erhält man

$$i = \frac{2\pi ag_0}{p} e^{-\frac{pt}{w}} \cdot \int e^{\frac{pt}{w}} \cdot \sin \mu t \cdot dt = \frac{2\pi ag_0}{p} \cdot \frac{\frac{w}{p} \sin \mu t - \mu \cos \mu t}{\frac{ww}{pp} + \mu\mu}$$

$$= - \frac{2\pi ag_0}{\mu p \sqrt{\left(\left(\frac{w}{\mu p}\right)^2 + 1\right)}} \cdot \cos \left(\mu t + \arctan \frac{w}{\mu p} \right).$$

Da nun $p = \frac{8}{cc} \int M_0'' ds + \frac{4\pi a}{r\mathfrak{C}} = \frac{8}{cc} \int M_0'' (1 + \lambda) ds$, und $w = 2\pi aw'$ ist, so erhält man, wenn auch hier wie Art. 20 zur Vereinfachung M_0'' statt $M_0''(1 + \lambda)$ geschrieben wird,

$$\frac{w}{\mu p} = \frac{\pi accw'}{4\mu \int M_0'' ds} = \operatorname{tg} \varrho_0, \quad \frac{w}{\mu p \sqrt{\left(\left(\frac{w}{\mu p}\right)^2 + 1\right)}} = \frac{2\pi aw'}{\mu p \sqrt{\left(\left(\frac{w}{\mu p}\right)^2 + 1\right)}} = \sin \varrho_0,$$

folglich übereinstimmend mit dem oben für *kreisförmige* Leiter gefundenen Resultate,

$$i = - \frac{g_0 \sin \varrho_0}{w'} \cdot \cos (\mu t + \varrho_0).$$

Da nun aber das obige Gesetz, für die Mittelwerthe der Stromintensitäten in geschlossenen Leitern in ihrer Abhängigkeit von den Mittelwerthen der elektromotorischen Kräfte, Art. 9 nicht bloss auf *kreisförmige* Leiter beschränkt, sondern unabhängig von der Betrachtung der Gestalt des geschlossenen Leiters gefunden worden war, so ergibt sich daraus, dass das daraus für den Fall, wo die von einem rotirenden Magnet herrührenden elektromotorischen Kräfte gegeben sind, abgeleitete Gesetz ebenfalls für geschlossene Leiter von beliebiger Gestalt gilt.

Das angeführte Resultat, dass *Phasen* und *Amplituden* elektrischer Schwingungen in kreisförmigen Leitern überall gleich seien, beruht auf der Voraussetzung, dass die Quotienten $\frac{\mu aaw'}{N''}$ und $\frac{\mu a}{c}$ sehr kleine Brüche sind. Da nun diese Quotienten mit der Länge und Feinheit des Leiters und mit der Rotationsgeschwindigkeit des kleinen Magnets wachsen, so ist es von Interesse die Werthe derselben für einige Beispiele von langen und feinen Leitern bei grossen Rotationsgeschwindigkeiten des kleinen Magnets wirklich zu berechnen. Werden dazu die drei schon Art. 16 als Beispiele gebrauchten Leitungsdrähte gewählt, so ergeben sich die in folgender Tafel berechneten Werthe.

	1. Draht	2. Draht	3. Draht
a	1000	1000000	1000000
w'	$\frac{1}{120697 \cdot 10^{12}}$	$\frac{1}{120697 \cdot 10^{12}}$	$\frac{1}{12070 \cdot 10^{12}}$
N'' (für $n = 1$)	15,119	28,935	31,237
$100 \frac{aaw'}{N''}$	$\frac{1}{13248 \cdot 10^6}$	$\frac{1}{34939}$	$\frac{1}{3770}$
$100 \frac{a}{c}$	$\frac{1}{4394500}$	$\frac{1}{4394}$	$\frac{1}{4394}$

Die beiden letzten Reihen dieser Tafel enthalten die Werthe der beiden Quotienten für die drei zum Beispiel genommenen Drähte, wenn $\mu = 100$, d. i. bei 15,965 Umdrehungen des Magnets in 1 Secunde. Man sieht, dass in allen diesen Fällen die Werthe dieser beiden Quotienten sehr kleine Brüche sind, indessen erkennt man daraus auch, da diese Werthe bei 159,65 Umdrehungen in 1 Secunde 10 Mal grösser, bei 1596,5 Umdrehungen in 1 Secunde 100 Mal grösser sein würden, dass doch wirklich Fälle vorkommen können, wo jene Quotienten Brüche von erheblicher Grösse werden, und wo also das Gesetz der Gleichheit der *Phasen* und *Amplituden* in allen Theilen des kreisförmigen Leiters nicht mehr gelten würde.

22.

Vertheilung der freien Elektrizität während der elektrischen Schwingung in einem kreisförmigen Leiter.

Das Gesetz der Vertheilung der freien Elektrizität während der elektrischen Schwingung in einem kreisförmigen Leiter ist in dem Art. 20 gefundenen Ausdruck für die Dichtigkeit E enthalten, nämlich

$$E = \frac{2}{\mu a w'} \cdot k' \sin(\mu t + \gamma')$$

worin der Coefficient k' durch die Gleichung

$$k'k' = \left(\sum n \sin \varphi^2 \left(f_n \cos \frac{ns}{a} - g_n \sin \frac{ns}{a} \right) \right)^2 + \left(\sum n \sin \varphi \cos \varphi \left(f_n \cos \frac{ns}{a} - g_n \sin \frac{ns}{a} \right) \right)^2$$

bestimmt war.

Man sieht hieraus, dass auch die Stärke der Ladung mit freier Elektrizität in jedem Punkte des kreisförmigen Leiters proportional dem Sinus

eines mit t proportional wachsenden Bogens wechselt, dass aber das Ladungsmaximum $= \frac{2k'}{\mu a w'}$, welches für den Sinus $= 1$ statt findet, in verschiedenen Punkten des Leiters verschieden ist, und zwar dass näherungsweise in denjenigen Punkten die Aenderung von Element zu Element am grössten ist, wo die von dem rotirenden Magnet ausgeübte elektromotorische Kraft von ihrem Mittelwerthe am meisten abweicht; wo diese elektromotorische Kraft ihrem Mittelwerthe gleich ist, ist näherungsweise auch die Ladung gleich, und zwar $= 0$. Es würde also in dem ganzen kreisförmigen Leiter nirgends freie Elektrizität vorhanden sein, wenn der rotirende Magnet auf alle Punkte desselben gleich wirkte, wobei vorausgesetzt ist, dass der kreisförmige Leiter, unabhängig vom rotirenden Magnet, keine Ladung von freier Elektrizität besitze.

Da nämlich nach dem vorhergehenden Artikel $\sin \varrho$ und $\cos \varrho$ für $n = 0$ endliche Werthe behalten, so leuchtet ein, dass für obigen Werth von $k'k'$ geschrieben werden kann

$$k'k' = \left(\sum_1^\infty n \sin \varrho^2 \left(f_n \cos \frac{ns}{a} - g_n \sin \frac{ns}{a} \right) \right)^2 + \left(\sum_1^\infty n \sin \varrho \cos \varrho \left(f_n \cos \frac{ns}{a} - g_n \sin \frac{ns}{a} \right) \right)^2.$$

Ferner kann, unter den im vorigen Artikel angeführten Voraussetzungen,

$$\sin \varrho = \frac{\mu a a w'}{4 n^2 N''}, \quad \cos \varrho = 1$$

gesetzt, und, wenn $\sin \varrho$ einen sehr kleinen Werth hat, der erste Theil von $k'k'$, welcher unter dem Summenzeichen den Faktor $\sin \varrho^2$ enthält, gegen den zweiten vernachlässigt werden, wonach also

$$k' = \frac{\mu a a w'}{4} \sum_1^\infty \frac{1}{n N''} \left(f_n \cos \frac{ns}{a} - g_n \sin \frac{ns}{a} \right)$$

erhalten wird. Hieraus ergibt sich nun

$$\frac{dk'}{ds} = - \frac{\mu a w'}{4} \sum_1^\infty \frac{1}{N''} \left(f_n \sin \frac{ns}{a} + g_n \cos \frac{ns}{a} \right).$$

Ist endlich $\log \frac{8a}{\alpha}$ eine sehr grosse Zahl und convergirt ferner die Reihe $\sum \left(f_n \sin \frac{ns}{a} + g_n \cos \frac{ns}{a} \right)$ so rasch, dass alle Glieder der Reihe für $n > \nu$ vernachlässigt werden können, während $2 \left(1 + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{2\nu-1} \right) + \frac{\nu^2 \alpha}{8a}$ gegen $\log \frac{8a}{\alpha}$ verschwindet, so darf $N'' = 2 \log \frac{8a}{\alpha}$ und

$$\frac{dk'}{ds} = - \frac{\mu a w'}{8 \log \frac{8a}{\alpha}} \left(\sum_0^\nu \left(f_n \sin \frac{ns}{a} + g_n \cos \frac{ns}{a} \right) - g_0 \right)$$

gesetzt werden.

Nun ist aber der Faktor

$$\sum_0^v \left(f_n \sin \frac{ns}{a} + g_n \cos \frac{ns}{a} \right) - g_0$$

die Differenz der im Punkte s von dem rotirenden Magnet ausgeübten elektromotorischen Kraft von ihrem Mittelwerthe in der ganzen Länge des Leiters; also ist $\frac{dk'}{ds}$, oder die Aenderung von k' im Verhältniss zur Aenderung von s , jener Differenz proportional.

Von der Stärke dieser Ladungen hängt, wie man leicht sieht, das Ueberspringen elektrischer Funken und der Grad der nothwendigen *Isolirung* des Leiters ab, wenn solches Ueberspringen vermieden werden soll, ein Gegenstand, der einer ausführlicheren Erörterung bedarf, aber erst dann, wenn es sich um Leiter handelt, die nicht bloss einen einfachen Kreis, sondern ein System sehr nahe aneinander liegender Spiralwindungen bilden, ein Fall, der von der Betrachtung hier ausgeschlossen worden ist.

23.

Leitfaden für die Beobachtungen.

Es bleibt noch übrig, die Resultate der vorhergehenden Entwicklung als Leitfaden zu den *Beobachtungen* zu benutzen, durch welche jene Resultate an der Erfahrung geprüft werden sollen. Eines solchen Leitfadens bedarf es besonders, wenn keine Analogien mit andern Bewegungserscheinungen vorliegen, welche dazu benutzt werden können, und es geht aus dem Vorhergehenden hervor, dass solche Analogien in vielen Beziehungen hier fehlen.

Es kommt nämlich bei mangelnden Analogien mit andern schon bekannten und erforschten Bewegungserscheinungen vor Allem auf Bestimmung von *Beobachtungsobjecten* an, die besonders wichtig und *genauerer Bestimmung durch Beobachtungen* fähig sind. Ferner kommt es auf die nähere Kenntniss der *Verhältnisse* an, unter welchen über diese Beobachtungsobjecte die genauesten Bestimmungen zu erlangen sind. Es leuchtet nun ein, dass die genauere Erörterung dieser *Verhältnisse* am zweckmässigsten mit der Erörterung der *Hilfsmittel* zu ihrer wirklichen Darstellung und mit der *Ausführung der Beobachtungen* selbst verbunden wird, was zusammen den Gegenstand des folgenden Abschnitts dieser Abhandlung bilden wird. Am Schlusse dieses Abschnitts sollen

daher nur kurz diejenigen *Beobachtungsobjecte* bezeichnet werden, die nach der vorhergehenden Entwicklung als besonders *wichtig und einer genaueren Bestimmung durch Beobachtungen fähig* erscheinen.

Die *Fortpflanzungsgeschwindigkeit*, die bei andern Bewegungserscheinungen von so grosser Wichtigkeit ist, scheint nach dem, was schon Art. 18 darüber bemerkt worden, hier nicht dazu gerechnet werden zu können, es bieten sich dafür aber verschiedene andere Gegenstände der Beobachtung dar.

Es sind hauptsächlich *drei* Gegenstände, welche sich nach den entwickelten Gesetzen als besonders zur Prüfung der aufgestellten Gesetze geeignete Beobachtungsgegenstände herausstellen, nämlich *erstens* die Vergleichung der Schwingungsphasen und der Schwingungsamplituden der Elektrizität an verschiedenen Stellen eines langen geschlossenen Leiters, auf welchen ein rotirender Magnet inducirend wirkt; *zweitens* das Gesetz der Abhängigkeit der Schwingungsamplitude von der Rotationsgeschwindigkeit des Magnets; *drittens* endlich bietet sich noch ein wichtiger Gegenstand für Beobachtungen in der *Abhängigkeit der Schwingungsamplitude* der durch einen rotirenden Magnet in einem geschlossenen Leitungsdraht hervorgebrachten elektrischen Schwingungen von der diesem Leitungsdrahte gegebenen *Gestalt* dar.

Die *Gleichheit der Schwingungsphase und der Schwingungsamplitude*, welche nach den entwickelten Gesetzen auch in sehr langer geschlossener Kette und bei grosser Rotationsgeschwindigkeit in allen Theilen statt finden soll, ist ein Gegenstand, der zur Prüfung an der Erfahrung sich um so mehr eignet, je unerwarteter dieses Resultat erscheint. Denn ohne genauere Entwicklung der Verhältnisse würde wohl bei einer sehr langen Kette, wo alle Bewegungen von einer Stelle ausgehen und bei ihrer Verbreitung einer sehr starken Dämpfung oder Absorption unterworfen sind, erwartet werden, dass auch bei fortgesetzter Erregung von Schwingungen alle Bewegungen immer nur sehr geschwächt zu den entferntesten Theilen der Kette gelangten. Da ferner die Verbreitung von der Erregungsstelle nach beiden Seiten geschieht, dürfte man erwarten, dass bei dem Wechsel positiver und negativer Schwingungen durch das Zusammentreffen von entgegengesetzten Seiten an einigen Stellen *Verstärkung* an anderen *Aufhebung* statt finden werde, wie bei Interferenzerscheinungen. Endlich, wenn auch in Folge solcher Begegnung Schwingungen, die in allen Theilen der Kette vollkommen

synchron sind, *möglich* wären, so dürfte man doch erwarten, dass dieser *mögliche* Fall an besondere Bedingungen z. B. an bestimmte Rotationsgeschwindigkeiten geknüpft wäre, nicht aber, dass in allen Theilen der Kette solche synchronische Schwingungen stets, *bei jeder Rotationsgeschwindigkeit*, sich bildeten. Das angeführte Resultat ist daher nach allen Analogien, welche die Verbreitung von Bewegung in anderen bekannten Fällen bietet, höchst unerwartet, und eignet sich daher besonders zur Prüfung der Resultate der auf unsere bisherige Kenntniss von der Elektricität gebaueten Theorie an der Erfahrung.

Die *Abhängigkeit der Schwingungsamplitude von der Rotationsgeschwindigkeit* des Magnets eignet sich ferner von einer andern Seite dazu, nämlich von Seiten der *quantitativen Prüfung* des entwickelten Gesetzes, durch Beobachtungen und Messungen, die nach wachsender Rotationsgeschwindigkeit in Reihen geordnet werden.

Endlich, wenn es auch noch gelänge, über die *Abhängigkeit der Schwingungsamplitude von der Gestalt der Kette* feinere Bestimmungen durch genaue Beobachtungen und Messungen zu gewinnen, so würde dadurch nicht bloss eine neue Prüfung der entwickelten Gesetze, sondern auch eine wesentliche Ergänzung unserer bisherigen Kenntniss von der Elektricität selbst, aus der diese Gesetze abgeleitet worden, erlangt werden. Nach unserer bisherigen Kenntniss muss zwar der Elektricität als einem Körper eine *Masse* zugeschrieben werden, und diese Masse übt auf eine andere ähnliche Masse eine *Kraft* aus; es fehlt aber noch an der Kenntniss des *Verhältnisses* jener Masse zu dieser Kraft. Die Kenntniss dieses *Verhältnisses* war nun auch nicht nöthig, so lange es sich um *Gleichgewichtserscheinungen* oder um *beharrliche Bewegungen* handelte, wo die Kenntniss der *Kräfte* genügte; die verschiedenen Elektricitätsmengen konnten dabei, statt nach ihren Massen, nach der Grösse der *Kräfte* unterschieden werden, die sie auf eine und dieselbe Elektricitätsmenge in der Einheit der Entfernung ausübten, und diese letztere Elektricitätsmenge konnte durch die *Kraft* bestimmt werden, die sie auf eine *gleiche* Elektricitätsmenge in der Einheit der Entfernung ausübte. Eine so bestimmte Elektricitätsmenge war nun wirklich die sogenannte *elektrostatische Maasseinheit*. Handelt es sich aber nicht um blosses *Gleichgewicht* oder um blosser *Erhaltung einer schon vorhandenen Bewegung*, sondern soll einer Elektricitätsmenge *neue Bewegung* ertheilt werden, welche sie vorher nicht besass, so reicht die blosser Kenntniss der *Kräfte*

nicht aus, sondern es bedarf auch der Kenntniss der *Masse* der in Bewegung zu setzenden Elektricität, oder des *Verhältnisses* dieser Masse zu der von ihr auf die elektrostatische Maasseinheit in der Einheit der Entfernung ausgeübten Kraft, d. i. der Kenntniss der *Zahl der elektrostatischen Maasseinheiten, welche auf die Masseneinheit (Milligramm) Elektricität gehen*. Diese Zahl ist oben mit r bezeichnet worden und die *Masse* jeder in *elektrostatischen Maasseinheiten* bestimmten Elektricitätsmenge $\mathfrak{E}$ wird damit $= \frac{1}{r} \mathfrak{E}$ gefunden. Es leuchtet ein, dass wenn nun auf diese *Masse* irgend eine *Kraft* f wirkt, der *Quotient* dieser Kraft durch die Masse $\frac{1}{r} \mathfrak{E}$, auf welche sie wirkt, die *Geschwindigkeit* der von der Kraft der Masse in der Zeiteinheit ertheilten Bewegung $= \frac{fr}{\mathfrak{E}}$ giebt.

Unsere Kenntniss vorhandener Elektricitätsmengen nach *elektrostatischen Maasseinheiten* ist nun aber in der That durch die Beobachtungen auf die in den Körpern vertheilten *freien* Elektricitätsmengen beschränkt und erstreckt sich nicht auf die im *neutralen* Fluidum enthaltenen Elektricitätsmengen. Ebenso ist unsere Kenntniss der Kräfte f auf solche beschränkt, welche auf *freie* Elektricitätsmengen wirken, während von denjenigen Kräften, welche auf das *neutrale* Fluidum wirken, durch die Beobachtungen nur die Kenntniss des mit dem Namen *elektromotorischer Kraft* bezeichneten Coefficienten f' erlangt wird, welcher mit der unbekannten *Zahl der im neutralen Fluidum enthaltenen elektrostatischen Maasseinheiten* $\mathfrak{E}$ multiplicirt werden muss, um f zu erhalten, also $f = f' \cdot \mathfrak{E}$. Dagegen brauchen wir auch in der ganzen Elektrodynamik nicht die *Geschwindigkeit* selbst, sondern nur die *Stromdichtigkeit* und deren Aenderungen zu erforschen, d. i. das Product der in der strömenden Elektricität enthaltenen *Zahl elektrostatischer Maasseinheiten* $\mathfrak{E}$ in jene *Geschwindigkeit* $\frac{rf}{\mathfrak{E}}$, d. i. $rf = f' \cdot r\mathfrak{E}$, wo die *elektromotorische Kraft* f' aber schon bekannt, also bloss das Product $r\mathfrak{E}$ zu bestimmen ist.

Ist hienach, in Uebereinstimmung mit der vorhergegangenen Entwicklung zur Bestimmung der *Stromdichtigkeiten*, und deren Aenderungen, nicht die Kenntniss der Zahl der elektrostatischen Maasseinheiten r , welche auf die Masseneinheit (Milligramme) gehen, selbst nöthig, sondern bloss die Kenntniss des Products $r\mathfrak{E}$, so leuchtet ein, dass umgekehrt aus *Beobachtungen der Stromdichtigkeiten*, und deren Aenderungen, auch nur die Kenntniss dieses Products $r\mathfrak{E}$ erworben werden kann; es leuchtet aber zugleich auch die Wichtigkeit von der Kenntniss dieses

Products $r\mathcal{E}$ ein, deren Erwerbung, nach dem durch die entwickelten Gesetze gegebenen Leitfaden, durch feine und genaue Beobachtungen über die *Abhängigkeit der Schwingungsamplitude von der Gestalt der Kette* zu versuchen, sich als das Zweckmässigste herausstellt.

Hiezu ist aber die genaueste Kenntniss der *Verhältnisse*, unter welchen über diese Abhängigkeit sichere Bestimmungen zu erlangen sind, nothwendig, deren Erörterung, wie schon bemerkt, im folgenden Abschnitte dieser Abhandlung mit der Erörterung der Mittel zur wirklichen Darstellung verbunden werden soll.

II.

SCHWINGUNGSBEOBACHTUNGEN.

24.

Methode der Beobachtung.

Nach dem im vorigen Abschnitte für die Beobachtungen gegebenen Leitfaden sollen hauptsächlich die *Amplituden-* und *Phasendifferenzen elektrischer Schwingungen* in geschlossenen Leitern beobachtet und gemessen werden. Zu diesen Beobachtungen und Messungen lassen sich nun aber keine *Galvanometer*, wie zur Beobachtung und Messung der *Intensitäten beharrlicher Ströme* gebrauchen. Denn ist im Multiplicator eines Galvanometers eine *elektrische Schwingung*, statt eines beharrlichen Stromes, vorhanden, so kann die Galvanometernadel nicht in Ruhe und Gleichgewicht bleiben, sondern muss gleichfalls Schwingungen machen, die desto kleiner werden, je kleiner der Bruchtheil ist, welchen die elektrische Schwingungsdauer von der Schwingungsdauer der Magnetometernadel bildet; würden nun aber diese Schwingungen verschwindend klein, so würde sich die Galvanometernadel ganz ebenso verhalten, wie wenn gar keine elektrische Schwingung im Multiplicator vorhanden wäre, sie würde ohne irgend eine Ablenkung in derselben Gleichgewichtslage verharren, so dass aus der Beobachtung des Galvanometers über das Vorhandensein einer elektrischen Schwingung im Multiplicator gar nichts bestimmt werden könnte. Die Beobachtung *elektrischer Schwingungen*, und namentlich die Messung ihrer *Amplituden-* und *Phasendifferenzen*, fordert daher, dass der geschlossene Leiter, in welchem die

Schwingungen statt finden, nicht bloss einen *Multiplicator*, wie zu einem *Galvanometer*, sondern auch ein als Drehwage aufgehängenes *Solenoid* bildet, welches zusammen mit dem *Multiplicator* ein *Elektrodynamometer* darstellt, dessen Construction schon in der ersten Abhandlung über Elektrodynamische Maassbestimmungen (Abh. bei Begründung der K. S. Ges. d. Wiss. Leipzig 1846) beschrieben, und dessen Gebrauch zur Beobachtung *elektrischer Schwingungen* daselbst im Allgemeinen erörtert und an einem Beispiele erläutert worden ist.

Es soll nun hier im Besondern die Methode, aus Dynamometerbeobachtungen *Amplituden-* und *Phasendifferenzen elektrischer Schwingungen* in geschlossenen Leitern zu bestimmen, näher betrachtet werden, wobei zur Vereinfachung der Betrachtung vorausgesetzt werden möge, dass der vom Leiter, in welchem die Elektrizität schwingt, gebildete *Multiplicator*, gleich dem *Multiplicator* einer Tangentenboussole, einen verticalen Ring von grösserem Halbmesser bilde, in dessen Mittelpunkte das in einem möglichst kleinen Raume concentrirte, von demselben Leiter gebildete, *Solenoid*, welches an die Stelle der drehbaren *Nadel* im *Galvanometer* tritt, aufgehängt sei.

Zwischen dieser *Nadel* und jenem vom Leiter, in welchem die elektrische Schwingung statt findet, gebildeten *Solenoid* findet nun aber der wesentliche Unterschied statt, dass die *Nadel* ein *constantes magnetisches Moment* besitzt, auf welches der beharrliche Strom im *Multiplicator* wirkt, während das *Solenoid* ein *galvanisches Moment* besitzt, was zwar nach dem Ampère'schen Gesetze, bei gleicher Grösse, dem magnetischen Nadelmomente ganz *äquivalent* sein würde, das aber bei einer *elektrischen Schwingung* im *Solenoid* nicht constant, sondern mit der Phase der elektrischen Schwingung *variabel* ist. Auf dieses *variabele galvanische Moment* des *Solenoids* wirkt nun ferner vom *Multiplicator* aus kein beharrlicher Strom, sondern die im *Multiplicator* vorhandene *elektrische Schwingung*, deren Einwirkung auf das *Solenoid* ebenfalls mit der Schwingungsphase *variabel* ist.

Bezeichnet man mit a und n den mittleren Halbmesser und die Zahl der Umwindungen des *Multiplicators*, und ebenso mit a' und n' die des *Solenoids*, ferner mit i und i' die Strömungsintensitäten im *Multiplicator* und *Solenoid*, nach dem in der Galvanometrie gebrauchten *absoluten magnetischen Maasse* ausgedrückt, wonach $\frac{c}{\sqrt{8}} i dt$ und $\frac{c}{\sqrt{8}} i' dt$ die Menge positiver Elektrizität ist, welche während des Zeitelements dt durch den

Querschnitt des Leiters geht; so sind $n\pi aai$ und $n'\pi a'a'i'$ die *galvanischen Momente* des Multiplicators und Solenoids. Das doppelte Product dieser beiden galvanischen Momente dividirt durch den Cubus des Abstands des im Mittelpunkte concentrirten Solenoids vom Multiplicatorringe a giebt die vom Multiplicator auf das Solenoid ausgeübte *Directionskraft*, welche mit dem Sinus des Winkels, den die Solenoidaxe mit der Multiplicatoraxe bildet, multiplicirt, oder, was dasselbe ist, mit dem Cosinus des Ablenkungswinkels φ multiplicirt, den die Solenoidaxe mit der Ringebene des Multiplicators bildet, das vom Multiplicator auf das Solenoid ausgeübte *Drehungsmoment* darstellt, nämlich

$$= 2 \frac{n\pi aai \cdot n'\pi a'a'i'}{a^3} \cdot \cos \varphi.$$

Bei der vollkommenen Analogie, die hierin zwischen der Theorie des *Elektrodynamometers* mit der des *Galvanometers* statt findet, bedarf es keiner weiteren Erörterung hierüber, sondern wir können sogleich, bei Betrachtung des Gebrauchs des Instruments, auf den Fall übergehen, wenn in dem Leitungsdrahte, zu dem auch der Multiplicator und das Solenoid gehören, *elektrische Schwingungen* vorhanden sind, wo also die *Strömungsintensitäten* i und i' mit dem Sinus eines mit der Zeit t proportional wachsenden Winkels wechseln.

Bezeichnen in diesem Falle i und i' die grössten Strömungsintensitäten, welche den grössten Sinuswerthen entsprechen, so können die Strömungsintensitäten für irgend einen Augenblick am Ende der Zeit t durch $i \sin (\mu t + \gamma)$ und $i' \sin (\mu t + \gamma')$ dargestellt werden. Die Entfernung eines schwingenden Theilchens im Multiplicator oder Solenoid von seiner Gleichgewichtslage während dieser Schwingung wird hienach für denselben Augenblick, wenn $\mathcal{E}$ die Menge positiver Elektrizität, welche in der Längeneinheit des Leiters enthalten ist, bezeichnet, durch $\frac{i}{\mu \mathcal{E}} \cos (\mu t + \gamma)$ und $\frac{i'}{\mu \mathcal{E}} \cos (\mu t + \gamma')$ dargestellt, worin $\frac{i}{\mu \mathcal{E}}$ und $\frac{i'}{\mu \mathcal{E}}$ die *Schwingungsamplitude* ist, um deren Bestimmung es sich handelt. — Doch wie man bei Strömen auf Kenntniss der Stromgeschwindigkeit selbst verzichtet und sich mit dem Product derselben in den unbekannten Faktor $\mathcal{E}$ begnügt, ebenso begnügt man sich hier mit der Bestimmung des Products dieser Schwingungsamplitude in denselben Faktor $\mathcal{E}$, weil die Beobachtungen uns nur gestatten, dieses Product in *absoluten Maassen* auszudrücken.

Mit diesen neuen Bezeichnungen der Strömungsintensitäten, für diesen Fall, erhält man nun das vom Multiplicator auf das Solenoid ausgeübte Drehungsmoment

$$= 2 \frac{n\pi a a i \cdot n' \pi a' a' i'}{a^3} \sin(\mu t + \gamma) \sin(\mu t + \gamma') \cdot \cos \varphi$$

worin i und i' von der Zeit t unabhängige constante Werthe haben.

Es leuchtet ein, dass das bewegliche Solenoid, unter der Einwirkung dieses Drehungsmoments, dessen Grösse sich mit der Zeit t fortwährend ändert, gar nicht zur Ruhe gelangen kann; es fragt sich daher, welche *Beobachtungen* lassen sich bei dieser fortwährenden Bewegung des Solenoids machen, und was lässt sich aus diesen Beobachtungen bestimmen. Zur Beantwortung dieser Frage müssen die *Bewegungsgesetze des unter Einwirkung eines solchen veränderlichen Drehungsmoments stehenden Solenoids entwickelt werden.*

Zur Vereinfachung dieser Entwicklung kann man sich zunächst an den Fall halten, wo die *Strömungsintensitäten im Multiplicator und im Solenoid immer gleich* sind, wo also

$$i = i' \text{ und } \gamma = \gamma' = 0$$

gesetzt werden kann. Für diesen Fall ergibt sich das variable Drehungsmoment, welches auf das Solenoid wirkt,

$$= 2 \frac{\pi n n' a' a'}{a} \cdot i^2 (\sin \mu t)^2 \cos \varphi,$$

wofür auch geschrieben werden kann

$$= \frac{\pi n n' a' a'}{a} \cdot i^2 (1 - \cos 2\mu t) \cos \varphi.$$

Aus der Construction des *Elektrodynamometers* ist aber bekannt, dass das Solenoid *bifilar* aufgehangen ist, woraus sich bei der gegebenen Länge nebst Abstände der beiden Aufhängungsdrähte und bei dem von ihnen getragenen Solenoidgewichte eine *statische Directionskraft* für das Solenoid ergibt, die leicht bestimmt werden kann, und mit S bezeichnet werden soll. Ist nun diese bifilare Suspension des Solenoids *in normaler Weise* so regulirt, dass das aus der *statischen Directionskraft* resultirende Drehungsmoment $= 0$ ist, wenn die Solenoidaxe der Ringebene des Multiplicators parallel, oder wenn der *Ablenkungswinkel* $\varphi = 0$ ist, so ergibt sich für jeden beliebigen Werth von φ das auf das Solenoid wirkende *statische Drehungsmoment*

$$= - S \sin \varphi.$$

Fügt man dieses *statische* Drehungsmoment obigem *elektrodynamischen* hinzu, so giebt die Summe beider auf das Solenoid wirkenden Drehungsmomente, dividirt durch das Trägheitsmoment des Solenoids K , die Drehungsbeschleunigung des Solenoids $\frac{d^2\varphi}{dt^2}$ im Augenblicke am Ende der Zeit t , woraus die *Bewegungsgleichung des Solenoids* folgt, nämlich

$$\frac{\pi\pi n n' a' a'}{a} \cdot i^2 (1 - \cos 2\mu t) \cos \varphi - S \sin \varphi = K \frac{d^2\varphi}{dt^2}.$$

Setzt man hierin

$$\varphi = v + \alpha,$$

indem man für v den durch folgende Gleichung bestimmten *constanten* Werth annimmt:

$$\tan v = \frac{\pi\pi n n' a' a'}{aS} \cdot i^2,$$

folglich $\frac{d^2\varphi}{dt^2} = \frac{d^2\alpha}{dt^2}$; so erhält man

$$\frac{d^2\alpha}{dt^2} + \frac{S}{K} (1 + (1 - \cos 2\mu t) \tan^2 v) \cos v \sin \alpha + \cos 2\mu t \cdot \sin v \cos \alpha = 0.$$

Unter der Voraussetzung, dass v und α kleine Werthe haben (welche in der Regel zulässig ist, weil das mit Spiegel versehene Solenoid ebenso wie eine Magnetometernadel beobachtet werden soll, wobei die Ablenkung des Solenoids stets innerhalb enger durch die Skalenlänge gegebener Grenzen bleiben muss), kann geschrieben werden

$$\frac{d^2\alpha}{dt^2} + \frac{S}{K} (\alpha \sec v + \cos 2\mu t \cdot \sin v) = 0,$$

woraus durch Integration erhalten wird:

$$\alpha = \frac{\sin v}{4\mu\mu \frac{K}{S} - \sec v} \cdot \cos 2\mu t + A \sin (t - B) \sqrt{\frac{S \sec v}{K}},$$

wo A und B die beiden Integrationsconstanten sind. Bezeichnet man nun mit τ und θ die Schwingungsdauer des Solenoids, welche der statischen Directions-kraft S und dem Trägheitsmomente K entspricht, und die Schwingungsdauer der Elektrizität im Leitungsdrahte, so ist

$$\frac{K}{S} = \frac{\tau\tau}{\pi\pi} \quad \text{und} \quad \mu = \frac{\pi}{\theta};$$

folglich ist

$$\alpha = \frac{\sin v}{4 \frac{\tau\tau}{\theta\theta} - \sec v} \cdot \cos \frac{2\pi}{\theta} t + A \sin \frac{\pi}{\tau} (t - B) \sqrt{\sec v},$$

oder, für den angenommenen kleinen Werth von v , und $A = 0$ gesetzt (das heisst abgesehen von derjenigen Schwingung, welche das Solenoid

machen würde, wenn es bloss unter der Einwirkung der statischen Directionskraft S und der elektrodynamischen $\frac{nn'\pi^2 a'^2 i^2}{a}$ stände, da diese Schwingung durch bekannte Beruhigungsmittel bei den Beobachtungen leicht zu dämpfen ist),

$$\alpha = \frac{\theta\theta}{4\pi\tau - \theta\theta} \cdot v \cos \frac{2\pi}{\theta} t.$$

Als Beispiel diene der Fall, der in den folgenden Beobachtungen vorkommen wird, wo in Secunden ausgedrückt

$$\tau = 15, \quad \theta = \frac{1}{520}$$

war, und wo sich also

$$\alpha = \frac{1}{243 \cdot 10^6} \cdot v \cos \frac{2\pi}{\theta} t$$

ergiebt, das heisst, wo α gegen v ganz verschwindet. Dasselbe findet bei allen Beobachtungen, welche hier betrachtet werden sollen, statt.

Wenn α verschwindet kann nun die *constante Ablenkung des Solenoids* v mit grösster Genauigkeit unmittelbar beobachtet werden, und man findet daraus

$$i = \frac{1}{\pi a} \sqrt{\frac{aS \tan v}{nn'}},$$

wodurch, wenn aus Zählung der Umdrehungen des rotirenden Magnets die Schwingungsdauer θ bekannt ist, die elektrische Schwingung im geschlossenen Leiter vollständig bestimmt wird, nämlich

$$i \sin \frac{\pi}{\theta} t = \frac{\sin \frac{\pi}{\theta} t}{\pi a'} \cdot \sqrt{\frac{aS \tan v}{nn'}}.$$

Wäre im geschlossenen Leiter, statt der elektrischen Schwingung, ein *constanter Strom* von der Intensität $i \sqrt{\frac{1}{2}}$ vorhanden, so würde das vom Multiplicator auf das Solenoid ausgeübte Drehungsmoment

$$= \frac{\pi nn' a' a'}{a} i^2 \cos \varphi$$

sein, und dieses Drehungsmoment mit dem statischen Drehungsmoment — $S \sin \varphi$ zusammen müsste beim Gleichgewichte $= 0$ sein, woraus die *Ablenkung des Solenoids* φ beim Gleichgewichte

$$\varphi = v$$

folgen würde. Hienach lässt sich das Resultat obiger Betrachtung so aussprechen: Wenn die Schwingungsdauer der Elektrizität im geschlossenen Leiter ein sehr kleiner Bruchtheil von der statischen Schwingungsdauer des Solenoids ist, verhält sich das Solenoid gerade so, wie wenn im Leiter ein

constanter Strom vorhanden wäre, dessen Intensität zum Intensitäts-Maximum i der bei der elektrischen Schwingung statt findenden Strömungen sich verhält wie $1 : \sqrt{2}$.

Es findet alsdann eine Ablenkung des Solenoids statt, die sich ebenso beobachten lässt, wie wenn ein *constanter Strom* im geschlossenen Leiter vorhanden wäre, und wird aus dieser beobachteten Ablenkung (nach demselben Gesetz wie bei Galvanometern) die Intensität des *constanten Stroms* berechnet, von welcher sie hervorgebracht werden würde, so braucht diese Intensität nur mit $\sqrt{2}$ multiplicirt zu werden, um das *Intensitäts-Maximum i* der bei der elektrischen Schwingung statt findenden Strömungen, oder mit $\frac{c}{2\mu\mathfrak{G}}$ multiplicirt zu werden, um die *Amplitude* der elektrischen Schwingung im geschlossenen Leiter zu erhalten, wobei jedoch, wie schon bemerkt, $\mathfrak{G}$ als unbekannter Coefficient unbestimmt gelassen werden muss und nur $\frac{ci}{2\mu}$ nach *absoluten Maassen* ausgedrückt werden kann. Es ist hiedurch die Aufgabe gelöst, die durch *einen mit bekannter Geschwindigkeit rotirenden Magnet in einem geschlossenen Leiter hervorgebrachte elektrische Schwingung mit dem Elektrodynamometer zu beobachten und zu bestimmen.*

Die Lösung dieser Aufgabe ist jedoch hiebei auf den Fall beschränkt geblieben, wo Multiplicator und Solenoid benachbarten Theilen des geschlossenen Leiters angehören, in welchen kein merklicher Unterschied der Schwingungsamplitude und der Schwingungsphase der Elektrizität statt findet. Gehörten nun aber Multiplicator und Solenoid zwei Theilen des geschlossenen Leiters an, in welchen die Schwingungsdauer der Elektrizität zwar dieselbe wäre, aber die Strömungsmaxima i, i' sowohl wie die Schwingungsphasen λ, λ' unterschieden werden müssten; so lässt sich der Anfangspunkt der Zeit t doch immer so wählen, dass das arithmetische Mittel beider Schwingungsphasen $\frac{\lambda + \lambda'}{2} = 0$ ist. Es lassen sich dann die mit der elektrischen Schwingung verbundenen Strömungsintensitäten in diesen beiden Theilen des geschlossenen Leiters durch

$$i \sin \frac{\pi}{\theta} (t + \lambda) \quad \text{und} \quad i' \sin \frac{\pi}{\theta} (t - \lambda)$$
 darstellen.

Man beobachtet alsdann *erstens* die Ablenkung des Solenoids v , wenn Multiplicator und Solenoid beide dem ersten Theile des geschlos-

senen Leiters angehören. Aus dieser Beobachtung lässt sich nach den gefundenen Regeln das Intensitäts-Maximum i der Strömungen bei der elektrischen Schwingung in diesem Theile bestimmen, nämlich

$$i = \frac{1}{\pi a'} \sqrt{\frac{aS \tan v}{nn'}}.$$

Zweitens beobachtet man die Ablenkung des Solenoids v' , wenn Multiplicator und Solenoid beide dem andern Theile des geschlossenen Leiters angehören, und findet das Intensitäts-Maximum i' der Strömungen bei der in diesem Theile vorhandenen elektrischen Schwingung

$$i' = \frac{1}{\pi a'} \sqrt{\frac{aS \tan v'}{nn'}}.$$

Drittens endlich beobachtet man die Ablenkung des Solenoids v'' , wenn der Multiplicator dem ersteren, das Solenoid dem letzteren Theile des geschlossenen Leiters angehört. Aus dieser dritten Beobachtung lässt sich dann auch noch der *Unterschied der Schwingungsphasen* 2λ in den beiden Theilen des geschlossenen Leiters bestimmen. Es ist nämlich alsdann die *Bewegungsgleichung des Solenoids* nach den vorausgegangenen Angaben folgende:

$$2 \frac{\pi \pi n n' a' a'}{a} \cdot i i' \sin(\mu t + \lambda) \sin(\mu t - \lambda) \cdot \cos \varphi - S \sin \varphi = K \frac{d^2 \varphi}{dt^2},$$

wofür, da $\sin(\mu t + \lambda) \sin(\mu t - \lambda) = \sin \mu t^2 - \sin \lambda^2 = \frac{1}{2}(1 - \cos 2\mu t - 2 \sin \lambda^2)$ ist, geschrieben werden kann:

$$\frac{\pi \pi n n' a' a'}{a} \cdot i i' (1 - \cos 2\mu t - 2 \sin \lambda^2) \cos \varphi - S \sin \varphi = K \frac{d^2 \varphi}{dt^2}.$$

Man setze hierin

$$\varphi = u + \alpha,$$

worin

$$\tan u = \frac{\pi \pi n n' a' a'}{aS} \cdot i i'$$

genommen wird. Da hienach $\frac{d^2 \varphi}{dt^2} = \frac{d^2 \alpha}{dt^2}$ ist, so erhält man

$$\frac{d^2 \alpha}{dt^2} + \frac{S}{K} \left((1 + (1 - \cos 2\mu t - 2 \sin \lambda^2) \tan^2 u) \cos u \sin \alpha + (\cos 2\mu t + 2 \sin \lambda^2) \sin u \cos \alpha \right) = 0.$$

Unter der Voraussetzung, dass u und α kleine Werthe haben, wird

$$\frac{d^2 \alpha}{dt^2} + \frac{S}{K} \left((1 - 2 \sin \lambda^2 \sin^2 u) \frac{\alpha}{\cos u} + (\cos 2\mu t + 2 \sin \lambda^2) \sin u \right) = 0$$

oder, wenn $\delta = (1 - 2 \sin \lambda^2 \sin^2 u) \alpha$, $S' = (1 - 2 \sin \lambda^2 \sin^2 u) S$,

$$\frac{d^2 \delta}{dt^2} + \frac{S'}{K} (\sec u \cdot \delta + (\cos 2\mu t + 2 \sin \lambda^2) \sin u) = 0.$$

Hieraus wird durch Integration

$$\theta = \frac{\sin u}{4\mu\mu \frac{K}{S'} - \sec u} \cdot \cos 2\mu t - \sin 2u \sin \lambda^2 + A \sin (t-B) \sqrt{\frac{S' \sec u}{K}}$$

$$\alpha = \frac{S \sin u}{4\mu\mu K - S' \sec u} \cdot \cos 2\mu t - \frac{\sin 2u \cdot \sin \lambda^2}{1 - 2 \sin u^2 \sin \lambda^2} + A' \sin (t-B) \sqrt{\frac{S' \sec u}{K}}$$

erhalten. Verschwindet nun bei schnellen Schwingungen der Elektrizität und nach Beruhigung des Solenoids, ebenso wie in dem vorhergehenden Falle, der erste und letzte Theil von α , so erhält man den mit v'' bezeichneten constanten Werth der Ablenkung φ , nämlich

$$v'' = u - \frac{\sin 2u \cdot \sin \lambda^2}{1 - 2 \sin u^2 \sin \lambda^2}$$

woraus

$$\sin \lambda = \frac{u - v''}{2 \sin u (\cos u + (u - v'') \sin u)}$$

sich ergibt. Hienach wird also, da u aus den durch die vorhergehenden Beobachtungen bestimmten Werthen von i und i' mittelst der Gleichung $\tan u = \frac{\pi n n' a' a'}{a} \cdot ii'$ schon bekannt ist, die Aufgabe gelöst, aus der beobachteten Ablenkung v'' den mit 2λ bezeichneten Phasenunterschied der elektrischen Schwingungen an zwei verschiedenen Stellen der geschlossenen Kette zu bestimmen.

25.

Die Commutatoren.

Die Ausführung der angeführten Beobachtungen nach der im vorhergehenden Artikel beschriebenen Methode würde, um den Zweck einer genauen Vergleichung der *Schwingungsamplituden* und *Schwingungsphasen* an zwei Stellen eines geschlossenen Leiters zu erfüllen, bei geringen Verschiedenheiten derselben eine sehr grosse Feinheit und Genauigkeit verlangen, wie kaum zu erreichen sein würde, wenn sie *einzelnen und unabhängig von einander* ausgeführt werden müssten. Die Erreichung dieses Zweckes kann aber dadurch ausserordentlich erleichtert werden, dass diese Beobachtungen *paarweise* mit einander verbunden, an demselben geschlossenen Leiter, bei derselben Rotation des Magnets, *gleichzeitig* gemacht werden. Es sind dazu *zwei möglichst gleichförmig construirte Elektrodynamometer* erforderlich, deren Multiplicatoren und Solenoide Theile derselben geschlossenen Kette bilden. Die wesentlichste Bedin-

gung, welche bei zwei solchen derselben Kette angehörigen *Elektrodynamometern* erfüllt werden muss, wenn ein System genau correspondirender Beobachtungen mit ihnen ausgeführt werden soll, besteht darin, dass die *Schwingungsdauer* der bifilar aufgehängenen Solenoide der beiden Elektrodynamometer genau übereinstimme, was sich am leichtesten erreichen lässt, wenn in der Construction der Elektrodynamometer das Mittel gegeben ist, den Abstand der Aufhängungsdrähte bei dem einen oder bei beiden Solenoiden beliebig zu reguliren, wodurch die Schwingungsdauer des einen Solenoids mit der des andern in genaue Uebereinstimmung gebracht werden kann. Befinden sich dann vor Beginn einer Beobachtungsreihe beide Solenoide *in vollkommener Ruhe*, so lässt sich eine längere Beobachtungsreihe in solcher Weise ausführen, dass alle beobachteten *Elongationen* der beiden durch elektrische Schwingungen in der Kette in Bewegung gesetzten Solenoide paarweise genau für gleiche Zeiten gelten.

Weit weniger als in der Schwingungsdauer kommt die vollkommene Uebereinstimmung beider Elektrodynamometer in andern Beziehungen in Betracht. Denn man sieht leicht ein, dass, wenn beide Elektrodynamometer in der geschlossenen Kette dicht hinter einander gestellt werden, so dass beide einem Theile der Kette angehören, in welchem keine merklichen Unterschiede der Schwingungsamplituden und Schwingungsphasen statt finden, durch gleichzeitige correspondirende Beobachtungen an beiden Instrumenten, die sich bei gleicher Schwingungsdauer der Solenoide längere Zeit fortsetzen lassen, eine sehr genaue Vergleichung beider Instrumente gewonnen werden kann, wonach alle mit dem einen Instrumente gemachten Beobachtungen genau so reducirt werden können, dass sie dieselben Resultate geben, die man bei vollkommener Gleichheit dieses Instruments mit dem andern erhalten haben würde.

Diess vorausgesetzt, können die beiden genau mit einander verglichenen Elektrodynamometer an zwei verschiedenen weit von einander entfernten Stellen eines und desselben geschlossenen Leiters eingeschaltet werden, und es kann dann bei einer elektrischen Schwingung im Leiter durch gleichzeitige Beobachtungen beider Instrumente eine viel feinere Vergleichung der *Schwingungsamplituden* an beiden Stellen der Kette gewonnen werden, als es möglich sein würde, wenn ein und dasselbe Elektrodynamometer an den beiden Stellen zu verschiedenen

Zeiten eingeschaltet und beobachtet werden sollte, wobei vorausgesetzt werden müsste, dass die Rotation des Magnets zu beiden Zeiten vollkommen gleich wäre, eine Voraussetzung der wirklich nie ganz genügt werden kann, und die durch jene gleichzeitig gemachten correspondirenden Beobachtungen ganz erspart wird.

Die beiden Elektrodynamometer können ferner auch dazu dienen, dass, nach genauer Vergleichung derselben unter einander, das *Solenoid* des einen Elektrodynamometers in einen andern entfernten Theil des geschlossenen Leiters versetzt wird, während der *Multiplicator* desselben Instruments an seiner früheren Stelle bleibt, und es können alsdann gleichzeitige correspondirende Beobachtungen mit diesem und mit dem andern, unverrückt an seiner Stelle gebliebenen, Elektrodynamometer gemacht werden, aus denen sich dann mit grösster Feinheit jeder noch so geringe *Phasenunterschied* der elektrischen Schwingung an den beiden von einander weit entfernten Stellen des geschlossenen Leiters erkennen lässt, ohne dass es nöthig ist, eine vollkommen gleiche Rotation des Magnets zu zwei verschiedenen Zeiten vorauszusetzen.

Endlich ist es nun für die Genauigkeit und Sicherheit der aus diesen Beobachtungen abzuleitenden Resultate von grosser Wichtigkeit, dass die verschiedenen Beobachtungsreihen, nämlich *erstens* die zur Vergleichung der beiden Instrumente und *zweitens* die zur Vergleichung der Schwingungsamplituden oder Schwingungsphasen an zwei verschiedenen Stellen des geschlossenen Leiters, während möglichst gleichförmig fortgesetzter Drehung des Magnets unmittelbar nach einander abwechselnd ausgeführt und wiederholt werden, wozu erforderlich ist, dass ohne Störung der Beobachtungen die Versetzung entweder eines ganzen Elektrodynamometers oder des einen Bestandtheils, z. B. des Solenoids, zwischen zwei Beobachtungen *momentan* ausgeführt werden könne, was sich mit Hülfe zweckmässig eingerichteter *Commutatoren* leicht erreichen lässt.

Diese *Commutatoren*, wie sie zu den folgenden Versuchen gebraucht wurden, bestehen in einer Anzahl von Doppelzellen, d. i. paarweise leitend verbundener Zellen, zu denen die Enden der verschiedenen mit einander zu verbindenden Theile des Leitungsdrahts geführt sind. Diese Doppelzellen können dann unter einander wieder paarweise verbunden werden, und zwar auf zwei verschiedene Weisen mit einander combinirt, indem nämlich bei jeder Doppelzelle die vordere Zelle von der hin-

teren unterschieden wird. Die eine Art paarweiser Verbindung der Doppelzellen unter einander kann nämlich durch ein festes System von Verbindungsdrähten geschehen, die gleichzeitig in alle Vorderzellen eingetaucht werden; die andere Art paarweiser Verbindung der Doppelzellen unter einander kann durch ein anderes festes System von Verbindungsdrähten geschehen, die gleichzeitig in alle Hinterzellen eingetaucht werden. Und diese beiden verschiedenen Systeme von Verbindungsdrähten können sich wie zwei Arme eines Hebels verhalten, so dass wenn das eine System eintaucht, das andere heraustaucht, und umgekehrt. Es leuchtet leicht ein, dass durch einen solchen Commutator mit 6 *Doppelzellen* ein Theil des Leitungsdrahts aus seiner bisherigen Verbindung mit zwei andern Theilen des Leitungsdrahts herausgenommen, die beiden letzteren Theile dabei unter sich verbunden, und endlich zwei bisher verbundene Theile des Leitungsdrahts getrennt und zwischen ihnen jener herausgenommene Theil eingesetzt werden kann. Dies Alles geschieht durch einen momentan auszuführenden *Wechsel*, nämlich durch Drehung eines Hebels, wodurch das eine System von Verbindungsdrähten in die Vorderzellen getaucht wird, während das andere System aus den Hinterzellen herausgezogen wird, oder umgekehrt. — Ausserdem werden Commutatoren mit 4 *Doppelzellen* gebraucht, zwar nicht während der Beobachtungen, aber vorher. Vor Beginn der Beobachtungen sollen nämlich die Solenoide der beiden Elektrodynamometer beruhigt werden, wozu *erstens* ein Strom nöthig ist, welcher durch den Multiplicator und durch das Solenoid des zu beruhigenden Dynamometers geht, *zweitens* ein Commutator mit 4 Doppelzellen, von denen zwei mit den Enden des Multiplicatordrahts, die beiden andern mit den Enden des Solenoiddrahts verbunden sind. Durch diesen Commutator kann der Multiplicator mit dem Solenoid nach Belieben bald *parallel* bald *kreuzweis* verbunden werden. Bei der einen Verbindungsweise übt der Strom im Multiplicator auf das von demselben Strome durchströmte Solenoid ein *positives*, bei der andern ein *negatives* Drehungsmoment aus, und das Solenoid wird beruhigt, wenn die erstere Verbindungsweise während der *Rückschwingung*, die letztere während der *Hinschwingung* hergestellt wird. Da diese Wirkung eines im Multiplicator und Solenoid gleichzeitig vorhandenen Stroms ganz unabhängig von der *Richtung* des Stroms ist, so kann dazu, statt eines beharrlichen Stroms, die vom rotirenden Magnet in der Kette *inducirte wechselnde Strömung* gebraucht werden, wodurch es möglich

wird, diese Beruhigung der Dynamometer, nachdem die Rotation des Magnets begonnen, *den Beobachtungen unmittelbar vorausgehen zu lassen.*

Sollen nun aber alle diese Operationen, nämlich die Beruhigung der beiden Dynamometer und sodann alle zur Vergleichung der Schwingungsamplituden und Schwingungsphasen an zwei verschiedenen Stellen der Kette erforderlichen Beobachtungen, während fortgesetzter Drehung des Magnets, nach einander ohne Unterbrechung ausgeführt werden, so sind dazu im Ganzen 5 Commutatoren erforderlich, mit denen die verschiedenen Theile der Kette auf eine näher zu erörternde Weise planmässig verbunden werden müssen.

Zur leichteren Uebersicht sollen *erstens* die 5 Commutatoren, *zweitens* die verschiedenen Theile der Kette, welche mit den Commutatoren zu verbinden sind, genau bezeichnet und unterschieden werden. Fig. 4 wird sodann zur Uebersicht der ganzen Anordnung und aller Verbindungen im Einzelnen dienen.

Der *erste* mit *A* bezeichnete Commutator ist erforderlich, entweder um das eine *Elektrodynamometer* (Multiplicator und Solenoid zusammen genommen) abwechselnd an zwei verschiedene Stellen des Leitungsdrahts zu versetzen, oder um das *Solenoid* dieses Elektrodynamometers abwechselnd an zwei verschiedene Stellen des Leitungsdrahts zu versetzen, während der zugehörige Multiplicator an seiner Stelle bleibt. Es ist dazu ein Commutator mit 6 Doppelzellen nöthig, von denen zwei für die beiden Enden des zu versetzenden Elektrodynamometers oder Solenoids, zwei für die beiden Enden des Leitungsdrahts an der einen Einschaltungsstelle, und endlich zwei für die beiden Enden des Leitungsdrahts an der andern Einschaltungsstelle nöthig sind.

Der *zweite* mit *B* bezeichnete Commutator ist erforderlich als *Hülfscommutator*, durch dessen Einstellung bestimmt wird, ob *Multiplicator sammt Solenoid* oder ob das *Solenoid* des einen Elektrodynamometers allein durch Wechsel des Commutators *A* abwechselnd an zwei verschiedene Stellen des Leitungsdrahts versetzt werde, wozu ebenfalls ein Commutator mit 6 Doppelzellen nöthig ist.

Der *dritte* und *vierte* Commutator, nämlich *C* und *C'*, werden beide zur Beruhigung der Solenoide vor Beginn der Beobachtungen gebraucht. Es sind dazu Commutatoren mit 4 Doppelzellen nöthig, von denen zwei für die beiden Enden des Solenoiddrahts und zwei für die des zugehörigen Multiplicators nebst dem übrigen Leitungsdraht, von welchem

jedoch der zum andern Elektrodynamometer gehörige Theil auszu-schliessen ist, damit während der Beruhigung des einen Solenoids die Ruhe des andern nicht gestört werde.

Der *fünfte* mit *D* bezeichnete Commutator ist endlich erforderlich, um die Verbindung der Dynamometer mit den Commutatoren *C* und *C'* bald für die Beruhigung des einen Solenoids bald für die des andern einzurichten. Es ist dazu ein Commutator mit 4 Doppelzellen nöthig, von denen zwei für die beiden Enden des Leitungsdrahts an der Einschaltungsstelle des Commutators, die beiden andern für zwei Verbindungsdrähte, durch welche der Strom zum Leitungsdraht mit Umgehung des einen oder andern Elektrodynamometers geführt werden kann.

Beim *geschlossenen Leitungsdrahte* sind folgende Theile zu unterscheiden, welche durch die Commutatoren auf verschiedene Weise verbunden werden können.

Der *erste* mit *a* bezeichnete Draht ist der *Multiplicatordraht des ersten Dynamometers*, dessen Enden zu zwei Doppelzellen des Commutators *C* führen, nebst *zwei kurzen Verbindungsdrähten* der beiden andern Doppelzellen dieses Commutators mit zwei Doppelzellen des Commutators *B*. Diese verschiedenen Bestandtheile des Drahts *a*, die während der Beobachtungen immer auf gleiche Weise verbunden bleiben, sollen durch Ziffern, a^I , a^{II} , a^{III} unterschieden werden.

Der *zweite* mit *b* bezeichnete Draht ist der *Solenoiddraht des ersten Dynamometers*, dessen Enden mit einer Doppelzelle des Commutators *B* und mit einer Doppelzelle des Commutators *A* verbunden sind.

Der *dritte* und *vierte* mit *c* und *d* bezeichnete Draht sind zwei *kurze Verbindungsdrähte* zweier Doppelzellen des Commutators *B* mit zwei Doppelzellen des Commutators *A*, deren Widerstand als verschwindend klein betrachtet werden darf.

Der *fünfte* mit *e* bezeichnete Draht ist *eins von den beiden sehr langen Drahtstücken*, welche bei den Beobachtungen gebraucht werden, um entweder die beiden Dynamometer von einander zu entfernen oder um das Solenoid des ersten Dynamometers von seinem Multiplicator zu entfernen, indem von beiden Verbindungen zwischen den beiden Drahtenden des einen Dynamometers mit denen des andern, oder zwischen den beiden Drahtenden des Multiplicators und den beiden Drahtenden des Solenoids, jede durch ein solches langes Drahtstück vermittelt

wird. Die beiden Enden des langen Drahtstücks e sind mit zwei Doppelzellen des Commutators A verbunden.

Der *sechste* mit f bezeichnete Draht ist die ganze übrige Leitungskette, und besteht aus dem *Inductorringe* des rotirenden Magnets, ferner aus dem *zweiten der beiden eben erwähnten langen Drahtstücke*, sodann aus dem *Drahte des zweiten Dynamometers*, des Solenoids sowohl als des Multiplicators, und endlich aus *einem zum ersten Drahte zurückführenden Verbindungsdraht*. Diese verschiedenen Bestandtheile des Drahts f , die während der Beobachtungen immer auf gleiche Weise verbunden bleiben, sollen durch Ziffern, f^I , f^{II} , f^{III} , f^{IV} , f^V , unterschieden werden. Zwischen dem Solenoiddraht f^{III} und dem Multiplicatordraht f^{IV} des zweiten Dynamometers ist der Commutator C' eingeschaltet, der aber während der Beobachtungen nicht gebraucht wird. Ebenso ist im Verbindungsdrahte f^V eine Einschaltungsstelle für den Commutator D , die aber geschlossen bleibt, weil auch dieser Commutator während der Beobachtungen nicht gebraucht wird.

Hienach ist nun zu besserer Veranschaulichung Fig. 1 gezeichnet worden, wo die einzelnen Doppelzellen der Commutatoren A , B , C , C' , D

Fig. 1.

durch das Zeichen $\bigcirc$ bezeichnet und die eine von den beiden Verbindungsweisen durch punktirte Bögen auf der obern Seite, die andere durch punktirte Bögen auf der unteren Seite angedeutet sind.

Zur Versetzung des ersten Dynamometers, welches aus dem Multiplikator a' und dem Solenoid b besteht, von der einen Einschaltungsstelle zur andern während der Beobachtungen, werden die Commutatoren C , C' , welche die obere Einstellung behalten, und D , welcher durch einen seine erste und letzte Zelle verbindenden Draht, nach der Beruhigung der Solenoide, ganz von der Kette ausgeschlossen wird, nicht gebraucht, sondern die Versetzung wird, nachdem durch den Commutator B die durch punktirte Bögen auf der oberen Seite angedeuteten Verbindungen hergestellt sind, bloss durch Wechsel der Einstellung des Commutators A bewerkstelligt. Denn bei der durch punktirte Bögen auf der oberen Seite angedeuteten Einstellung des Commutators A wird bei der angegebenen Einstellung des Commutators B eine geschlossene Kette gebildet, wo die bezeichneten Drähte in folgender Ordnung auf einander folgen:

$abefdca$;

bei der durch punktirte Bögen auf der unteren Seite angedeuteten Einstellung des Commutators A wird eine geschlossene Kette gebildet, wo die Ordnung der Drähte folgende ist:

$abfdeca$.

Löst man f in seine Theile f^I , f^{II} , f^{III} , f^{IV} , f^V auf, und stellt die ganze geschlossene Kette durch die 4 Seiten eines Rechtecks dar, wo die beiden langen, mit e und f^{II} bezeichneten Seiten die langen Verbindungsdrähte bedeuten, so stellt Fig. 2 den ersteren, Fig. 3 den letzteren Fall dar. Die Stelle des Inductors f^I , mit dem rotirenden Magnet, ist noch besonders mit einem $+$ bezeichnet worden, die beiden Stellen der Multiplikatoren a und f^{IV} durch grössere $\bigcirc$, die beiden Stellen der Solenoide b und f^{III} durch kleinere $\circ$. Der Inductor f^I mit dem rotirenden Magnet befindet sich stets in der oberen Rechteckseite, das Dynamometer f^{III} f^{IV} befindet sich stets in der gegenüberliegenden untern Rechteckseite. Die Stelle des andern Dynamometers $a b$ dagegen wird gewechselt und befindet sich im ersteren Falle in der untern Rechteckseite neben dem ersten Dynamometer f^{III} f^{IV} , dem Inductor f^I gegenüber, im letzteren Falle in der oberen Rechteckseite,

neben dem Inductor f^I , dem Dynamometer $f^{III} f^{IV}$ gegenüber. Das Dynamometer ab wird also durch den Wechsel des Commutators A bald an einer vom Inductor f^I sehr entfernten Stelle der Kette, bald an einer ihm sehr nahen Stelle eingeschaltet, wie es für die *erste Beobachtungsreihe* verlangt wurde.

Zur Versetzung des Solenoids b des ersten Dynamometers von einer Einschaltungsstelle zur andern während der Beobachtungen werden gleichfalls die Commutatoren C , C' und D nicht gebraucht, sondern die Versetzung wird, nachdem durch den Commutator B die durch punktirte Bögen auf der *unteren* Seite angedeuteten Verbindungen hergestellt sind, bloss durch Wechsel der Einstellung des Commutators A bewerkstelligt. Denn bei der durch punktirte Bögen auf der *oberen* Seite angedeuteten Einstellung des Commutators A wird alsdann eine geschlossene Kette gebildet, wo die Ordnung der Drähte folgende ist:

$adcbefa$;

bei der durch punktirte Bögen auf der *unteren* Seite angedeuteten Einstellung des Commutators A wird eine geschlossene Kette gebildet, wo die Ordnung der Drähte folgende ist:

$adecbfa$.

Der *erstere* Fall wird durch Fig. 4, der *letztere* durch Fig. 5 dargestellt. Man sieht, dass dabei die Stelle des Inductors f^I , die des Dynamo-

meters $f^{III} f^{IV}$ und auch die des Multipliers a immer unverändert bleiben, und dass bloss die Stelle des Solenoids b gewechselt wird, welche im *ersten* Falle in der unteren Rechteckseite, neben dem Multiplier a , dem Inductor f^I gegenüber, im *letzteren* Falle in der oberen Rechteckseite, neben dem Inductor f^I , dem Multiplier

a gegenüber sich befindet. Das Solenoid b wird also durch den Wechsel des Commutators A bald an einer vom Multiplier a sehr entfernten Stelle der Kette, bald an einer ihm sehr nahen Stelle eingeschaltet, wie es für die *zweite Beobachtungsreihe* verlangt wurde.

Zur Beruhigung der Solenoide vor Beginn der Beobachtungen wird das die erste und vierte Doppelzelle des Commutators D verbindende

Stück des Drahts f^v herausgenommen. Zur Beruhigung des Solenoids des *ersten* Dynamometers b erhält sodann der Commutator D die *obere* durch einen punktirten Bogen angedeutete Einstellung, wodurch der Draht f^{II} nebst dem zweiten Dynamometer $f^{III} f^{IV}$ ausgeschlossen wird, und je nach der Einstellung des Commutators C eine geschlossene Kette mit folgender Drahtordnung gebildet wird:

bei der *oberen* Einstellung von C : $a^I a^{II} b e f^I f^v a^{III} a^I$

bei der *unteren* Einstellung von C : $a^I a^{III} c d f^v f^I e b a^{II} a^I$,

wobei für die Commutatoren A und B die oberen Einstellungen angenommen sind. Man sieht daraus, dass bei gegebener Stromrichtung im Multiplicator a^I die Stromrichtung im Solenoide b , bei der *oberen* Einstellung von C , $a^{II} b e$, bei der *unteren* Einstellung, $e b a^{II}$, also entgegengesetzt ist, wonach also in diesen beiden Fällen entgegengesetzt gleiche Drehungsmomente auf das Solenoid b ausgeübt werden, von denen das eine stets zur *Dämpfung* der Solenoidbewegung benutzt werden kann.

Zur Beruhigung des Solenoids des *zweiten* Dynamometers f^{III} erhält der Commutator D die *untere* durch einen punktirten Bogen angedeutete Einstellung, wodurch die Drähte $e b a^{II} a^I a^{III}$, zu denen das erste Dynamometer mit gehört, ausgeschlossen werden, und je nach der Einstellung des Commutators C^I eine geschlossene Kette mit folgender Drahtordnung gebildet wird:

bei der *oberen* Einstellung von C^I : $f^{IV} f^v f^I f^{II} f^{III} f^I$

bei der *unteren* Einstellung von C^I : $f^{IV} f^{III} f^{II} f^I f^v f^{IV}$.

Man sieht, dass bei gegebener Stromrichtung im Multiplicator f^{IV} die Stromrichtung im Solenoide f^{III} bei der *oberen* Einstellung von C^I $f^{II} f^{III} f^{IV}$, bei der *unteren* Einstellung $f^{IV} f^{III} f^{II}$, also entgegengesetzt ist, wonach also in diesen beiden Fällen entgegengesetzt gleiche Drehungsmomente auf das Solenoid f^{III} ausgeübt werden, von denen das eine stets zur *Dämpfung* der Solenoidbewegung benutzt werden kann.

Nach hergestellter Beruhigung beider Solenoide wird der Commutator D geöffnet und zur Verbindung seiner ersten und letzten Zelle das herausgenommene Drahtstück f^v wieder eingesetzt.

26.

Die langen Leitungsdrähte.

Bei Versetzung *des Solenoids* eines Elektrodynamometers, oder bei Versetzung *des ganzen Elektrodynamometers* (Solenoids und Multipliers) von einer Einschaltungsstelle der geschlossenen Kette zur andern ist es von wesentlicher Bedeutung für die Beobachtungen, dass die beiden Leitungsdrähte, welche die beiden Einschaltungsstellen mit einander verbinden, von nahe gleicher und sehr grosser Länge sind. Es sind daher schon im vorigen Artikel zwei Theile der geschlossenen Kette, nämlich die Drähte e und f'' , als sehr lange Drähte besonders angeführt worden, welche zu diesem Zwecke dienen. Bei der zu den folgenden Versuchen gebrauchten Kette hatte jeder von diesen beiden Drähten eine Länge von 36600 Metern oder fast 5 Meilen.

Bei der grossen Länge der ganzen Kette, welche diese beiden langen Drähte enthält, leuchtet von selbst ein, dass es praktisch unausführbar ist, dem geschlossenen Leiter eine genaue Kreisform zu geben, wie bei der Entwicklung der Gesetze im vorigen Abschnitte der Einfachheit wegen angenommen wurde. Aber auch abgesehen von dieser grossen Länge, welche der geschlossene Leiter besitzen soll, würde die einfache Kreisform keine Anwendung finden können bei einer Kette, die zum Zweck der Beobachtungen einen *Inductorring* für den rotirenden Magnet und zwei *Dynamometer* enthalten muss, wozu Stücke des Leitungsdrahts verwendet werden, deren Gestalt und Lage durch die für die Construction dieser Instrumente geltenden Regeln gegeben ist.

Offenbar hat diese in der Wirklichkeit unvermeidliche Abweichung des geschlossenen Leiters in seiner Gestalt von der Kreisform Einfluss auf die im Leiter vom rotirenden Magnet hervorgebrachten elektrischen Schwingungen, und das Gesetz, wonach die Amplitude der elektrischen Schwingungen von der Rotationsgeschwindigkeit des Magnets abhängt, wird dadurch wesentlich verändert. Handelt es sich aber nicht um Beobachtungen, durch welche die Amplitude genau bestimmt und gemessen, sondern nur um solche, durch welche die Amplituden an zwei verschiedenen Stellen des geschlossenen Leiters verglichen werden sollen (oder durch welche bloss die Phasendifferenz an beiden Stellen bestimmt werden soll), so scheint eine Abweichung von der Kreisform von geringer

Bedeutung. Denn wenn, den im vorigen Abschnitte entwickelten Gesetzen gemäss, an zwei von einander weit entfernten Stellen *eines kreisförmigen Leiters* auch bei sehr grossen Rotationsgeschwindigkeiten wirklich kein merklicher Unterschied in Schwingungsamplitude und Schwingungsphase statt fände, so scheint kein Grund vorhanden zu sein, anzunehmen, dass ein solcher Unterschied durch eine blosse Abweichung des Leiters von der Kreisform hervorgebracht würde; noch mehr dürfte es aber umgekehrt gestattet sein, wenn die Beobachtungen lehren sollten, dass in einem geschlossenen Leiter, der *eine beliebige von der Kreisform ganz verschiedene Gestalt* besitzt, keine merklichen Unterschiede der Schwingungsamplituden und Schwingungsphasen statt finden, dieses Resultat als ein allgemeines zu betrachten, auch dafür, dass die Unterschiede von Schwingungsamplituden und Schwingungsphasen bei vollkommener Kreisform unmerklich seien.

Es kommt aber bei diesen beiden 5 Meilen langen Drähten, welche zum geschlossenen Leiter gehören sollen, noch besonders in Betracht, dass, wenn keine Telegraphendrähte dazu benutzt werden, sondern wenn jene langen Drähte sich in dem geschlossenen Raume befinden sollen, wo die Beobachtungen gemacht werden, wie es nöthig ist, um alle für die Beobachtungen wesentlichen äusseren Umstände vollkommen zu beherrschen, jene langen Drähte der Raumersparniss wegen nothwendig auf *Rollen* aufgewickelt werden müssen. Nun leuchtet aber ein, dass bei bald plötzlich entstehenden bald wieder plötzlich verschwindenden elektrischen Strömungen, wie bei den durch schnelle Rotation eines Magnets hervorgebrachten elektrischen Schwingungen statt finden, alle Windungen des auf einer Rolle aufgewickelten Leitungsdrahts nach den Gesetzen der *Volta-Induction* elektromotorische Kräfte wechselseitig auf einander ausüben müssen, die sich zu einer starken *Dämpfungskraft* summiren, wodurch die Amplitude der elektrischen Schwingungen sehr verkleinert wird, so dass dieselbe bei grösseren Rotationsgeschwindigkeiten des Magnets auch mit den feinsten Dynamometern nicht mehr würde beobachtet werden können. Für die Ausführung der Beobachtungen ist daher die Auffindung einer Methode von grösster Wichtigkeit, die langen Drähte so auf *Rollen* zu wickeln, dass eine solche *wechselseitige Induction der Drahtwindungen auf einander* vermieden wird.

Dieser Zweck kann nun, wenn die Drähte gut umspinnen sind, auf die einfachste und vollkommenste Weise dadurch erreicht werden,

dass die beiden *Hälften* eines jeden auf *eine Rolle* zu wickelnden Stücks vorher zusammengelegt und zu einem *Doppeldraht* vereint werden. Diese Vereinigung geschieht am besten dadurch, dass beide Hälften, von denen jede schon umsponnen ist und die durch diese doppelte Umspinnung von einander isolirt gehalten werden, *nochmals zusammen mit Seide oder Baumwolle umsponnen werden*. Verbindet man sodann die beiden Hälften *am einen Ende* mit einander, so wird von ihnen ein Leiter gebildet, durch welchen ein vom anderen offenen Ende eintretender und durch die eine Drahhälfte hingehender Strom *fast auf demselben Wege*, durch die andere Drahhälfte, zu dem offenen Ende zurückgeführt wird. Das Ende, an welchem die beiden Drahhälften mit einander verbunden sind, wird sodann an der zur Aufwicklung bestimmten Rolle befestigt und sodann der ganze *Doppeldraht auf diese Rolle aufgewunden*, so dass das Ende, an welchem die beiden Drahhälften unverbunden geblieben sind, frei oben auf zu liegen kommt, und der ganze Doppeldraht mit diesen unverbundenen Enden der beiden Drahhälften in die übrige Kette eingeschaltet werden kann.

Auf diese Weise werden alle einem solchen Doppeldrahte angehörigen Stromelemente *paarweise* so geordnet, dass, wenn keine merklichen Unterschiede in Schwingungsamplituden und Schwingungsphasen vorkommen, lauter gleiche und entgegengesetzt gerichtete Stromelemente dicht neben einander liegen. Es leuchtet aber ein, dass von solchen Paaren von Stromelementen, auch bei schnellstem Wechsel der Intensität, keine elektromotorische Kraft auf irgend ein anderes entfernteres Leiterelement ausgeübt werden kann, und dass daher dieser Doppeldraht, wie er auch beim Aufwickeln auf die Rolle gewunden worden sein möge, in Folge dieser Windungen keine Dämpfungskraft erhalten hat, durch welche die vom rotirenden Magnet hervorgebrachten elektrischen Schwingungen geschwächt würden, wie es der Fall gewesen sein würde, wenn der Draht einfach und seiner ganzen Länge nach auf gleiche Weise aufgewunden worden wäre.

Ohne die eben beschriebene Methode würden schnelle elektrische Schwingungen in einer so langen Leitungskette, zwar nicht in Folge des grossen Widerstands der Kette, sondern in Folge der wechselseitigen Induction aller Windungen auf einander, in welchen die elektrischen Strömungen so rasch entstehen und verschwinden, ganz verschwindend klein und ihre Beobachtung daher unausführbar werden.

Es bedarf hiebei kaum der Bemerkung, dass dieselbe Methode auch in andern Fällen nützliche Anwendung finden kann, wo ähnliche Verhältnisse vorhanden sind, unter welchen dieselbe Methode Aehnliches leisten wird.

Es gilt dies namentlich für *elektrische Telegraphen* von grosser Ausdehnung, wo ebenfalls zum Zweck der Telegraphenzeichen elektrische Strömungen in sehr langer Kette sehr schnell entstehen und verschwinden sollen. Es ist auch wirklich schon bemerkt worden, dass durch die Dämpfungskräfte, welche die Elektricität in den einzelnen Drahtelementen dabei ausübt und, besonders unter dem Einfluss eines umschliessenden Conductors, erleidet, grosse Hindernisse durch Verzögerungen für die Zeichengebung hervorgebracht werden, von denen man fürchtet, dass sie die weitere Ausdehnung besonders der unterseeischen Telegraphenlinien, z. B. von Europa nach Amerika, ganz abgesehen von den mit Legung und Erhaltung derselben verbundenen technischen Schwierigkeiten, vereiteln könnten. Es kommen dabei nicht bloss die Kräfte, welche die Elektricitäten in den verschiedenen Drahtelementen wechselseitig auf einander ausüben, in Betracht, sondern auch diejenigen Kräfte, welche die Elektricität jedes Drahtelements auf die *benachbarten Leiter* ausübt und von ihnen erleidet, und selbst diejenigen Kräfte, welche vom *Erdmagnetismus*, bei seiner Veränderlichkeit, auf die Elektricität der einzelnen Drahtelemente ausgeübt werden. Alle hieraus für schnelle Zeichengebung bei sehr grosser Ausdehnung der Kette erwachsenden Hindernisse können durch Anwendung der obigen Methode ganz oder fast ganz beseitigt werden, wonach immer zwei Drahtelemente dicht neben einander zu liegen kommen, in denen die elektrische Strömung und Ladung nahe *gleich aber entgegengesetzt* sind. Es leuchtet daraus von selbst die Regel ein, dass bei weiterer Ausdehnung der Telegraphenlinie ein Kabel anzufertigen ist, in welchem dicht neben dem Drahte, welcher den Strom hinführt, ein zweiter Draht, der ihn zurückführt, sich befindet, wonach also auf die Zurückführung des Stroms durch die Erde verzichtet werden muss. Dass die Isolirung dieser im Kabel dicht neben einander liegenden Drähte von einander keine Schwierigkeit findet, scheint das Beispiel unserer Kette zu beweisen, wo die beiden durch eine gemeinschaftliche Umspinnung fest zusammengedrückten Drähte nur dadurch von einander isolirt wurden, dass jeder für sich, vor der Zusammenlegung, mit Seide umspunnen war. Die Dicke der

isolirenden Schicht betrug hiebei noch nicht $\frac{1}{10}$ Millimeter und doch war die Isolirung für Ströme, die so stark waren, dass die Länge der Skalen für die Beobachtung der von ihnen hervorgebrachten Dynamometerablenkungen kaum hinreichte, als vollkommen zu betrachten, wie aus den damit gemachten, später zu beschreibenden, Beobachtungen sich ergeben wird.

27.

Beobachtungen zur Vergleichung der Amplitude der elektrischen Schwingungen an zwei verschiedenen Stellen einer langen geschlossenen Kette.

Nach der in den vorhergehenden Artikeln erörterten Anordnung sind nun vier Beobachtungsreihen, sämmtlich an einem Tage, am 28. September 1860, gemacht worden, *abwechselnd* zur Vergleichung der *Amplitude* und zur Bestimmung des *Phasenunterschiedes* an zwei weit von einander entfernten Stellen der oben beschriebenen langen geschlossenen Kette, während durch einen schnell rotirenden Magnet elektrische Schwingungen darin erregt wurden. Die beiden zur Vergleichung der *Amplitude* gemachten Beobachtungsreihen sollen jedoch, wenn sie auch nicht unmittelbar nach einander gemacht worden sind, in diesem Artikel *beide zusammen* betrachtet werden, ebenso wie im folgenden Artikel die *beiden* zur Bestimmung des *Phasenunterschiedes* gemachten Beobachtungsreihen.

Die correspondirenden Beobachtungen an den beiden Elektrodynamometern wurden von Herrn Schering und von mir gemacht, während die Herren Klinkerfues und H. Weber die gleichförmige Drehung des Magnets in der Inductorrolle ausführten und deren Geschwindigkeit bestimmten. Es wurde diese Geschwindigkeit möglichst nahe auf 260 Umdrehungen in 1 Secunde erhalten, wovon nur geringe Abweichungen vorkamen, die sich in kleinen Schwankungen der Solenoid-Ablenkungen beider Dynamometer zu erkennen gaben.

Die *Schwingungsdauer der Solenoide* beider Dynamometer war so regulirt, dass sie gleich gross war und fast genau 15 Secunden betrug. Dabei war aber die Empfindlichkeit der beiden Instrumente doch sehr verschieden, was daher rührte, dass zu den beiden Solenoiden zwar gleich grosse Rollen, aber von verschiedener Drahtstärke und daher von verschiedener Zahl von Umwindungen, genommen worden waren. Das

empfindlichere Dynamometer, dessen Solenoid eine grössere Zahl von Umwindungen hatte, wurde zu denjenigen Beobachtungen gebraucht, durch die abwechselnd die Schwingungsamplitude an zwei verschiedenen Stellen der Leitungskette bestimmt werden sollte, während das *weniger empfindliche* Dynamometer zu den correspondirenden Beobachtungen diente, um den Einfluss kleiner Schwankungen in der Rotationsgeschwindigkeit in Rechnung zu bringen, wozu dasselbe an einer bestimmten Stelle des Leitungsdrahts immer unverrückt bleiben musste.

Erste Reihe.

Die erste Beobachtungsreihe wurde nach der Art. 24 vorgeschriebenen Anordnung zum Zweck der Vergleichung der *Intensität* oder Schwingungsamplitude der elektrischen Schwingungen an zwei verschiedenen Stellen der langen geschlossenen Kette gemacht.

Alle *Beobachtungen* sind in Theilen einer Millimeterskale ausgedrückt, deren Bild in einem 2100 Skalentheile von ihr entfernten, am Solenoid befestigten, Planspiegel auf die bei Magnetometern gewöhnliche Weise mit einem Fernrohre beobachtet wurde. Um bei den Beobachtungen die ganze Ausdehnung der Skale benutzen zu können, da das Solenoid von seiner Ruhelage stets nur nach einer und derselben Seite abgelenkt wurde, waren die Ablesungsfernrohre nebst ihren Skalen vor den Spiegeln so aufgestellt worden, dass die Ruhelage der Solenoide bei ruhendem Magnet oder bei gelöster Kette nicht, wie gewöhnlich, dem über dem Fernrohr gelegenen Mittelpunkt der Skale, sondern einem Punkte nahe am Anfang der Skale entsprach.

Während der ganzen Beobachtungsreihe wurde die *Drehung des Magnets* gleichmässig fortgesetzt. Zwischen den einzelnen durch Nummern unterschiedenen Beobachtungssätzen wurde der Art. 25 beschriebene *Commutator A* commutirt, nämlich das erste Mal, wo er vorher offen gewesen war, wurde er geschlossen, nachher wurde *obere* und *untere* Einstellung bloss vertauscht. Der *Commutator B* befand sich dabei in der *oberen Einstellung* fortwährend geschlossen, ebenso wie die beiden 4zelligen *Commutatoren C* und *C'*, die vor dem Beginn der Beobachtungen zur Beruhigung der Solenoide gebraucht worden waren, während der 4zellige *Commutator D* geöffnet und durch Wiedereinsetzen des die erste und vierte Zelle verbindenden Drahtstücks, welches wäh-

rend der Beruhigung der beiden Solenoide herausgenommen worden war, aus der Kette ganz ausgeschlossen wurde.

Vor dem Beginn der Beobachtungen waren die Solenoide der beiden Dynamometer, wie Art. 25 auseinandergesetzt worden, möglichst beruhigt worden. — Da die Einstellung der drei Commutatoren *B*, *C*, *C'* während der ganzen Beobachtungsreihe unverändert blieb, so ist in den Ueberschriften der einzelnen Sätze dieser Beobachtungsreihe nur bemerkt, ob die Kette geöffnet oder geschlossen war und in letzterem Falle, ob die *obere* oder *untere Einstellung des Commutators A* nach dem Schema Art. 25 statt fand. — Bei *geschlossener Kette*, wo die Solenoide in grösserer Bewegung waren, sind aus den nach einander beobachteten Elongationen *die zweiten Mittel* zur Bestimmung des *Ruhestands* genommen worden.

Obere Einstellung des Commutators *B*.

Satz 1. Kette geöffnet.			
Dynamometer 1.		Dynamometer 2.	
Beobachtete Elongationen	Ruhestand	Beobachtete Elongationen	Ruhestand
52,9		+ 11,4	
16,2	34,55	— 12,0	— 0,30
52,6	34,40	+ 11,2	— 0,40
16,6	34,60	— 11,9	— 0,35
52,5	34,55	+ 11,0	— 0,45
16,9	34,70	— 11,4	— 0,20
Mittel 34,56		Mittel — 0,34	

Satz 2. Kette geschlossen.			
Obere Einstellung des Commutators A.			
901,7		638,2	
854,7	876,55	606,8	621,38
895,1	877,93	633,7	622,35
866,8	880,82	615,2	624,52
894,6	882,70	634,0	625,83
874,8		620,1	
Mittel 879,50		Mittel 623,52	

Satz 3. Kette geschlossen.

Untere Einstellung des Commutators A.

Dynamometer 1.		Dynamometer 2.	
Beobachtete Elongationen	Ruhestand	Beobachtete Elongationen	Ruhestand
843,1		596,2	
908,8	872,35	644,9	617,95
828,7	870,45	585,8	616,60
915,6	873,72	649,9	619,10
835,0	879,35	590,8	623,20
931,8		661,3	
Mittel 873,97		Mittel 619,21	

Satz 4. Kette geschlossen.

Obere Einstellung des Commutators A.

811,4		574,2	
941,8	880,90	668,5	624,65
828,6	890,82	587,4	631,87
964,3	887,95	684,2	629,68
794,6	872,93	562,9	619,13
938,2		666,5	
Mittel 883,15		Mittel 626,33	

Satz 5. Kette geschlossen.

Untere Einstellung des Commutators A.

796,7		564,7	
978,0	885,60	694,1	628,20
789,7	887,47	559,9	629,45
992,5	884,35	704,1	627,15
762,7	876,35	540,5	621,37
987,5		700,4	
Mittel 883,44		Mittel 626,55	

Satz 6. Kette geschlossen.			
Obere Einstellung des Commutators A.			
Dynamometer 1.		Dynamometer 2.	
Beobachtete Elongationen	Ruhestand	Beobachtete Elongationen	Ruhestand
748,3		534,5	
1007,5	877,80	714,5	622,93
747,9	879,30	534,2	623,97
1013,9	880,67	719,0	624,97
747,0	876,65	530,7	622,13
998,7		708,1	
Mittel 878,64		Mittel 623,50	

Satz 7. Kette geschlossen.			
Untere Einstellung des Commutators A.			
742,8		527,6	
1011,1	880,28	716,2	624,38
756,1	883,47	537,5	626,77
1010,6	882,45	715,9	626,00
752,5	879,43	534,7	623,80
1002,1		709,9	
Mittel 881,41		Mittel 625,24	

Vergleicht man die correspondirenden Ablenkungen der beiden gleichzeitig beobachteten Dynamometer, welche man erhält, wenn man den bei *geöffneter* Kette (Satz 4) beobachteten Ruhestand von dem bei *geschlossener* Kette beobachteten abzieht, und beschränkt sich dabei zunächst auf diejenigen Fälle (Satz 2. 4. 6), wo beide Dynamometer ihre Stelle in der Kette symmetrisch dicht neben einander, von beiden Seiten durch die beiden langen Leitungsdrähte vom Inductor des rotirenden Magnets geschieden, erhalten hatten, wo also immer gleiche Schwingungsamplitude und Schwingungsphase in beiden Dynamometern zugleich statt finden musste; so giebt das Verhältniss der beobachteten Ablenkungen beider Dynamometer zu einander *das Verhältniss ihrer Empfind-*

lichkeit Hienach erhält man die Empfindlichkeit des *ersten* Dynamometers in Theilen der des *zweiten* ausgedrückt:

$$\text{aus Satz 1 und 2: } \frac{844,94}{623,86} = 1,3544$$

$$\text{aus Satz 1 und 4: } \frac{848,59}{626,67} = 1,3544$$

$$\text{aus Satz 1 und 6: } \frac{844,05}{623,84} = 1,3530$$

im Mittel also das *Verhältniss der Empfindlichkeit des ersten Dynamometers zu der des zweiten* wie

$$1,3538 : 1$$

Nach dieser Vergleichung der Empfindlichkeit beider Dynamometer unter einander können die beobachteten Ablenkungen des einen abwechselnd an zwei verschiedenen Stellen der Kette eingeschalteten Dynamometers, mit Hülfe der beobachteten Ablenkungen des andern immer an derselben Stelle der Kette gebliebenen Dynamometers, so reducirt werden, wie wenn die Ablenkungen an den beiden Stellen der Kette *gleichzeitig mit ganz gleichen Dynamometern* beobachtet worden wären. Es kann nämlich aus den correspondirenden Ablenkungen des Hülsdynamometers nun immer die Ablenkung des Hauptdynamometers berechnet werden, wie sie beobachtet worden sein würde, wenn das Hauptdynamometer an seiner ursprünglichen Stelle, für welche die Vergleichung seiner Empfindlichkeit mit der des andern Dynamometers gilt, geblieben wäre, und diese für die *erste Stellung* des Hauptdynamometers in der Kette *berechnete Ablenkung* lässt sich dann mit der in der *zweiten Stellung* des Hauptdynamometers wirklich *beobachteten Ablenkung* vergleichen.

Multiplicirt man nämlich mit der gefundenen Verhältnisszahl 1,3538 die beobachteten Ablenkungen des Hülsdynamometers im 3^{ten}, 5^{ten} und 7^{ten} Satze, nämlich, nach Abzug des Satz 1 gefundenen Ruhestands,

$$619,55; 626,89; 625,58;$$

so erhält man die Ablenkungen, welche am Hauptdynamometer beobachtet worden sein würden, wenn letzteres seine Stellung in der Kette, so wie sie beim 2^{ten}, 4^{ten} und 6^{ten} Satze gewesen war, behalten hätte.

In der folgenden Tafel sind die Werthe dieser *berechneten Ablenkungen* in der *zweiten* Columnne enthalten; in der *dritten* Columnne sind die zu der Zeit, für welche diese *berechneten Ablenkungen des Hauptdynamometers an Stelle I* galten, wirklich *beobachteten Ablenkungen des*

Hauptdynamometers an Stelle II angegeben; in der *vierten* Columnne endlich sind die Unterschiede zwischen beiden bemerkt worden.

Satz	Berechnete Ablenkung für Stelle I	Beobachtete Ablenkung für Stelle II	Unterschied
3.	838,75	839,41	+ 0,66
5.	848,69	848,88	+ 0,19
7.	846,92	846,85	— 0,07
Mittel	844,78	845,05	+ 0,26

Diese in Skalentheilen beobachteten Ablenkungen, mit dem 2100 Skalentheile betragenden Abstände des Spiegels von der Skale dividirt, geben nun aber die Tangenten der doppelten Winkel, welche Art. 24 mit v , v' bezeichnet worden sind. Es ist also

$$\text{für Stelle I: } \tan v = \tan \frac{1}{2} \arctan \frac{844,78}{2100} = 0,193601$$

$$\text{für Stelle II: } \tan v' = \tan \frac{1}{2} \arctan \frac{845,05}{2100} = 0,193656.$$

Nun verhalten sich aber nach Art. 24 die Quadrate der Intensitäten i , i' , oder die Quadrate der Amplituden der elektrischen Schwingungen an den beiden verglichenen Stellen I und II, wohin das Hauptdynamometer durch die obere und untere Einstellung des Commutators A versetzt wurde, wie

$$ii : i'i' = \tan v : \tan v';$$

folglich erhält man hieraus

$$i' = 1,000142 \cdot i.$$

Die Stelle I befindet sich aber in der Kette fast 5 Meilen weit von dem Inductor, in welchem der rotirende Magnet sich befindet, entfernt, während die Stelle II sehr nahe beim Inductor liegt. Es scheint sich also hieraus zwar zu ergeben, dass die Amplitude der durch den rotirenden Magnet in der ganzen Kette hervorgebrachten elektrischen Schwingungen in grosser Entfernung von dem Inductor, von wo die Erregung ausging, nämlich an der mit I bezeichneten Stelle, etwas kleiner sei als ganz in der Nähe des Inductors, an der Stelle II; doch ist der gefundene Unterschied so ausserordentlich gering, dass er auch bei grösster Genauigkeit der Beobachtungen sich nicht mehr sicher verbürgen lässt, er beträgt nämlich kaum $\frac{1}{7000}$ von der ganzen Schwingungs-

amplitude, welche der ganzen Dynamometer-Ablenkung entspricht. In der That ergeben also diese Beobachtungen, dass an zwei fast 5 Meilen von einander entfernten Stellen der Kette auch durch die genauesten Beobachtungen *gar kein Unterschied in der Amplitude der elektrischen Schwingungen mit Sicherheit nachgewiesen werden kann.*

Was die *Genauigkeit der Beobachtungen* betrifft, so leuchtet zwar ein, dass eine nähere Bestimmung derselben aus so wenigen Wiederholungen, wie diese erste Beobachtungsreihe enthält, noch nicht gewonnen werden kann; indess darf man, da keine Abweichung vom Mittelwerthe 0,40 Skalentheil übersteigt, diesen Mittelwerth aus allen 3 Beobachtungen bis auf 1 Skalentheil wohl als zuverlässig betrachten, was dem 845^{sten} Theile der ganzen Schwingungsamplitude entspricht. — Eine solche Genauigkeit der Intensitätsmessungen *elektrischer Schwingungen* übertrifft die Genauigkeit welche bisher in den Intensitätsmessungen fast aller anderer Schwingungen hat erreicht werden können. In der *Akustik* und *Optik* hängt von der Schwingungsamplitude die Intensität des Schalles und Lichtes ab, und es ist bekannt, wie weit die Intensitätsmessungen des Schalles und Lichtes hinter jener Genauigkeit zurückbleiben. Nur die nach der Gaussischen Methode gemachten Beobachtungen der Schwingungsamplitude einer Magnetnadel oder überhaupt einer unifilar oder bifilar aufgehängenen Drehwage gewähren gleiche und unter günstigen Verhältnissen eine noch etwas grössere Genauigkeit. — Es verdient dabei bemerkt zu werden, dass dieselbe Genauigkeit mit demselben Inductor und mit denselben Dynamometern, welche zur Hervorbringung und zur Beobachtung der elektrischen Schwingungen, von denen 520 in jeder Secunde statt fanden, in einer fast 40 Meilen langen Kette, dienten, ebenso gut erreichbar gewesen wäre, auch wenn die Zahl der elektrischen Schwingungen über 1000 in 1 Secunde, und die Länge der Kette über 30 Meilen gestiegen wäre, ohne dass es dabei einer Verstärkung des Drahts der verlängerten Kette bedurft hätte; denn es war bei den beschriebenen Versuchen die elektrische Schwingung und deren Wirkung absichtlich verkleinert worden, nämlich *erstens* durch Ausschluss der einen Hälfte des Inductors, auf welche der rotirende Magnet wirkte, *zweitens* durch Verstärkung der statischen Directionskraft der Solenoide beider Dynamometer; die Länge der Skale würde sonst für die Beobachtungen nicht ausgereicht haben. Beim Gebrauch des ganzen Inductors und durch Verminderung der statischen Directions-

kraft der Solenoide, wodurch ihre Schwingungsdauer leicht von 15 auf 20 Secunden vergrössert werden konnte, würden die beobachteten Wirkungen bei einer viel längern Kette noch ebenso gross gewesen sein. Um jeden Zweifel zu beseitigen, dass diese Genauigkeit nur scheinbar sei und die Uebereinstimmung der in obiger Beobachtungsreihe nur 3 Mal wiederholten Beobachtungen nur zufällig sei, ist endlich noch eine zweite Beobachtungsreihe, ganz nach derselben Anordnung und an dem nämlichen Tage ausgeführt worden, deren Resultate zur Vergleichung mit der vorhergehenden in der folgenden Tafel auf dieselbe Weise zusammengestellt worden sind.

Zweite Reihe.

Die der ersten Reihe vorausgeschickten Bemerkungen gelten auch für die zweite Reihe.

Obere Einstellung des Commutators B.

Satz 1. Kette geöffnet.			
Dynamometer 1.		Dynamometer 2.	
Beobachtete Elongationen	Ruhestand	Beobachtete Elongationen	Ruhestand
30,3	32,35	— 8,5	— 1,65
34,4		+ 5,2	
30,3		— 8,3	
34,1		+ 5,0	
30,3		— 8,0	
34,2		+ 4,9	
Mittel 32,27		Mittel — 1,58	

Satz 2. Kette geschlossen.			
Obere Einstellung des Commutators A.			
858,7	879,00	615,7	623,83
904,2		636,1	
848,9		607,4	
916,7		647,0	
839,8		599,2	
907,7		642,2	
Mittel 878,80		Mittel 623,84	

Satz 3. Kette geschlossen.

Untere Einstellung des Commutators A.

Dynamometer 1.		Dynamometer 2.	
Beobachtete Elongationen	Ruhestand	Beobachtete Elongationen	Ruhestand
837,0		596,0	
918,8	880,60	649,0	624,70
847,8	885,58	604,8	628,67
927,9	881,70	656,1	625,75
823,2	880,00	586,0	624,38
945,7		669,4	
Mittel 881,97		Mittel 625,87	

Satz 4. Kette geschlossen.

Obere Einstellung des Commutators A.

792,5		554,0	
964,0	881,38	683,1	623,30
805,0	884,72	573,0	628,07
964,9	880,70	683,2	625,22
788,0	879,35	561,5	624,25
976,5		690,8	
Mittel 881,54		Mittel 625,21	

Satz 5. Kette geschlossen.

Untere Einstellung des Commutators A.

794,0		566,4	
962,4	875,90	678,5	621,10
784,8	876,73	561,0	621,93
974,9	879,92	687,2	623,95
785,1	874,35	560,4	620,02
952,3		672,1	
Mittel 876,73		Mittel 621,75	

Satz 6. Kette geschlossen.			
Obere Einstellung des Commutators A.			
Dynamometer 1.		Dynamometer 2.	
Beobachtete Elongationen	Ruhestand	Beobachtete Elongationen	Ruhestand
783,2		559,9	
961,1	877,62	679,0	623,15
805,1	875,53	574,7	621,42
930,8	869,10	657,3	617,10
809,7	872,52	579,4	619,68
939,9		663,2	
Mittel 873,69		Mittel 620,34	

Satz 7. Kette geschlossen.			
Untere Einstellung des Commutators A.			
783,5		560,8	
969,6	878,25	682,9	623,13
790,3	881,72	565,9	625,67
976,7	882,28	688,0	626,08
785,4	882,12	562,4	625,95
981,0		691,0	
Mittel 881,09		Mittel 625,21	

Für das Verhältniss der Empfindlichkeit des ersten Dynamometers, in Theilen der des zweiten ausgedrückt, erhält man aus den Beobachtungen dieser zweiten Reihe folgende Werthe:

$$\text{aus Satz 1 und 2: } \frac{846,53}{625,42} = 1,3535$$

$$\text{aus Satz 1 und 4: } \frac{849,27}{626,79} = 1,3549$$

$$\text{aus Satz 1 und 6: } \frac{841,42}{621,92} = 1,3529$$

im Mittel also das Verhältniss der Empfindlichkeit des ersten Dynamometers zu der des zweiten wie

$$1,3538 : 1 .$$

Multipliziert man nun mit dieser Verhältnisszahl 1,3538 die beobachteten Ablenkungen des zweiten Dynamometers, welches seine Stelle in der Kette bei allen Beobachtungen immer beibehalten hat, nämlich die Ablenkungen, welche sich aus der Differenz der Ruhestände bei geöffneter Kette in Satz 1 und bei geschlossener Kette in Satz 3. 5. 7 ergeben:

627,45 ; 623,33 ; 626,79

so geben die Producte

849,45 ; 843,86 ; 848,55

die Grösse der Ablenkungen, welche am ersten Dynamometer, wenn dasselbe seine Stelle in der Kette, die es während der Beobachtungen Satz 2. 4. 6 hatte, beibehalten hätte, beobachtet worden wären, während die aus den Ruheständen Satz 3. 5. 7 entnommenen Ablenkungen der veränderten Stellung des Dynamometers in der Kette entsprechen. In der folgenden Tafel sind die der ursprünglichen Stellung mit denen der veränderten Stellung des ersten Dynamometers in der Kette entsprechenden Ablenkungen zusammengestellt worden.

Satz	Berechnete Ablenkung für Stelle I	Beobachtete Ablenkung für Stelle II	Unterschied
3.	849,45	849,70	+ 0,25
5.	843,86	844,46	+ 0,60
7.	848,55	848,82	+ 0,27
Mittel	847,29	847,66	+ 0,37

Hieraus ergibt sich ebenso, wie bei der vorigen Beobachtungsreihe, zur Vergleichung der Schwingungsamplitude oder der Strömungsintensität an der Stelle I und II,

$$\text{für Stelle I: } \tan v = \tan \frac{1}{2} \arctan \frac{847,29}{2100} = 0,194134$$

$$\text{für Stelle II: } \tan v' = \tan \frac{1}{2} \arctan \frac{847,66}{2100} = 0,194212$$

folglich, da nach Art. 24

$$ii : i' = \tan v : \tan v'$$

ist, ergibt sich hieraus

$$i' = 1,000201 \cdot i.$$

Der Unterschied der Schwingungsamplitude beträgt also zwischen den beiden Stellen, von denen die eine fast 5 Meilen vom Inductor des rotirenden Magnets entfernt war, während die andere dicht beim Inductor sich befand, kaum $\frac{1}{5000}$ von der ganzen Schwingungsamplitude, welche der ganzen Dynamometerablenkung entspricht. Es leuchtet ein, dass auch dieser Unterschied zu gering ist, um auch bei grösster Genauigkeit der Beobachtungen verbürgt werden zu können, und es wird daher auch durch diese zweite Beobachtungsreihe die Bestätigung erhalten, dass *an zwei fast 5 Meilen von einander entfernten Stellen der Kette gar kein Unterschied in der Amplitude der elektrischen Schwingungen mit Sicherheit nachgewiesen werden kann.*

28.

Beobachtungen zur Bestimmung des Unterschieds der Phase der elektrischen Schwingungen an zwei verschiedenen Stellen einer langen geschlossenen Kette.

Bei gleicher Anordnung, wie die für die beiden vorhergehenden Beobachtungsreihen beschriebene, wurde eine *dritte* Beobachtungsreihe, aber nicht zur Vergleichung der Schwingungsamplituden, sondern zur Bestimmung des *Phasenunterschieds* der elektrischen Schwingungen an zwei verschiedenen Stellen einer langen Kette ausgeführt. Es wurde zu diesem Zwecke, ebenso wie bei den vorhergehenden Beobachtungsreihen, zwischen den einzelnen durch Nummern unterschiedenen Beobachtungssätzen der Art. 25 beschriebene *Commutator A*, wenn er vorher geöffnet gewesen war, geschlossen, oder, wenn er geschlossen gewesen war, commutirt, das heisst, es wurden *obere* und *untere* Einstellung mit einander vertauscht. Dagegen wurde dabei *Commutator B* zwar fortwährend geschlossen erhalten, aber in der *unteren* (statt früher in der oberen) *Einstellung*. Die beiden 4zelligen *Commutatoren C* und *C'* endlich, die vor dem Beginn der Beobachtungen zur Beruhigung der Solenoide gebraucht worden waren, wurden während der Beobachtungen wieder gerade ebenso geschlossen und eingestellt erhalten wie früher. Der *Commutator D* wurde, nach Beruhigung der Solenoide, vor dem Beginn der Beobachtungen geöffnet und durch einen seine erste und letzte Zelle verbindenden Draht ganz aus der Kette ausgeschlossen,

Dritte Reihe.

Untere Einstellung des Commutators B.

Satz 1. Kette geöffnet.			
Dynamometer 1.		Dynamometer 2.	
Beobachtete Elongationen	Ruhestand	Beobachtete Elongationen	Ruhestand
33,9	35,95	— 3,5	— 3,70
38,0	35,95	— 3,9	— 3,65
33,9	35,95	— 3,4	— 3,20
38,0	35,95	— 3,0	— 3,40
33,9	36,00	— 3,8	— 3,45
38,1		— 3,1	
Mittel 35,96		Mittel — 3,48	

Satz 2. Kette geschlossen.			
Obere Einstellung des Commutators A.			
849,5		995,0	
917,7	883,25	263,1	626,67
848,1	889,37	985,5	630,87
943,6	889,15	289,4	629,60
821,3	875,85	954,1	619,50
917,2		280,4	
Mittel 884,41		Mittel 626,66	

Satz 3. Kette geschlossen.			
Untere Einstellung des Commutators A.			
812,8		940,0	
956,7	882,55	317,6	625,27
804,0	876,10	925,9	620,57
939,7	873,35	312,9	618,70
810,0	878,10	923,1	622,32
952,7		330,2	
Mittel 877,52		Mittel 621,72	

Satz 4. Kette geschlossen.

Obere Einstellung des Commutators A.

Dynamometer 1.		Dynamometer 2.	
Beobachtete Elongationen	Ruhestand	Beobachtete Elongationen	Ruhestand
943,2		363,4	
809,5	875,45	873,8	619,30
939,6	873,17	366,5	617,70
804,0	875,20	864,0	618,62
953,2	880,35	380,0	622,13
811,0		864,5	
Mittel 876,04		Mittel 619,44	

Satz 5. Kette geschlossen.

Untere Einstellung des Commutators A.

925,7		366,2	
836,3	881,82	879,8	625,35
929,0	877,45	375,6	622,35
815,5	875,10	858,4	618,15
940,4	879,10	380,2	621,40
820,1		866,8	
Mittel 878,37		Mittel 621,81	

Satz 6. Kette geschlossen.

Obere Einstellung des Commutators A.

919,8		369,0	
845,1	886,12	881,2	627,52
934,5	885,68	378,7	627,53
828,6	880,35	871,5	624,62
929,7	878,32	376,8	622,53
825,3		865,0	
Mittel 882,62		Mittel 625,55	

Satz 7. Kette geschlossen.

Untere Einstellung des Commutators A.

Dynamometer 1.		Dynamometer 2.	
Beobachtete Elongationen	Ruhestand	Beobachtete Elongationen	Ruhestand
898,0		367,5	
850,5	875,77	870,9	649,52
904,1	872,63	368,8	649,13
834,8	870,40	868,0	648,45
912,7	868,52	369,0	645,77
816,9	885,80	857,4	
Mittel 871,76		Mittel 648,22	

Für das Verhältniss der Empfindlichkeit des ersten Dynamometers, in Theilen der des zweiten ausgedrückt, erhält man aus den Beobachtungen dieser dritten Reihe folgende Werthe:

$$\text{aus Satz 1 und 2: } \frac{848,45}{630,14} = 1,3464$$

$$\text{aus Satz 1 und 4: } \frac{840,08}{622,92} = 1,3486$$

$$\text{aus Satz 1 und 6: } \frac{846,66}{629,03} = 1,3460$$

im Mittel also das Verhältniss der Empfindlichkeit des ersten Dynamometers zum zweiten wie

$$1,3470 : 1$$

Multiplicirt man nun mit dieser Verhältnisszahl 1,3470 die beobachteten Ablenkungen des zweiten Dynamometers, welches seine Stelle in der Kette bei allen Beobachtungen immer beibehalten hat, nämlich die Ablenkungen, welche sich aus der Differenz der Ruhestände bei geöffneter Kette in Satz 1 und bei geschlossener Kette in Satz 3. 5. 7 ergeben:

$$625,20; \quad 625,29; \quad 621,70$$

so geben die Producte

$$842,15; \quad 842,26; \quad 837,44$$

die Grösse der Ablenkungen, welche am ersten Dynamometer, wenn das Solenoid diejenige Stelle, die es während der Beobachtungen Satz 2. 4. 6 hatte, beibehalten hätte, beobachtet worden wären, während die aus den

Ruheständen Satz 3. 5. 7 entnommenen Ablenkungen der veränderten Stellung des Solenoids in der Kette entsprechen. In der folgenden Tafel sind die der ursprünglichen mit denen der veränderten Stellung des Solenoids entsprechenden Ablenkungen des ersten Dynamometers zusammengestellt worden.

Satz	Berechnete Ablenkung für Stelle I des Solenoids	Beobachtete Ablenkung für Stelle II des Solenoids	Unterschied
3.	842,15	841,56	— 0,59
5.	842,26	842,41	+ 0,15
7.	837,44	835,80	— 1,64
Mittel	840,62	839,92	— 0,70

Auch diese Beobachtungsreihe ist nochmals wiederholt worden, um die diesen Beobachtungen zuzuschreibende Genauigkeit daran zu erproben, und wir wollen diese *vierte* Beobachtungsreihe sogleich folgen lassen.

Vierte Reihe.

Untere Einstellung des Commutators B.

Satz 1. Kette geöffnet.			
Dynamometer 1.		Dynamometer 2.	
Beobachtete Elongationen	Ruhestand	Beobachtete Elongationen	Ruhestand
44,8	36,50	+ 4,3	— 1,25
28,2	36,35	— 6,8	— 1,25
44,5	36,20	+ 4,3	— 1,15
27,9	36,25	— 6,6	— 1,20
44,6	36,35	+ 4,2	— 1,30
28,1		— 6,8	
Mittel 36,33		Mittel — 1,23	

Satz 2. Kette geschlossen.

Obere Einstellung des Commutators A.

Dynamometer 1.		Dynamometer 2.	
Beobachtete Elongationen	Ruhestand	Beobachtete Elongationen	Ruhestand
840,9		592,2	
917,6	879,82	650,3	621,70
843,2	880,80	594,0	622,37
919,2	882,23	651,2	623,40
847,3	884,05	597,2	624,70
922,4		653,2	
Mittel 884,72		Mittel 623,04	

Satz 3. Kette geschlossen.

Untere Einstellung des Commutators A.

794,5		559,9	
970,1	882,67	687,4	623,90
796,0	882,95	560,9	624,00
969,7	885,48	686,8	625,82
806,5	887,97	568,8	627,70
969,2		686,4	
Mittel 884,77		Mittel 625,36	

Satz 4. Kette geschlossen.

Obere Einstellung des Commutators A.

772,9		543,9	
1005,7	886,77	712,1	626,20
762,8	883,15	536,7	623,57
1001,3	882,50	708,8	623,15
764,6	882,25	538,3	623,00
998,5		706,6	
Mittel 883,67		Mittel 623,98	

Satz 5. Kette geschlossen.

Untere Einstellung des Commutators A.

Dynamometer 1.		Dynamometer 2.	
Beobachtete Elongationen	Ruhestand	Beobachtete Elongationen	Ruhestand
744,1		524,2	
1023,3	883,92	724,3	624,45
745,0	883,75	525,0	624,32
1021,7	885,80	723,0	625,80
754,8	883,37	532,2	624,15
1002,2	879,68	709,2	621,60
759,5		535,8	
Mittel 883,30		Mittel 624,06	

Satz 6. Kette geschlossen.

Obere Einstellung des Commutators A.

988,3		698,9	
779,0	883,07	550,1	623,95
986,0	879,20	696,7	621,00
765,8	878,93	540,5	620,75
998,1	884,37	705,3	624,72
775,5		547,8	
Mittel 881,39		Mittel 622,61	

Satz 7. Kette geschlossen.

Untere Einstellung des Commutators A.

960,0		678,2	
805,4	884,25	570,5	625,37
966,2	882,20	682,3	623,75
791,0	876,15	559,9	619,38
956,4	875,35	675,4	618,87
797,6		564,8	
Mittel 879,49		Mittel 621,84	

Für das Verhältniss der Empfindlichkeit des ersten Dynamometers, in Theilen der des zweiten ausgedrückt, erhält man aus den Beobachtungen dieser vierten Reihe folgende Werthe:

$$\text{aus Satz 1 und 2: } \frac{845,39}{624,27} = 1,3542$$

$$\text{aus Satz 1 und 4: } \frac{847,34}{625,21} = 1,3553$$

$$\text{aus Satz 1 und 6: } \frac{845,06}{623,84} = 1,3546$$

im Mittel also das Verhältniss der Empfindlichkeit des ersten Dynamometers zu der des zweiten wie

$$1,3547 : 1$$

Multiplicirt man nun mit dieser Verhältnisszahl 1,3547 die beobachteten Ablenkungen des zweiten Dynamometers, welches seine Stelle in der Kette bei allen Beobachtungen immer beibehalten hat, nämlich die Ablenkungen, welche sich aus der Differenz der Ruhestände bei geöffneter Kette in Satz 1 und bei geschlossener Kette in Satz 3. 5. 7 ergeben:

$$626,59; \quad 625,29; \quad 623,07$$

so geben die Producte

$$848,84; \quad 847,10; \quad 844,10$$

die Grösse der Ablenkungen, welche am ersten Dynamometer, wenn das Solenoid die Stelle in der Kette, die es während der Beobachtungen Satz 2. 4. 6 hatte, beibehalten hätte, beobachtet worden wären, während die aus den Ruheständen Satz 3. 5. 7 entnommenen Ablenkungen der veränderten Stellung des Solenoids des ersten Dynamometers in der Kette entsprechen. In der folgenden Tafel sind die der ursprünglichen mit denen der veränderten Stellung des Solenoids in der Kette entsprechenden Ablenkungen zusammengestellt worden.

Satz	Berechnete Ablenkung für Stelle I des Solenoids	Beobachtete Ablenkung für Stelle II des Solenoids	Unterschied
3.	848,84	848,44	— 0,40
5.	847,10	846,97	— 0,13
7.	844,10	843,16	— 0,94
Mittel	846,68	846,19	— 0,49

Vergleicht man mit diesen aus der *vierten* Beobachtungsreihe gefundenen Mittelwerthen die aus der *dritten* Beobachtungsreihe erhaltenen, so ergibt sich das Verhältniss der Ablenkungen an beiden Stellen so übereinstimmend, dass es für alle weitem Betrachtungen offenbar genügt, die Mittel aus beiden Reihen in Rechnung zu bringen, nämlich für die Ablenkung des Solenoids

$$\text{an Stelle I} \quad 843,65$$

$$\text{an Stelle II} \quad 843,055.$$

Hieraus ergeben sich nun zur Bestimmung des Unterschieds der Schwingungsphasen an Stelle I und II nach Art. 24 die Werthe

$$u = \frac{1}{2} \text{ arc tang } \frac{843,65}{2100} = 10^{\circ} 56' 37'' 0$$

$$v'' = \frac{1}{2} \text{ arc tang } \frac{843,055}{2100} = 10^{\circ} 56' 44'' 7.$$

Die letztere Angabe würde noch einer kleinen Correction bedürfen, wenn man nach dem Ergebniss des vorhergehenden Artikels nicht die Schwingungsamplitude an den beiden Stellen I und II als gleich betrachten, sondern den kleinen Unterschied der sich ergeben, ungeachtet er in keiner Weise verbürgt werden kann, in Rechnung bringen wollte. Es würde dann $v'' = 10^{\circ} 56' 13'' 2$ zu setzen sein. Indess werden wir uns hier an die erstere Angabe halten, weil gar kein Grund vorhanden ist, eine solche Ungleichheit der Schwingungsamplitude, da sie erfahrungsmässig gar nicht sicher festgestellt werden kann, anzunehmen.

Hienach ergibt sich endlich zur Bestimmung des Phasenunterschieds 2λ an den beiden Stellen I und II nach Art. 24

$$\sin \lambda^2 = \frac{u - v''}{2 \sin u (\cos u + (u - v'') \sin u)} = 0,000329$$

folglich

$$2\lambda = 2^{\circ} 4' 43'',$$

was etwa dem 87^{sten} Theile der Schwingungsdauer entspricht.

Auch diese Bestimmung des *Phasenunterschieds* beruht auf einer so kleinen Differenz in den beobachteten Ablenkungen, welche nur $\frac{3}{8}$ Skalentheil betrug, dass sie *ebenso wenig als erfahrungsmässig sicher festgestellt betrachtet werden kann, wie die geringe Verschiedenheit der Schwingungsamplitude im vorhergehenden Artikel.*

29.

Resultat der Prüfung.

Die Art. 27. 28 beschriebenen Beobachtungen dienen den im vorhergehenden Abschnitte entwickelten Gesetzen in Beziehung auf das Verhalten der *Schwingungsamplituden* und *Schwingungsphasen* an verschiedenen Stellen eines geschlossenen Leiters zur Prüfung, und es ist dadurch die Gleichheit von Amplituden und Phasen noch für sehr schnelle Schwingungen in einem sehr langen geschlossenen Leitungsdrahte bestätigt gefunden worden. Die zu diesen Beobachtungen gebrauchte Methode gleichzeitiger correspondirender Beobachtungen an zwei in ihrer Schwingungsdauer genau übereinstimmenden Dynamometern gestattete dabei eine sehr grosse Genauigkeit, und es würde sich damit diese Prüfung noch viel weiter erstrecken lassen, wenn die Mittel zu noch schnellerer Rotation des Magnets und zur Herstellung noch längerer Leitungsketten vorhanden wären. Eine solche weitere Ausdehnung dieser Prüfung würde aber, wie es scheint, die darauf zu verwendende Mühe und den Aufwand nicht hinreichend lohnen, und es dürfte deren Ausdehnung bis zu 520 Schwingungen in 1 Secunde und bis 10 Meilen Länge der Kette bei den beschriebenen Beobachtungen schon genügen. Zwar leuchtet ein, dass auch dann, wenn Amplituden und Phasen elektrischer Schwingungen in geschlossenen Ketten im Allgemeinen nicht überall gleich wären, doch ihre Verschiedenheiten desto kleiner werden müssten, je grösser die von der Rotationsgeschwindigkeit abhängige *Schwingungsdauer* und je kürzer der *Leitungsdraht* wäre, so dass diese Unterschiede bei immer wachsender Schwingungsdauer und abnehmender Länge des Leitungsdrahts endlich unmerklich werden müssten. Es kann daher die beabsichtigte Prüfung ihren Zweck nur dann erreichen, wenn sie sich beträchtlich über die Grenzen hinaus erstreckt, innerhalb deren eine solche Ausgleichung in jedem Falle stattfinden müsste, und es fragt sich also, ob eine Leiterlänge von 10 Meilen und eine Schwingungsdauer von $\frac{1}{520}$ Secunde dazu genüge.

Man denke sich von einem Punkte der Kette einen *einfachen Wellenzug* ausgehend und betrachte denselben während des *ersten Umlaufs*. Die Wellendauer betrage $\frac{1}{520}$ Secunde und die Fortpflanzungsgeschwindigkeit sei die normale $c\sqrt{\frac{1}{2}} = 41950$ Meilen. In diesem Falle würde,

wenn er sich darstellen liesse, eine *Abnahme der Amplitude* der von dem Wellenzuge hervorgebrachten elektrischen Schwingung mit der Entfernung von der Stelle, von welcher der Wellenzug ausgeht, und für jeden Augenblick ein mit derselben Entfernung wachsender *Phasenunterschied* statt finden, die sich beide leicht bestimmen liessen.

Für einen solchen *einfachen Wellenzug* kann nämlich die Verschiebung eines elektrischen Theilchens σ durch folgende Gleichung dargestellt werden:

$$\sigma = Ae^{-\epsilon t} \cdot \sin 520 \pi \left(t - \frac{s}{c} \sqrt{2} \right),$$

worin nach Art. 15 $\epsilon = \frac{cc}{46\pi\alpha\alpha k M''}$ und $M'' = 2 \log \frac{8a}{\alpha}$ näherungsweise gesetzt werden darf. Da nun ferner nach Art. 16 $\frac{1}{\pi\alpha\alpha k} = w' = \frac{16 \cdot 10^6}{\pi\alpha\alpha \cdot cc}$,

folglich $\epsilon = \frac{10^6}{2\pi\alpha\alpha \log \frac{8a}{\alpha}}$, und für unsere Kette $2\pi a = 76 \cdot 10^6$ Millimeter und $\alpha = \frac{1}{8}$ Millimeter betrug, so erhält man

$$\epsilon = 477000.$$

Einer Entfernung $s = 38 \cdot 10^6$ Millimeter (etwa 5 Meilen) entspricht nun bei der Fortpflanzung der Zeitraum $t = \frac{s}{c} \sqrt{2} = \frac{1}{8177}$ Secunde, folglich das Verhältniss der Amplituden am Ausgangspunkte und in 5 Meilen Entfernung davon:

$$1 : e^{-\epsilon t} = 1 : e^{-54,7} = 573 \cdot 10^{21} : 1,$$

wonach also die *Amplitude* in 5 Meilen Entfernung so klein geworden ist, dass sie gegen die am Ausgangspunkte des Wellenzugs ganz verschwindet.

Der *Phasenunterschied* für einen gegebenen Augenblick am Ausgangspunkte des Wellenzugs und in der Entfernung $= s$ davon wird durch $520 \frac{\pi s}{c} \sqrt{2}$ dargestellt, also, für $s = 38 \cdot 10^6$, durch $0,0636 \cdot \pi = 10^\circ 27'$, ein Phasenunterschied, der bei der Genauigkeit, welche die Beobachtungen nach dem vorhergehenden Artikel gestatten, keineswegs als unmerklich betrachtet werden kann.

Nach diesem aus der Betrachtung der Elementarwellen entnommenen Ueberschlage dürfen die in den vorhergehenden Artikeln beschriebenen Versuche als hinreichend zur Prüfung der im vorigen Abschnitte in Beziehung auf die Verhältnisse der Amplituden und der Phasen elektrischer Schwingungen in geschlossenen Leitern aufgestellten Gesetze betrachtet werden.

Schliesslich möge noch bemerkt werden, dass die gefundene Gleichheit der Schwingungsamplitude an verschiedenen weit von einander entfernten Stellen des geschlossenen Leitungsdrahts zugleich auch als Beweis dienen kann, dass dieser mit Seide umspinnene Draht für elektrische Strömungen, wie sie durch den rotirenden Magnet hervorgebracht wurden, als hinreichend isolirt zu betrachten ist; denn bei unvollkommener Isolation hätten die Strömungen in den vom Inductor entfernten Theilen der Kette schwächer als in den dem Inductor näher liegenden sein müssen.

30.

Beobachtungen über die Abhängigkeit der Schwingungsamplitude von der Rotationsgeschwindigkeit des Magnets.

Nachdem die Gleichheit der Schwingungsamplituden und Schwingungsphasen für die längste Kette und für die grösste Rotationsgeschwindigkeit des Magnets, welche sich mit den gegebenen Mitteln darstellen liessen, bestätigt worden ist, woraus von selbst einleuchtet, dass diese Gleichheit um so mehr bei kürzeren Ketten und kleineren Rotationsgeschwindigkeiten statt finde; so bleibt für die quantitative Prüfung der im vorhergehenden Abschnitte entwickelten Gesetze hauptsächlich nur noch die Prüfung des Gesetzes der Abhängigkeit der Schwingungsamplitude von der Rotationsgeschwindigkeit des Magnets, für die nämliche Kette, übrig.

Aus der Gleichheit der Schwingungsamplituden und Schwingungsphasen in allen Theilen eines geschlossenen Leiters geht von selbst hervor, dass die Intensität der Strömung in irgend einem Punkte stets der mittleren Strömungsintensität im ganzen Leiter gleich ist. Das Gesetz für die Mittelwerthe der Strömungsintensitäten in geschlossenen Leitern in ihrer Abhängigkeit von den Mittelwerthen der elektromotorischen Kräfte ist nun Art. 9, unabhängig von der Betrachtung der Gestalt des geschlossenen Leiters, entwickelt worden, und es ist daraus Art. 24 das Gesetz dieser Abhängigkeit für den Fall näher bestimmt worden, wo dieser Mittelwerth der elektromotorischen Kräfte sich proportional dem Sinus eines mit der Zeit proportional wachsenden Bogens ändert, was statt findet, wenn die elektromotorischen Kräfte durch Rotation eines kleinen Magnets hervorgebracht werden. Wurde nämlich hienach die mittlere

elektromotorische Kraft $= g_0 \sin \mu t$ gesetzt, so ergab sich für die mittlere Stromintensität das Gesetz

$$i = - \frac{g_0}{w'} \cdot \sin \varphi_0 \cos (\mu t + \varphi_0),$$

worin w' den Widerstand der Längeneinheit des Leiters bezeichnete, und $\tan \varphi_0 = \frac{\pi a c c w'}{4 \mu \int M''_0 ds}$ war. Nach diesem Gesetze hängt aber die Strömungsintensität i bei einer gegebenen Kette und bei gegebener Stärke und Lage des Magnets, für die der Widerstand w' und der von der Gestalt der Kette abhängige Coefficient $\int M''_0 ds$, so wie auch der von der Stärke des Magnets und seiner Lage zur geschlossenen Kette abhängige Faktor g_0 bestimmte Werthe haben, bloss noch von der durch μ zu bestimmenden grösseren oder kleineren Rotationsgeschwindigkeit ab, indem $\frac{\mu}{2\pi}$ die Zahl der Umdrehungen in der Zeiteinheit bezeichnet.

Ausser dem Gesetze der Abhängigkeit der Strömungsintensität von der Rotationsgeschwindigkeit des Magnets könnte zwar ferner auch noch der absolute Werth der Strömungsintensität i in seiner Abhängigkeit von den absoluten Werthen der Constanten w' , $\int M''_0 ds$, und g_0 einer Prüfung unterworfen werden; doch was die Abhängigkeit von w' und g_0 betrifft, so ist dieselbe für verschwindende Werthe von μ schon geprüft, wo $\varphi_0 = \frac{\pi}{2}$ und folglich

$$i = \frac{g_0}{w'}$$

erhalten wird, was das bekannte und durch die Erfahrung fest begründete Ohm'sche Gesetz ist; was aber die Abhängigkeit von $\int M''_0 ds$ betrifft, so würde diese Prüfung leicht zu machen sein, sobald nur analytische Methoden vorhanden wären, den Werth der Constanten $\int M''_0 ds$ aus der Gestalt des geschlossenen Leiters leicht zu bestimmen. Die Kenntniss dieses Werths für einen kreisförmigen Leiter genügt nicht, weil die Beobachtungen, zu denen ein Inductor und zwei Dynamometer nothwendig sind, mit einem kreisförmigen Leiter nicht ausgeführt werden können.

Die Ausführung der verlangten quantitativen Prüfung fordert aber eine genaue Kenntniss der Instrumente, mit welchen die Beobachtungen gemacht werden, insbesondere eine genaue Kenntniss von den gebrauchten Dynamometern. Eine zweckmässige Einrichtung zur Regulirung der gegenseitigen Lage des Multipliers und Solenoids jedes Dynamometers, sowie zur Regulirung der Schwingungsdauer des Solenoids vorausgesetzt,

kommt es dabei vorzüglich auf eine zweckmässige *Aufstellung* und sodann auf die *Prüfung des Instruments* an. Die *Aufstellung* des Dynamometers soll so geschehen, dass die *Solenoidaxe horizontal und dem magnetischen Meridiane parallel* ist; die *Axe des das Solenoid umschliessenden Multipliers* soll ebenfalls *horizontal sein, und mit der Solenoidaxe einen rechten Winkel bilden*. Der Mittelpunkt des Multipliers soll mit dem Mittelpunkte des Solenoids zusammenfallen. Ist dies näherungsweise nach äusseren Merkmalen geschehen, so bleibt zu erörtern übrig, wie man *durch Beobachtungen*, die mit dem Instrumente selbst gemacht werden, prüfen könne, ob die angeführten Bedingungen genau erfüllt sind, oder wie gross die noch vorhandenen *Abweichungen* sind, sowie, welche Versuche nöthig sind, auch diejenigen *Elemente des Instruments* zu bestimmen, deren Kenntniss nöthig ist, wenn aus den damit gemachten Beobachtungen *genaue quantitative Bestimmungen* abgeleitet werden sollen.

34.

Prüfung des Dynamometers.

Zum Zweck einer solchen Prüfung des Dynamometers lässt man den Strom einer *constanten Säule*, welcher zugleich durch den Multiplier einer *Tangentenboussole* geführt wird, die zur Bestimmung der *Stromintensität* dient, durch das *Solenoid*, bald *vorwärts*, bald *rückwärts*, und durch den *Multiplier* gehen, während derselbe mit dem Solenoide bald *parallel*, bald *kreuzweise* verbunden ist, was durch einen *Commutator*, zu dessen Doppelzellen die Enden des Solenoid- und Multiplierdrahts geführt sind, leicht bewerkstelligt wird. In allen diesen 4 Fällen wird die *Ablenkung* des Solenoids von der ursprünglichen Gleichgewichtslage auf bekannte Weise beobachtet. Aus diesen 4 Beobachtungen werden 1) die Abweichung der Solenoidaxe von dem magnetischen Meridian bei der ursprünglichen Gleichgewichtslage $= \mu$, 2) die Abweichung des von der Solenoidaxe und von der Multiplieraxe gebildeten Winkels von einem rechten Winkel $= \delta$, 3) das Verhältniss der vom Erdmagnetismus auf das Solenoid, bei gegebener Stromintensität in demselben, ausgeübten Directionskraft zu der statischen Directionskraft des Solenoids $= \varepsilon$, 4) das Verhältniss der vom Multiplier auf das Sole-

noid, bei gegebener Stromintensität in beiden, ausgeübten Directions-
kraft zu der statischen Directionskraft des Solenoids $= z$ bestimmt.

Die Beobachtung giebt die *Ablenkung* des Solenoids von der ur-
sprünglichen Gleichgewichtslage in Skalentheilen und wird die Zahl
dieser Skalentheile mit dem doppelten Abstand des Spiegels von der
Skale, $= R$ Skalentheilen, dividirt, so erhält man für kleinere Ablen-
kungen dieselben im *Bogenwerth* ausgedrückt, welcher in den angegebe-
nen 4 Fällen mit a, b, c, d bezeichnet werden möge. Es ergibt sich
dann

$$\begin{aligned} z &= \frac{1}{2} \left(\frac{c+b}{c-b} + \frac{d+a}{d-a} \right) \\ \varepsilon &= \frac{da - cb - (db - ca) z}{d + c - b - a} \\ \delta &= \frac{1}{2\varepsilon} \left(\frac{c+b}{c-b} - \frac{d+a}{d-a} \right) \\ \mu &= \frac{1}{z} (\varepsilon - (1 + z - \delta\varepsilon) a) . \end{aligned}$$

Zum Beweise braucht man nur nach bekannten Gesetzen das *statische*,
erdmagnetische und *elektrodynamische* Drehungsmoment, welche auf das
Solenoid wirken, zu bestimmen, deren Summe für das bei der beobach-
teten Ablenkung statt findende Gleichgewicht $= 0$ zu setzen ist.

Bezeichnet s die *statische* Directionskraft, so ist bei einer Ablenkung
 $= \varphi$ von der *statischen* Gleichgewichtslage, welche statt gefunden hatte,
ehe ein Strom durch die Kette ging, das *statische* Drehungsmoment
 $= -s \sin \varphi$.

Bezeichnet ferner i die *Stromintensität*, positiv wenn das durch-
strömte Solenoid einem mit seinem Nordpol nach Norden gerichteten
Magnete äquivalent ist, bezeichnet mi die *erdmagnetische* Directionskraft,
wonach m das Product des horizontalen Theils des Erdmagnetismus in
die vom Solenoiddrahte umwundene Fläche ist; bezeichnet endlich μ ,
wie schon bemerkt, den Winkel, den die Solenoidaxe beim statischen
Gleichgewichte mit dem magnetischen Meridiane macht; so ist das *erd-*
magnetische Drehungsmoment

$$\begin{aligned} &= -mi \sin (\varphi + \mu) , \\ \text{oder, wenn } \mu \text{ sehr klein ist,} \\ &= -mi (\sin \varphi + \mu \cos \varphi) . \end{aligned}$$

Bezeichnet endlich $\left(\frac{\pi}{2} + \delta \right)$ den Winkel, welchen die nach Osten
gerichtete Multiplicatoraxe mit der nach Norden gerichteten Solenoidaxe

bildet; bezeichnet ferner eii die vom Multiplicator auf das Solenoid ausgeübte elektrodynamische Directionskraft, e positiv wenn Multiplicator und Solenoid so mit einander verbunden sind, dass der Multiplicator bei positivem i in seinen Fernwirkungen einem mit seinem Südpole nach Osten gerichteten Magnet äquivalent ist; so ist das *elektrodynamische Drehungsmoment*

$$= eii \cos(\varphi - \delta),$$

oder, wenn δ sehr klein ist,

$$= eii(\cos \varphi + \delta \sin \varphi).$$

Die Bedingung des Gleichgewichts des Solenoids bei der beobachteten Ablenkung φ besteht nun darin, dass die Summe dieser drei Momente $= 0$ ist, d. i.

$$-s \sin \varphi - mi(\sin \varphi + \mu \cos \varphi) + eii(\cos \varphi + \delta \sin \varphi) = 0.$$

Dividirt man diese Gleichung mit $-s \cos \varphi$ und beachtet, dass für $\tan \varphi$ der *Bogenwerth der beobachteten Ablenkung*, d. i. a im ersten der 4 betrachteten Fälle, gesetzt werden kann, so erhält man folgende Gleichung

$$a + \frac{mi}{s}(a + \mu) - \frac{eii}{s}(1 + \delta a) = 0.$$

In diesem *ersten* Falle ging der Strom durch den Solenoiddraht *vorwärts* und das Solenoid war mit dem Multiplicator *parallel* verbunden. In dem *zweiten* Falle, wo der Strom durch den Solenoiddraht ebenfalls *vorwärts* ging, aber das Solenoid mit dem Multiplicator *kreuzweise* verbunden war, bleibt die Stromintensität i positiv, aber e wechselt das Vorzeichen, während der Bogenwerth der in diesem Falle beobachteten Ablenkung b für $\tan \varphi$ zu setzen ist, wonach

$$b + \frac{mi}{s}(b + \mu) + \frac{eii}{s}(1 + \delta b) = 0.$$

Im *dritten* Falle, wo der Strom durch den Solenoiddraht *rückwärts* ging, das Solenoid mit dem Multiplicator aber, wie im ersten Falle, *parallel* verbunden war, wechselt i das Vorzeichen und e ist positiv wie im ersten Falle, während der Bogenwerth der in diesem Falle beobachteten Ablenkung c für $\tan \varphi$ zu setzen ist, wonach

$$c - \frac{mi}{s}(c + \mu) - \frac{eii}{s}(1 + \delta c) = 0.$$

Im *vierten* Falle endlich, wo der Strom durch den Solenoiddraht *rückwärts* ging, wie im dritten Falle, und das Solenoid mit dem Multiplicator *kreuzweise* verbunden war, wie im zweiten Falle, ist i negativ wie im

dritten und e negativ wie im zweiten Falle, während der Bogenwerth der in diesem Falle beobachteten Ablenkung d für $\tan \varphi$ zu setzen ist, wonach

$$d - \frac{mi}{s} (d + \mu) + \frac{eii}{s} (1 + \delta d) = 0.$$

Aus diesen 4 Gleichungen ergeben sich die angegebenen Werthe von κ , ε , δ , μ , wenn man κ für $\frac{mi}{s}$ und ε für $\frac{eii}{s}$ schreibt.

Als Beispiel diene das zu den folgenden Versuchen gebrauchte Dynamometer, für welches die Beobachtungen nach Skalentheilen ergeben hatten:

$$2Ra = + 440,01$$

$$2Rb = - 443,81$$

$$2Rc = + 448,26$$

$$2Rd = - 450,68.$$

Es war dabei $2R = 5075$ Skalentheile. Hieraus folgt nun

$$\kappa = 0,008484$$

$$\varepsilon = 0,0880$$

$$\delta = - 0,0397$$

$$\mu = + 0,0323.$$

Die Werthe von κ und ε , die sich leicht, wenn die Stromintensität i mit Hülfe einer Tangentenboussole gemessen worden ist, auf die für die Einheit der Stromintensität geltenden Normalwerthe zurückführen lassen, geben die *Elemente für die Stärke des Solenoids und für die Empfindlichkeit des Dynamometers*. Die beiden andern Werthe δ und μ beziehen sich dagegen auf die *Aufstellung* und geben die Abweichungen dieser Aufstellung von den für sie vorgeschriebenen Bedingungen. Es ergibt sich nämlich daraus, dass die Solenoidaxe mit der Multiplicatoraxe, statt eines rechten Winkels, den Winkel

$$\frac{\pi}{2} + \delta = 87^\circ 43' 31''$$

bildet, und dass die Solenoidaxe, statt beim *statischen* Gleichgewichte mit dem magnetischen Meridiane zusammen zu fallen, davon um den Winkel

$$\mu = 4^\circ 54'$$

nach Osten abweicht. Man sieht hieraus, dass, wenn das Instrument mit feinen Gradtheilungen versehen ist, die Fehler der Aufstellung sich hienach sehr leicht genau berichtigen lassen. — Bleiben aber auch diese

kleinen Fehler der Aufstellung unverbessert, so kann man doch die mit dem Instrumente gemachten Beobachtungen verbessern und diejenigen Werthe berechnen, die man bei genauer Aufstellung erhalten haben würde.

Für den Zweck der folgenden Schwingungsversuche kommt wegen des dabei statt findenden schnellen Wechsels des Vorzeichens von i die letztere mit μ bezeichnete Abweichung nicht in Betracht, sondern nur die mit δ bezeichnete Abweichung, und es ergibt sich leicht für eine in Skalentheilen beobachtete Ablenkung x' der verbesserte Werth x

$$x = x' - \frac{\delta x' x'}{2R} = x' + \frac{x' x'}{127780}.$$

Die in den folgenden Artikeln enthaltenen Beobachtungen waren der Anfang einer von mir und R. Kohlrausch gemeinschaftlich unternommenen Arbeit, welche durch die Krankheit und den Tod meines theuren Freundes unterbrochen worden ist. Die dabei gebrauchten Vorrichtungen zur gleichförmig schnellen Drehung des Magnets und zur Messung dieser Geschwindigkeit sind nebst den darauf sich beziehenden Beobachtungen von ihm ausgeführt worden.

32.

Erste Reihe.

Die folgende Beobachtungsreihe ist von R. Kohlrausch und mir gemeinschaftlich am 12. April 1857 ausgeführt worden. Sie betrifft die *Abhängigkeit der Schwingungsamplitude von der Rotationsgeschwindigkeit des Magnets*, und wurde mit vier verschiedenen Ketten gemacht, zu denen aber immer das nämliche *Dynamometer* und die nämliche *Inductorrolle* gehörten, die aus einem Stücke eines sehr feinen Kupferdrahts von ungefähr 1500 Meter Länge, mit einem Widerstande nach absolutem Maasse $= 23 \cdot 10^{12}$, welches der constante Theil der 4 Ketten war, gebildet waren. Hiezu kam

bei der ersten Kette	A	ein 2800 Meter langes Stück,	dessen Widerstand	$= 8,79 \cdot 10^{12}$
» » zweiten »	B	» 5600 »	» » »	$= 18 \cdot 10^{12}$
» » dritten »	C	» 8000 »	» » »	$= 27 \cdot 10^{12}$
» » vierten »	D	» 10800 »	» » »	$= 35 \cdot 10^{12}$

Die Skale war in einer Entfernung von 2537,5 Skalentheilen von dem am Solenoid befestigten kleinen Planspiegel fest aufgestellt, unter rechtem Winkel mit der Spiegelnormale beim statischen Gleichgewicht des Sole-

noids, und wurde von der Verticalebene der Spiegelnormale im 800^{sten} Skalentheile geschnitten. Das hinter der Skale aufgestellte Fernrohr konnte so verrückt werden, dass beim statischen Gleichgewicht des Solenoids bald der 800^{ste} Skalentheil, bald ein höherer oder niederer Skalentheil am Fadenkreuz beobachtet wurde, um damit die Ablenkung des Solenoids, auch wenn sie über die halbe Skalenlänge hinausging, beobachten zu können.

Kette	Schwin- gungszahl m	Statische Gleich- gewichts- lage	Abgelenk- ter Stand	Ablenkung in Skalen- theilen y	x'	x
A.	288,80	361,69	1475,85	+ 1114,16	+ 1111,84	+ 1121,51
	217,80	362,52	1242,34	+ 879,82	+ 879,80	+ 885,86
	141,77	363,13	892,45	+ 529,32	+ 526,91	+ 529,08
	106,46	363,13	710,41	+ 347,28	+ 343,61	+ 344,53
	289,88	363,13	1480,61	+ 1117,48	+ 1115,01	+ 1124,74
	107,26	1210,44	857,52	— 352,92	— 349,96	— 349,00
	140,46	1210,44	681,63	— 528,81	— 527,08	— 524,90
	215,10	1210,44	328,91	— 881,53	— 881,42	— 875,34
	281,68	1210,44	97,05	— 1113,39	— 1109,88	— 1100,24
B.	106,76	800,15	630,73	— 169,42	— 169,23	— 169,01
	142,74	800,15	561,78	— 238,37	— 237,84	— 237,40
	216,80	800,15	463,11	— 337,04	— 335,55	— 334,67
	290,26	800,15	410,90	— 389,25	— 386,95	— 385,78
	106,84	800,24	969,02	+ 168,78	+ 168,59	+ 168,81
	144,15	800,24	1040,27	+ 240,03	+ 239,49	+ 239,94
	217,90	800,24	1136,55	+ 336,31	+ 334,84	+ 335,72
	288,04	800,24	1185,91	+ 385,67	+ 383,44	+ 384,59
C.	107,12	800,24	897,67	+ 97,43	+ 97,39	+ 97,46
	144,32	800,24	931,32	+ 131,08	+ 131,00	+ 131,13
	214,80	800,24	971,13	+ 170,89	+ 170,69	+ 170,92
	289,62	800,24	988,77	+ 188,53	+ 188,26	+ 188,54
	108,60	800,24	701,11	— 99,13	— 99,09	— 99,01
	143,68	800,24	669,66	— 130,58	— 130,50	— 130,37
	219,78	800,24	628,57	— 171,67	— 171,47	— 171,24
	286,90	800,24	611,76	— 188,48	— 188,21	— 187,94

Kette	Schwin- gungszahl m	Statische Gleich- gewichts- lage	Abgelenk- ter Stand	Ablenkung in Skalen- theilen y	x'	x
D.	108,42	800,58	731,93	— 68,65	— 68,63	— 68,59
	144,44	800,58	711,98	— 88,60	— 88,57	— 88,51
	217,68	800,58	689,18	— 111,40	— 111,35	— 111,25
	289,56	800,58	679,54	— 121,04	— 120,97	— 120,86
	430,80	800,58	675,17	— 125,41	— 125,33	— 125,21
	433,06	801,30	926,27	+ 124,97	+ 124,89	+ 125,01
	109,06	801,30	869,69	+ 68,39	+ 68,37	+ 68,41
	143,50	801,30	888,91	+ 87,61	+ 87,58	+ 87,64
	217,12	801,30	912,31	+ 111,01	+ 110,96	+ 111,06
	286,92	801,30	922,00	+ 120,70	+ 120,63	+ 120,74

Die Werthe von x' in der vorletzten Columnne sind aus den in der vorhergehenden Columnne angegebenen Ablenkungen y nach der Formel $x' = y - \frac{y^3}{5075^2}$ berechnet, wodurch man mit hinreichender Genauigkeit $x' = 2R \tan \varphi$ erhält, wenn die beobachtete Ablenkung $y = R \tan 2\varphi$ ist. Nur bei den Beobachtungen mit der Kette A, wobei das Fernrohr verschoben war, geben die in der drittletzten Columnne angeführten Ablenkungen nicht unmittelbar die Werthe von $R \tan 2\varphi$, sondern dieselben müssen daraus auf folgende Weise berechnet werden: Theilt man den in dieser Columnne angegebenen Werth der Ablenkung y' in zwei Theile, nämlich in den Theil y'' , welcher von dem beim statischen Gleichgewichte beobachteten Skalentheil bis zum 800^{sten} Skalentheil reicht, und in den Theil y''' , welcher vom 800^{sten} Skalentheil bis zu dem bei der Ablenkung beobachteten Skalentheil reicht, so erhält man

$$y = R \tan 2\varphi = \frac{y'}{1 - \frac{y''y'''}{RR}},$$

woraus für $R = 2537,5$ der Werth von $x' = 2R \tan \varphi$ leicht berechnet werden kann.

An den so berechneten Werthen von x' war nun endlich noch die am Schlusse des vorigen Artikels angegebene Correction anzubringen, wonach die in der letzten Columnne angegebenen Werthe von $x = x' + \frac{x'x'}{427780}$ berechnet sind.

33.

Berechnung der Beobachtungen.

Die beschriebenen Beobachtungen sollen dazu dienen, das im vorigen Abschnitte entwickelte Gesetz der Abhängigkeit der Schwingungsamplitude von der Rotationsgeschwindigkeit des Magnets daran zu prüfen. Nach Art. 24 wird die Schwingungsamplitude durch $\frac{i}{\mu\mathcal{E}}$ ausgedrückt, wenn i das Intensitäts-Maximum der bei der elektrischen Schwingung statt findenden Strömungen bezeichnet. Da nun ferner nach Art. 30 die Strömungs-Intensität in jedem Augenblicke der Schwingung durch den Werth

$$= \frac{g_0}{w'} \sin \varphi_0 \cos (\mu t + \varphi_0)$$

gegeben ist, also das Intensitäts-Maximum der bei den elektrischen Schwingungen statt findenden Strömungen

$$i = \frac{g_0}{w'} \sin \varphi_0,$$

worin $\tan \varphi_0 = \frac{\pi acc w'}{4\mu \int M''_0 ds}$ war, so ergibt sich, nach Art. 24, für die *Schwingungsamplitude* folgender Ausdruck:

$$\frac{i}{\mu\mathcal{E}} = \frac{\pi acc g_0}{\mu\mathcal{E} \sqrt{(4\mu^2 (\int M''_0 ds)^2 + \pi^2 a^2 c^4 w'^2)}}.$$

Aus den Beobachtungen ergibt sich aber nach Art. 24

$$i = \frac{1}{\pi a'} \cdot \sqrt{\frac{aS \tan v}{nn'}},$$

worin v die beobachtete Ablenkung des Solenoids bezeichnet, folglich ist die Schwingungsamplitude

$$\frac{i}{\mu\mathcal{E}} = \frac{1}{\pi a' \mu\mathcal{E}} \cdot \sqrt{\frac{aS \tan v}{nn'}} = \frac{\pi acc g_0}{\mu\mathcal{E} \sqrt{(4\mu^2 (\int M''_0 ds)^2 + \pi^2 a^2 c^4 w'^2)}}.$$

Für den Zweck der Prüfung der aufgestellten Gesetze an den Beobachtungen ergibt sich hieraus der in der letzten Columne der Beobachtungstafel im vorhergehenden Artikel mit $\pm x = 2R \tan v$ bezeichnete Werth

$$\pm x = \frac{\pi^2 aa' a' nn' c^4 g_0 g_0}{4\mu^2 (\int M''_0 ds)^2 + \pi^2 a^2 c^4 w'^2} \cdot \frac{2R}{S}.$$

Nun ist aber $\frac{\mu}{\pi}$ die in der Tafel mit m bezeichnete Schwingungszahl, und g_0 ist, nach den Gesetzen der magnetischen Induction, der Rotationsgeschwindigkeit proportional, oder es ist $g_0 = mg'_0$, wenn g'_0 den Werth von g_0 für die Schwingungszahl $m = 1$ bezeichnet; folglich ist

$$\pm x = \frac{\pi^2 a a' a' n n' c^2 g'_0 g'_0 m m}{16 (\int M''_0 ds)^2 \cdot m m + a^2 c^2 w'^2} \cdot \frac{2R}{S},$$

oder, wenn

$$C = \frac{\pi^2 a' a' n n' g'_0 g'_0}{a w' w'} \cdot \frac{2R}{S}, \quad P = \frac{16 (\int M''_0 ds)^2}{a^2 c^2 w'^2}$$

gesetzt wird,

$$C - Px - \frac{x}{mm} = 0,$$

worin C und P constante Werthe für alle Beobachtungen sind, welche mit derselben Kette, mit demselben rotirenden Magnet und mit demselben Dynamometer gemacht worden. Der Werth von x , von dessen Vorzeichen abgesehen wird, ist hiebei immer *positiv* zu nehmen.

Hienach ergeben sich aus den in der Tafel des vorigen Artikels enthaltenen Beobachtungen folgende Gleichungen zur Bestimmung der Constanten C und P für die Kette A:

$$C - 1121,51 P - \frac{1121,51}{288,80^2} = 0$$

$$C - 885,86 P - \frac{885,86}{217,80^2} = 0$$

$$C - 529,08 P - \frac{529,08}{144,77^2} = 0$$

$$C - 344,53 P - \frac{344,53}{106,46^2} = 0$$

$$C - 1124,74 P - \frac{1124,74}{289,88^2} = 0$$

$$C - 349,00 P - \frac{349,00}{107,26^2} = 0$$

$$C - 524,90 P - \frac{524,90}{140,46^2} = 0$$

$$C - 875,34 P - \frac{875,34}{215,10^2} = 0$$

$$C - 1100,24 P - \frac{1100,24}{281,68^2} = 0$$

woraus die wahrscheinlichsten Werthe von C und P erhalten werden, nämlich:

$$C = 0,037978, \quad P = 0,000021865.$$

Berechnet man auf gleiche Weise die Werthe von C und P für die Ketten B, C und D, so erhält man die in folgender Tafel zusammengestellten Resultate.

1121,51	885,86	529,08	344,53	1124,74	349,00	524,90	875,34	1100,24
288,80	217,80	144,77	106,46	289,88	107,26	140,46	215,10	281,68
1121,51	885,86	529,08	344,53	1124,74	349,00	524,90	875,34	1100,24
288,80	217,80	144,77	106,46	289,88	107,26	140,46	215,10	281,68
1121,51	885,86	529,08	344,53	1124,74	349,00	524,90	875,34	1100,24
288,80	217,80	144,77	106,46	289,88	107,26	140,46	215,10	281,68
1121,51	885,86	529,08	344,53	1124,74	349,00	524,90	875,34	1100,24
288,80	217,80	144,77	106,46	289,88	107,26	140,46	215,10	281,68
1121,51	885,86	529,08	344,53	1124,74	349,00	524,90	875,34	1100,24
288,80	217,80	144,77	106,46	289,88	107,26	140,46	215,10	281,68

Kette	C	P
A	0,037978	0,000021865
B	0,022795	0,000047050
C	0,015174	0,000068093
D	0,011869	0,000087274

Berechnet man hiemit endlich die Werthe von x aus den gegebenen Werthen von m , so erhält man, nach den Werthen von m geordnet, folgende Vergleichung der berechneten Werthe von x mit den aus den Beobachtungen gefundenen.

A.				B.			
m	Beobachter Werth von x	Berechneter Werth von x	Unterschied	m	Beobachter Werth von x	Berechneter Werth von x	Unterschied
106,46	344,53	344,96	—0,43	106,76	169,01	169,12	—0,11
107,26	349,00	349,11	—0,11	106,84	168,81	169,28	—0,47
140,46	524,91	523,48	+1,43	142,74	237,40	237,13	+0,27
141,77	529,08	530,29	—1,21	144,15	239,94	239,51	+0,43
215,10	875,34	873,50	+1,84	216,80	334,67	333,63	+1,04
217,80	885,86	884,34	+1,52	217,90	335,72	334,68	+1,04
281,68	1100,24	1101,83	—1,59	288,04	384,59	385,69	—1,10
288,80	1121,51	1121,81	—0,30	290,26	385,78	386,89	—1,11
289,88	1124,74	1124,77	—0,03				
C.				D.			
107,12	97,46	97,74	—0,28	108,42	68,59	68,87	—0,28
108,60	99,01	99,25	—0,24	109,06	68,41	69,27	—0,86
143,68	130,37	130,21	+0,16	143,50	87,64	87,38	+0,26
144,32	131,13	130,69	+0,44	144,44	88,51	87,79	+0,72
214,80	170,92	169,04	+1,88	217,12	111,06	109,41	+1,65
219,78	171,24	170,89	+0,35	217,68	111,25	109,52	+1,73
286,90	187,94	189,10	—1,16	286,92	120,74	119,38	+1,36
289,62	188,54	189,64	—1,10	289,56	120,86	119,69	+1,17
				430,80	125,21	128,09	—2,88
				433,06	125,01	128,17	—3,16

Mit dieser ersten Prüfung lässt sich nun noch eine zweite verbinden. Nach dem aufgestellten Gesetze sollen nämlich die beiden Constanten C und P dem Quadrate des mittleren Widerstands der Längeneinheit des Leitungsdrahts w' umgekehrt proportional sein; doch sind die übrigen Grössen, von denen die Werthe dieser Constanten nach den angeführten Formeln:

$$C = \frac{\pi^2 a' a' n n' g'_0 g'_0}{a w' w'} \cdot \frac{2R}{S}, \quad P = \frac{16 (\int M''_0 ds)^2}{a^2 c^2 w'^2}$$

abhängen, nicht für alle 4 Ketten, auf welche sich die im vorigen Artikel beschriebenen Beobachtungen beziehen, gleich, sondern die Grösse g'_0 , von der die Constante C abhängt, und die Grösse $\int M''_0 ds$, von der die Constante P abhängt, haben für jede Kette einen besondern Werth. Bezeichnet man nun aber mit l die Länge des ganzen Leitungsdrahts, welche ebenfalls für die 4 Ketten verschiedene Werthe hat, und beachtet, dass $g'_0 \sin \mu t$ für die Zeit t die vom rotirenden Magnet bei derjenigen Geschwindigkeit, für die $m = 1$ ist, *im Mittel auf jede Längeneinheit des ganzen Leitungsdrahts* ausgeübte elektromotorische Kraft bezeichnet; so ergibt sich, dass $lg'_0 \sin \mu t$ für die Zeit t die vom rotirenden Magnet bei derjenigen Geschwindigkeit, für die $m = 1$ ist, *auf den ganzen Leitungsdraht* ausgeübte elektromotorische Kraft bezeichnet. Da aber der rotirende Magnet bloss auf den allen 4 Ketten gemeinsamen Inductor-draht inducirend wirkte, so ergibt sich hieraus, dass lg'_0 für alle 4 Ketten gleichen Werth hat; folglich ergibt sich aus der Formel

$$C = \frac{\pi^2 a' a' n n' g'_0 g'_0}{a w' w'} \cdot \frac{2R}{S} = \frac{\pi^2 a' a' n n' (lg'_0)^2}{a} \cdot \frac{2R}{S} \cdot \frac{1}{(lw')^2},$$

dass die Werthe der Constanten C für diese 4 Ketten den Quadraten der Widerstände dieser 4 Ketten umgekehrt proportional sein sollen: denn lw' bezeichnet den Widerstand der ganzen Kette, da w' der mittlere Widerstand der Längeneinheit war.

Um das aufgestellte Gesetz auch in dieser Beziehung zu prüfen, müssen zu den betrachteten Beobachtungen die im Anfange des vorigen Artikels angeführten Werthe der Widerstände jener 4 Ketten hinzugezogen werden, von denen jedoch zu bemerken, dass ihre Bestimmung nicht als Hauptzweck der damaligen Beobachtungen betrachtet wurde, sondern ohne Anspruch auf besondere Genauigkeit (sie beruhete zum Theil auf blosser Vergleichung nach Drahtlängen) nur als kurze Beschreibung zur Unterscheidung der 4 Ketten von einander dienen sollte.

Wir benutzen jedoch auch diese Bestimmungen zur Prüfung des aufgestellten Gesetzes, weil sie, wie alle andern angeführten Beobachtungen, schon vor mehreren Jahren, ohne alle Rücksicht auf die hier entwickelten Gesetze, gemacht worden sind.

Es verhalten sich aber, wie im Anfang des vorigen Artikels angegeben worden ist, die Widerstände der 4 Ketten, jener Bestimmung gemäss, ungefähr wie

$$31,79 : 41 : 50 : 58,$$

während dieselben Verhältnisse, dem aufgestellten Gesetze gemäss, durch Division der Zahl 6,2158 durch $\sqrt{C}$, wie

$$31,89 : 41,17 : 50,46 : 57,06$$

erhalten werden, was mit den obigen Beobachtungs-Resultaten, wie man sieht, ganz wohl übereinstimmt.

34.

Zweite Reihe.

Die folgende von Kohlrausch und mir gleichfalls gemeinschaftlich am 18. und 22. April 1857 ausgeführte Beobachtungsreihe ist im Wesentlichen eine Wiederholung der vorhergehenden, jedoch mit dem Unterschiede, dass bei der vorigen Reihe stets der ganze Leitungsdraht aus einfach aufgewickelten Drahtrollen bestand, während bei der folgenden zwar für die Kette A dasselbe galt, eine andere Kette aber durch Einschaltung eines *Doppeldrahts E* in die Kette A gebildet wurde. Dieser *Doppeldraht E* war aus zwei sehr feinen mit Seide übersponnenen und dadurch von einander isolirten Kupferdrähten zusammengesetzt, die aber durch eine nochmalige gemeinschaftliche Ueberspinnung fest zusammengehalten wurden, in Uebereinstimmung mit der Art. 26 zur Verminderung der von wechselseitiger Induction herrührenden Dämpfung elektrischer Schwingungen gegebenen Vorschrift, welche dadurch erprobt werden sollte. — Zur Verminderung dieser Dämpfung trug ausserdem noch der Umstand etwas bei, dass der Doppeldraht *E*, statt auf einer Rolle aufgewickelt zu werden, auf einem besonderen Statife so aufgespannt wurde, dass alle Windungen wenigstens 20 Millimeter weit von einander abstanden.

Nach Art. 32 hatte die Kette A eine Länge von etwa 4300 Meter mit einem Widerstande nach absolutem Maasse $= 3179 \cdot 10^{10}$. Der

Doppeldraht *E* hatte 1442 Meter Länge (die Länge des einfachen Drahts war also 2824 Meter) mit einem Widerstande $= 4292 \cdot 10^{10}$.

Von der Aufstellung der Skale und des Ablesungsfernrohrs galt ganz dasselbe, was Art. 32 für die vorhergehende Beobachtungsreihe bemerkt worden. — Für jede Kette sind zwei Beobachtungsreihen, die erste am 18., die zweite am 22. April gemacht worden

Kette	Schwin- gungszahl <i>m</i>	Statische Gleich- gewichts- lage	Abgelenk- ter Stand	Ablenkung in Skalen- theilen <i>y</i>	<i>x'</i>	<i>x</i>
<i>A+E</i>	107,22	801,98	728,42	— 73,56	— 73,54	— 73,50
	139,66	801,98	681,37	— 120,61	— 120,54	— 120,40
	244,10	801,98	542,95	— 259,03	— 258,36	— 257,84
	279,44	801,98	402,21	— 399,77	— 397,29	— 396,06
	108,02	801,98	876,36	+ 74,38	+ 74,36	+ 74,40
	141,82	801,98	926,06	+ 124,08	+ 124,01	+ 124,13
	213,76	801,98	1059,59	+ 257,61	+ 256,95	+ 257,47
	282,80	801,98	1206,57	+ 404,59	+ 402,03	+ 403,29
<i>A</i>	280,58	389,64	1468,13	+ 1078,49	+ 1075,80	+ 1084,86
	214,12	425,42	1281,09	+ 855,67	+ 855,32	+ 861,05
	142,58	425,42	954,80	+ 529,38	+ 528,38	+ 530,56
	141,66	425,42	948,80	+ 523,38	+ 522,36	+ 524,50
	103,36	425,42	762,90	+ 337,48	+ 335,26	+ 336,14
	283,60	1193,13	86,44	— 1106,69	— 1102,50	— 1092,99
	215,16	1193,13	323,28	— 869,85	— 869,06	— 863,15
	139,82	1193,13	676,38	— 516,75	— 515,29	— 513,21
<i>A+E</i>	110,53	1193,13	827,49	— 365,64	— 363,10	— 362,07
	106,10	801,52	730,24	— 71,28	— 71,26	— 71,22
	142,88	801,52	676,72	— 124,80	— 124,73	— 124,61
	214,80	801,52	543,31	— 258,21	— 257,55	— 257,03
	279,92	801,52	404,02	— 397,50	— 395,05	— 393,83
	107,43	801,43	873,91	+ 72,48	+ 72,46	+ 72,50
	141,94	801,43	924,38	+ 122,95	+ 122,88	+ 123,00
	215,64	801,43	1060,12	+ 258,69	+ 258,03	+ 258,55
<i>A+E</i>	279,30	801,43	1194,00	+ 392,57	+ 390,22	+ 391,41

Kette	Schwin- gungszahl <i>m</i>	Statische Gleich- gewichts- lage	Abgelenk- ter Stand	Ablenkung in Skalen- theilen <i>y</i>	<i>x'</i>	<i>x</i>
A	282,02	384,83	1465,47	+1080,64	+1077,20	+1086,28
	217,17	385,13	1249,53	+ 864,40	+ 864,14	+ 869,98
	139,59	385,13	893,92	+ 508,79	+ 506,73	+ 508,74
	107,15	385,13	728,92	+ 343,79	+ 340,65	+ 341,56
	281,96	1202,32	106,96	−1095,36	−1090,85	−1081,54
	217,14	1202,30	329,47	− 872,83	− 872,43	− 866,48
	144,32	1202,30	664,30	− 538,00	− 536,49	− 534,24
	139,56	1202,30	690,03	− 512,27	− 510,54	− 508,50
	106,64	1202,30	860,67	− 341,63	− 340,30	− 339,39

Von der Berechnung der Werthe von *x* in dieser Tafel gilt dasselbe, was zur vorhergehenden Tafel darüber gesagt ist.

Aus den zusammengehörigen Werthen von *m* und *x* in dieser Tafel lassen sich nun die wahrscheinlichsten Werthe der Constanten *C* und *P* für die Ketten *A* und *A+E* ebenso berechnen, wie Art. 33 aus den Werthen Art. 32 für die Ketten *A, B, C, D*. Auf diese Weise sind die in folgender Tafel enthaltenen Resultate erhalten worden.

Kette	<i>C</i>	<i>P</i>
<i>A+E</i>	0,006672	0,000004041
<i>A</i>	0,03763	0,00002196
<i>A+E</i>	0,006610	0,000004083
<i>A</i>	0,03714	0,00002163

Berechnet man hiemit endlich die Werthe von *x* aus den gegebenen Werthen von *m*, so erhält man, nach den Werthen von *m* geordnet, folgende Vergleichung der berechneten Werthe von *x* mit den aus den Beobachtungen gefundenen.

A + E.				A.			
m	Beobach- teter Werth von x	Berech- neter Werth von x	Unter- schied	m	Beobach- teter Werth von x	Berech- neter Werth von x	Unter- schied
107,22	73,50	73,29	+0,21	103,36	336,14	335,82	+0,32
108,02	74,40	74,34	+0,06	110,53	362,07	362,41	-0,34
139,66	120,40	120,63	-0,23	139,82	513,21	514,68	-1,47
141,82	124,13	124,10	+0,03	141,66	524,50	524,09	+0,41
213,76	257,47	257,34	+0,13	142,58	530,56	528,81	+1,75
214,10	257,84	258,04	-0,20	214,12	861,05	859,37	+1,68
279,44	396,06	396,02	+0,04	215,16	863,15	863,68	-0,53
282,80	403,29	402,55	+0,74	280,58	1084,86	1085,42	-0,56
				283,60	1092,99	1093,70	-0,71
A + E.				A.			
106,10	72,22	71,14	+0,08	106,64	339,39	338,98	+0,41
107,43	72,50	72,85	-0,35	107,15	344,56	341,58	-0,02
141,94	123,00	123,04	-0,04	139,56	508,50	508,97	-0,47
142,88	124,61	124,56	+0,05	139,59	508,74	509,12	-0,38
214,80	257,03	256,62	+0,41	144,32	534,24	533,30	+0,94
215,64	258,55	258,32	+0,23	217,14	866,48	866,96	-0,48
279,30	391,44	391,07	+0,34	217,17	869,98	867,08	+2,90
279,92	393,83	392,37	+1,46	281,96	1081,54	1085,70	-4,16
				282,02	1086,28	1085,85	+0,43

Es verhalten sich endlich, wie im Anfang dieses Artikels angegeben worden, die Widerstände der beiden Ketten $A + E$ und A zu einander, der Beobachtung nach, ungefähr wie

$$7471 : 3179 ,$$

während dieses Verhältniss, dem im vorigen Artikel angegebenen Gesetze gemäss, welches hier auf gleiche Weise Anwendung findet, dass nämlich die Werthe der Constanten C für die beiden Ketten den Quadraten der Widerstände dieser Ketten umgekehrt proportional sein sollen, durch Division der Zahl 611,75 durch $\sqrt{C}$, wie

$$7507 : 3164$$

erhalten wird, was mit dem aus den Beobachtungen gefundenen Verhältnisse so weit übereinstimmt, als die geringe Genauigkeit der Widerstandsmessung zu erwarten berechtigt.

35.

Verhältniss der elektrostatischen Kraft zweier gleichen Elektrizitätsmengen zu ihrer Masse.

Es bleibt endlich noch der dritte nach Art. 23 für genauere Beobachtungen geeignete Gegenstand zu betrachten übrig, nämlich *die Abhängigkeit der Amplituden der von einem rotirenden Magnet in einem geschlossenen Leiter hervorgebrachten Schwingungen von der Gestalt des Leitungsdrahts*. Genaue Beobachtungen hierüber können nicht bloss zur Prüfung der aufgestellten Gesetze dienen, sondern können, wie Art. 23 schon angeführt worden, ausserdem noch zu einer wesentlichen Erweiterung unserer Kenntniss von der Elektrizität benutzt werden, nämlich zur Bestimmung des noch unbekannten *Verhältnisses der aus elektrostatischer Wechselwirkung gleicher Elektrizitätsmengen herrührenden Kraft zu deren Masse*.

Bezeichnet man die in der Längeneinheit des Leitungsdrahts enthaltene positive Elektrizitätsmenge nach elektrostatischem Maasse mit $\mathfrak{E}$, so ist die von ihr auf eine gleiche Elektrizitätsmenge in der Einheit der Entfernung ausgeübte elektrostatische Kraft $= \mathfrak{E}\mathfrak{E}$, während ihre Masse durch $\frac{1}{r}\mathfrak{E}$ ausgedrückt worden ist, woraus das unbekannte Verhältniss jener Kraft zu dieser Masse $\mathfrak{E}\mathfrak{E} : \frac{1}{r}\mathfrak{E} = r\mathfrak{E} : 1$ folgt. Hat nun überhaupt dieses Verhältniss, oder die unbekannte Grösse $r\mathfrak{E}$, einen mit andern bestimmten Grössen vergleichbaren Werth, so lässt sich leicht zeigen, dass dieser Werth aus Beobachtungen der *Abhängigkeit der Schwingungsamplitude von der Gestalt der Kette* am genauesten bestimmt werden könne.

Aus den Art. 8 und 10 aufgestellten Differentialgleichungen elektrischer Bewegung in geschlossenen Leitern ersieht man, dass darin die Grösse $r\mathfrak{E}$ nur im Ausdrücke $\frac{4M''(1+\lambda)}{cc} = \frac{4M''}{cc} + \frac{1}{r\mathfrak{E}}$ enthalten ist. Es hängen aber von diesem in den Differentialgleichungen enthaltenen Ausdrücke keinesweges alle aus den Differentialgleichungen bestimmten Wirkungen ab; denn zur Bestimmung mancher Wirkungen lassen sich die Differentialgleichungen so vereinfachen, dass jener Ausdruck ganz daraus verschwindet. Es gilt dies, wie Artt. 11, 12 gezeigt worden, von allen Wirkungen beim Gleichgewicht oder bei Erhaltung schon vorhandener Bewegungen, woraus umgekehrt folgt, dass Beobachtun-

gen von Gleichgewichtswirkungen oder von Wirkungen beharrlicher Ströme in keiner Weise zur Bestimmung der Grösse $r\mathfrak{E}$ dienen können.

Zu den anderen Wirkungen dagegen, bei deren Bestimmung jener die Grösse $r\mathfrak{E}$ enthaltende Ausdruck aus den Differentialgleichungen nicht verschwindet, gehören die durch Induction eines rotirenden Magnets in einem geschlossenen Leitungsdrahte hervorgebrachten *elektrischen Schwingungen*, deren Gesetze Art. 20 aus jenen Differentialgleichungen entwickelt worden sind, wonach nämlich die Strömungsintensität bei einer solchen Schwingung im Leitungsdrahte

$$i = -\frac{1}{w} \sqrt{(ff + gg)} \cdot \cos\left(\mu t + \arctan \frac{f}{g}\right)$$
 erhalten wurde, wenn

$$f = \sum \sin \varphi^2 \left(f_n \sin \frac{ns}{a} + g_n \cos \frac{ns}{a} \right)$$

$$g = \sum \sin \varphi \cos \varphi \left(f_n \sin \frac{ns}{a} + g_n \cos \frac{ns}{a} \right)$$

$$\tan \varphi = \frac{\mu a^2 c^2 w'}{4(2\mu^2 a^2 M''(1+\lambda) - (n^2 c^2 N''))} = \frac{\mu a^2 w'}{2\mu^2 a^2 \left(\frac{4M''}{cc} + \frac{1}{r\mathfrak{E}} \right) - 4n^2 N''}$$

war. Nach Art. 21 vereinfacht sich diese Bestimmung für die Strömungsintensität i in den meisten Fällen, nämlich in allen denjenigen Fällen, in welchen alle übrigen Glieder als verschwindend betrachtet werden dürfen gegen dasjenige, welches der Stellenzahl $n=0$ entspricht. Man erhält nämlich für diese Fälle

$$i = -\frac{g_0}{\sqrt{w'w' + 4\mu^2 \left(\frac{4M''_0}{cc} + \frac{1}{r\mathfrak{E}} \right)^2}} \cdot \cos\left(\mu t + \arctan \frac{w'}{2\mu \left(\frac{4M''_0}{cc} + \frac{1}{r\mathfrak{E}} \right)}\right),$$

worin nach Art. 10 $M''_0 = 2 \log \frac{8a}{\alpha}$ zu setzen ist. Es geht hieraus hervor, dass die Grösse $r\mathfrak{E}$ durch Messung der Strömungsintensität i bei gegebener Rotationsgeschwindigkeit des Magnets, nämlich von $\frac{\mu}{2\pi}$ Umdrehungen in der Secunde, und bei gegebener Länge $= 2\pi a$, Dicke $= 2\alpha$ und bei gegebenem Widerstande $= 2\pi a w'$ des Leitungsdrahts, da auch der der Rotationsgeschwindigkeit proportionale Inductionscoefficient g_0 aus der Stärke des inducirenden Magnets und aus seiner Entfernung und Lage zum inducirten Leitungsdrahte bestimmt werden kann, sich ermitteln lassen würde.

Hienach würde es also möglich sein, ohne die Abhängigkeit der Amplitude elektrischer Schwingungen von der Gestalt des Leitungsdrahts in

Betracht zu ziehen, die Grösse $r\mathfrak{E}$ *direct* zu bestimmen; jedoch sieht man leicht, dass dieser *directe* Weg praktisch zu keinem genauen Resultate führen kann, wenn die Grösse $\frac{1}{r\mathfrak{E}}$ ein sehr kleiner Bruch von der Grösse $\frac{4M''_0}{cc}$ ist, zumal wenn man beachtet, dass M''_0 und c in ihrer Bestimmung keiner sehr grossen Genauigkeit fähig sind. Zieht man dagegen die Abhängigkeit der Amplitude der elektrischen Schwingungen von der Gestalt des Leitungsdrahts mit in Betracht, so lässt sich die Grösse $r\mathfrak{E}$ auf folgendem *indirecten* Wege viel genauer bestimmen.

Um die Beobachtung der Abhängigkeit der Amplitude elektrischer Schwingungen von der Gestalt des Leitungsdrahts zu einer genaueren Bestimmung der Grösse $r\mathfrak{E}$ zu benutzen, kommt es wesentlich darauf an, eine Methode zu finden, einem geschlossenen Leitungsdrahte *zwei verschiedene Gestalten* zu geben, für welche entweder die beiden Werthe von M''_0 selbst, oder doch ihr Verhältniss $\nu:1$ einer genauen Bestimmung fähig wäre.

Es kommt dabei in Betracht, dass die Entwicklung der Bewegungsgesetze der Elektrizität im ersten Theile dieser Abhandlung *auf kreisförmige Leiter* hat beschränkt werden müssen, für welche eine wesentliche Vereinfachung dadurch gewonnen wurde, dass die Werthe der mit M, N, M'', N'' bezeichneten bestimmten Integrale für alle Punkte der Leitercurve gleich waren. Letzteres gilt nun aber auch für ein System von zwei gleichen und parallelen Kreisen, was nur darum, weil es zwei getrennte Leitercurven bildet, nicht in Betracht gezogen werden konnte. Für praktische Zwecke bei der Ausführung der Beobachtungen aber lässt sich ein solches System für einen geschlossenen Leiter von zwei Umwindungen fast in allen Betrachtungen substituiren, und es lassen sich daher die Werthe der bestimmten Integrale M, N, M'', N'' für einen geschlossenen Leiter, welcher zwei gleiche, sehr nahe kreisförmige, Umwindungen bildet, dieser Substitution gemäss, für alle Punkte des Leiters gleich setzen, wodurch es möglich wird, die zunächst nur für einen kreisförmigen Leiter aufgestellten Bewegungsgesetze der Elektrizität auf einen geschlossenen Leiter, welcher zwei gleiche, sehr nahe kreisförmige Umwindungen bildet, auszudehnen.

Es ergibt sich aber für einen solchen Leiter, wie man leicht sieht, eine sehr wesentliche *Alternative* nach Verschiedenheit der Verbindung seiner beiden Umwindungen mit einander, die *entweder* so beschaffen

sein kann, dass beide Umwindungen von demselben Strome nach einander in gleichem Sinne durchlaufen werden, *oder* so, dass die zweite Umwindung im entgegengesetzten Sinne wie die erste durchlaufen wird. Diesen beiden Fällen entsprechen ganz verschiedene Werthe von M , N , M'' , N'' , deren Verhältniss zu einander genau bestimmt werden kann. Es gilt dies namentlich auch von dem mit M''_0 bezeichneten Werthe der Grösse M'' , wenn $n = 0$ ist, und das Verhältniss der beiden Werthe von M''_0 in den beiden angegebenen Fällen werde $= \nu : 1$ gesetzt.

Wird nun die grösste Strömungsintensität bei einer elektrischen Schwingung in diesem Leiter im *ersten* Falle mit A , im *zweiten* mit B bezeichnet, so ist nach Art. 23

$$A = \frac{g_0}{\sqrt{(w'w' + 4\mu\mu' \left(\frac{4M''_0}{cc} + \frac{1}{r\mathfrak{E}} \right)^2)}}$$

$$B = \frac{g_0}{\sqrt{(w'w' + \mu\mu' \left(\frac{4M''_0}{\nu cc} + \frac{1}{r\mathfrak{E}} \right)^2)},}$$

und beide Werthe A und B können durch Messung bestimmt werden; doch ist hiebei vorausgesetzt, dass die Induction des rotirenden Magnets sich nicht auf beide Umwindungen des geschlossenen Leiters erstrecke, sondern dass dieselbe auf eine von den beiden Umwindungen, oder nur auf ein Element derselben, beschränkt sei. In der Wirklichkeit tritt an die Stelle dieses Elements der kleine den rotirenden Magnet umschliessende *Inductor*.

Diese Werthe von A und B können nun aber durch Messung für verschiedene Rotationsgeschwindigkeiten, d. i. für verschiedene Werthe von μ , bestimmt werden, und es leuchtet ein, dass ihr Unterschied bei abnehmenden Werthen von μ bald ganz verschwinden muss. Es bezeichne nun μ_0 einen bestimmten kleinen Werth von μ , für welchen jener Unterschied ganz unmerklich sei. Werden nun die alsdann als gleich zu betrachtenden Werthe von A und B mit C bezeichnet; so erhält man, da der mit g_0 bezeichnete Inductionscoefficient der Rotationsgeschwindigkeit proportional ist,

$$C = \frac{\mu_0}{\mu} \cdot \frac{g_0}{w'}.$$

Auch dieser dritte Werth C kann durch Messung bestimmt werden.

Wird nun aus den drei gefundenen Gleichungen, in denen A , B , C durch Messung bekannt sind, g_0 eliminirt, so erhält man folgende beiden Gleichungen:

$$\frac{4M''_0}{cc} + \frac{1}{r\mathfrak{E}} = \frac{w'}{2\mu} \sqrt{\left(\frac{\mu\mu}{\mu_0\mu_0} \cdot \frac{CC}{AA} - 1\right)}$$

$$\frac{4M''_0}{vcc} + \frac{1}{r\mathfrak{E}} = \frac{w'}{2\mu} \sqrt{\left(\frac{\mu\mu}{\mu_0\mu_0} \cdot \frac{CC}{BB} - 1\right)},$$

und hieraus folgt:

$$\frac{4M''_0}{cc} = \frac{\nu}{\nu-1} \cdot \frac{w'}{2\mu} \left\{ \sqrt{\left(\frac{\mu\mu}{\mu_0\mu_0} \cdot \frac{CC}{AA} - 1\right)} - \sqrt{\left(\frac{\mu\mu}{\mu_0\mu_0} \cdot \frac{CC}{BB} - 1\right)} \right\}$$

$$\frac{1}{r\mathfrak{E}} = \frac{1}{\nu-1} \cdot \frac{w'}{2\mu} \left\{ \nu \sqrt{\left(\frac{\mu\mu}{\mu_0\mu_0} \cdot \frac{CC}{BB} - 1\right)} - \sqrt{\left(\frac{\mu\mu}{\mu_0\mu_0} \cdot \frac{CC}{AA} - 1\right)} \right\}.$$

Die *erste* von diesen beiden Gleichungen, in welcher alle Grössen bekannt sind, kann zur Prüfung entweder der Theorie oder der Beobachtungen dienen, während aus der *zweiten* Gleichung die unbekannte Grösse $r\mathfrak{E}$ gefunden wird, wozu es nicht einmal einer genaueren Bestimmung der Grössen M''_0 , g_0 und c , sondern nur des Verhältnisses $\nu:1$ bedarf.

Die letztere von den beiden gefundenen Gleichungen lässt sich endlich noch in eine etwas einfachere Form bringen, wenn man beachtet, dass der Widerstand der Längeneinheit des Leitungsdrahtes $w' = \frac{1}{\pi\alpha\alpha\kappa}$ ist, wo α der Halbmesser des Drahts und κ das spezifische Leitungsvermögen des Metalls ist, und dass ferner die in elektrostatischen Maasseinheiten ausgedrückte positive Elektrizitätsmenge in der Längeneinheit des Leitungsdrahts $\mathfrak{E} = \pi\alpha\alpha \cdot \mathfrak{E}_0$ ist, wo $\mathfrak{E}_0$ die in elektrostatischen Maasseinheiten ausgedrückte positive Elektrizitätsmenge, welche in der Volumeneinheit des Leitungsdrahts enthalten ist, bezeichnet. Substituirt man diese Werthe, so erhält man:

$$\frac{1}{r\mathfrak{E}_0} = \frac{1}{2(\nu-1)\mu\kappa} \cdot \left\{ \nu \sqrt{\left(\frac{\mu\mu}{\mu_0\mu_0} \cdot \frac{CC}{BB} - 1\right)} - \sqrt{\left(\frac{\mu\mu}{\mu_0\mu_0} \cdot \frac{CC}{AA} - 1\right)} \right\}.$$

Es bleibt hienach nur noch zu betrachten übrig, wie das durch $\nu:1$ bezeichnete Verhältniss bestimmt werden könne.

Bezeichnet wie bisher $2\pi a$ die Länge des ganzen geschlossenen Leitungsdrahts, von welcher jede der beiden Hälften $= \pi a$ eine Umwindung bildet, und betrachtet man nun diese beiden Umwindungen wie zwei parallele Kreise, deren Mittelpunkte von einander, perpendicular gegen die Kreisebene, in der Entfernung $= \delta$ liegen; so lässt sich der Werth von M''_0 in irgend einem Punkte jenes ganzen Leitungsdrahts in zwei Theile zerlegen, nämlich in denjenigen Theil, welcher von dem Kreise herrührt, dem der betrachtete Punkt selbst angehört, und in denjenigen, welcher von dem andern Kreise herrührt, dessen Abstand von

ersterem $= \delta$ ist. Der *erstere* Theil wird unmittelbar dem Werthe von M''_0 für einen Kreis vom Halbmesser $= \frac{1}{2}a$ gleich gefunden, nämlich nach Art. 16 gleich dem doppelten Logarithmus des Verhältnisses des 8fachen Kreishalbmessers zum Drahtalbmesser, $= 2 \log \frac{4a}{\alpha}$. Der *letzte* Theil wird aus dem ersteren, wie leicht nachzuweisen, erhalten, durch blosse Substitution des Abstands der beiden Kreise δ für den Halbmesser α , nämlich $= 2 \log \frac{4a}{\delta}$. — Sind nun die beiden Umwindungen so mit einander verbunden, dass sie vom Strome in gleichem Sinne durchlaufen werden, so ist der Werth von M''_0 des ganzen geschlossenen Leiters in irgend einem Punkte seiner ersten oder zweiten Umwindung gleich der *Summe* dieser beiden Theile, $= 2 \log \frac{4a}{\alpha} + 2 \log \frac{4a}{\delta}$; sind dagegen die beiden Umwindungen so verbunden, dass die zweite in entgegengesetztem Sinne wie die erste durchlaufen wird, so ist der Werth von M''_0 gleich der *Differenz* der beiden Theile, $= 2 \log \frac{4a}{\alpha} - 2 \log \frac{4a}{\delta}$. Hieraus ergibt sich das gesuchte Verhältniss

$$\nu : 1 = \left(2 \log \frac{4a}{\alpha} + 2 \log \frac{4a}{\delta} \right) : \left(2 \log \frac{4a}{\alpha} - 2 \log \frac{4a}{\delta} \right) = \left(\frac{2 \log \frac{4a}{\alpha}}{\log \frac{4a}{\delta}} - 1 \right) : 1.$$

36.

Schluss.

Die im vorigen Artikel enthaltenen Erörterungen über die Bestimmung der Grösse $r\mathfrak{E}$ dienen vorzüglich dazu, um an einem speciellen Beispiele zu erläutern, dass die *Abhängigkeit der Amplitude der von einem rotirenden Magnet in einem geschlossenen Leiter hervorgebrachten Schwingungen von der Gestalt des Leitungsdrahts*, wie Art. 23 angeführt worden, einen dritten für genauere Beobachtung wichtigen und besonders geeigneten Gegenstand bietet, welcher wegen seines vielseitigen Interesses eine sorgfältigere und umfassendere Bearbeitung verdient. Soll die Ausführung *genauer Beobachtungen* über diesen Gegenstand von rechtem Nutzen sein, so leuchtet ein, dass damit *erstens* eine umfassendere Erörterung über die Abhängigkeit der Werthe der Art. 8 mit N , N'' , M , M'' bezeichneten bestimmten Integrale von der Gestalt des Leitungsdrahts, welche in dieser Abhandlung, Art. 10, auf den einzelnen Fall, wo der Leitungsdraht ein Kreis war, beschränkt geblieben, *zwei-*

tens eine speciellere Erörterung über den Werth der Grösse $r\mathfrak{C}$, deren Bestimmung allein schon grosses Interesse für sich hat, worüber im vorhergehenden Artikel gehandelt worden, verbunden werden muss. Nun ist zwar im vorigen Artikel gezeigt worden, wie die Bestimmung dieser Grösse $r\mathfrak{C}$ aus Beobachtungen eines *speciellen Falls* der Abhängigkeit der Schwingungsamplitude von der Gestalt des Leitungsdrahts möglich sei, ohne auf eine umfassendere Erörterung dieser Abhängigkeit im Allgemeinen einzugehen; doch werden, wie man leicht übersieht, auch zur Lösung der hiedurch wesentlich vereinfachten und beschränkten Aufgabe noch immer viele Arbeiten und Beobachtungen erfordert, zu denen die in dieser Abhandlung beschriebenen und benutzten Anstalten nicht genügen.

Da nun ausserdem auch die Bestimmung der Grösse $r\mathfrak{C}$ weniger die Prüfung der im ersten Abschnitte dieser Abhandlung entwickelten Gesetze, die der Zweck des zweiten Abschnitts war, als vielmehr eine neue Anwendung der Theorie mit eigenthümlichem und selbständigem Zwecke betreffen würde — die sich zum Gegenstand einer besonderen Abhandlung eignet —; so scheint es angemessen, die im zweiten Abschnitte dieser Abhandlung beabsichtigte *Ausführung von Beobachtungen* zur Prüfung der im ersten Abschnitte aufgestellten Gesetze auf die *schon mitgetheilten Beobachtungen über die beiden ersten Art. 23 angeführten Gegenstände* — Vergleichung der Amplituden und Phasen elektrischer Schwingungen an verschiedenen Stellen eines langen geschlossenen Leitungsdrahts — Gesetz der Abhängigkeit der Schwingungsamplitude von der Rotationsgeschwindigkeit des Magnets — vor der Hand zu beschränken, und die *Ausführung aller genaueren Beobachtungen in Betreff des dritten Gegenstands* — nämlich des Gesetzes der Abhängigkeit der Schwingungsamplitude von der Gestalt des Leitungsdrahts, nebst den nach Anleitung des vorhergehenden Artikels daran sich knüpfenden besonderen Fragen und Aufgaben — einer künftigen Abhandlung vorzubehalten, für welche es hier schliesslich nur darauf ankam, die in den Resultaten der vorliegenden Abhandlung enthaltenen Grundlagen im voraus zu entwickeln.

I n h a l t.

	Seite.
Einleitung	573
I. Bewegungsgesetze.	
Art. 1. Kirchhoff, über die Bewegung der Elektricität in Leitern.	575
„ 2. Entwicklung des Ausdrucks der elektromotorischen Kraft, welche von der freien Elektricität und von den elektrischen Bewegungen in einem kleinen, als Cylinder betrachteten, Stücke des Leitungsdrahts auf irgend einen Punkt des mittleren Querschnitts dieses Stückes ausgeübt wird	584
„ 3. Vereinfachung der allgemeinen Gleichungen	588
„ 4. Prüfung der im vorigen Artikel gemachten Voraussetzungen	594
„ 5. Von der Voraussetzung des Ohm'schen Gesetzes unabhängige Herleitung der Bewegungsgleichung	593
„ 6. Vergleichung der Resultate	597
„ 7. Entwicklung des Ausdrucks der elektromotorischen Kraft, welche auf einen Punkt eines geschlossenen linearen Leiters von der freien Elektricität und von den elektrischen Bewegungen im ganzen Leiter, mit Ausnahme desjenigen Elements, in welchem der betrachtete Punkt liegt, ausgeübt wird	599
„ 8. Bewegungsgleichung der Elektricität in einem geschlossenen Leiter	602
„ 9. Gleichung für die Mittelwerthe der elektromotorischen Kräfte und Stromintensitäten in geschlossenen Leitern von beliebiger Gestalt	605
„ 10. Bewegungsgesetze der Elektricität in einem kreisförmigen Leitungsdrahte	607
„ 11. Gleichgewicht der Elektricität in einem kreisförmigen Leiter	610
„ 12. Beharrliche Strömungen der Elektricität in einem kreisförmigen Leiter	614
„ 13. Bewegungsgesetze der nach beliebiger Störung des Gleichgewichts sich selbst überlassenen Elektricität in einem kreisförmigen Leiter	613
„ 14. Vergleichung mit dem Ohm'schen Gesetze	616
„ 15. Elektrische Wellenbewegungen in einem kreisförmigen Leiter	618
„ 16. Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Wellenzüge in einem kreisförmigen Leiter	620
„ 17. Absorption elektrischer Bewegungen in einem kreisförmigen Leiter	625
„ 18. Beziehung zur Wärmeleitung	634
„ 19. Schwingungen der Elektricität in einem kreisförmigen Leiter	634
„ 20. Schwingungen durch Induction eines rotirenden Magnets	635
„ 21. Gleichheit der Phasen und Amplituden elektrischer Schwingungen in kreisförmigen Leitern	639
„ 22. Vertheilung der freien Elektricität während der elektrischen Schwingung in einem kreisförmigen Leiter	642
„ 23. Leitfaden für die Beobachtungen	644
II. Schwingungsbeobachtungen.	
Art. 24. Methode der Beobachtung	648
„ 25. Die Commutatoren	656
„ 26. Die langen Leitungsdrähte	666
„ 27. Beobachtungen zur Vergleichung der Amplitude der elektrischen Schwingungen an zwei verschiedenen Stellen einer langen geschlossenen Kette	670

	Seite.
Art. 28. Beobachtungen zur Bestimmung des Unterschieds der Phase der elektrischen Schwingungen an zwei verschiedenen Stellen einer langen geschlossenen Kette.	682
„ 29. Resultat der Prüfung	694
„ 30. Beobachtungen über die Abhängigkeit der Schwingungsamplitude von der Rotationsgeschwindigkeit des Magnets	693
„ 31. Prüfung des Dynamometers	695
„ 32. Erste Reihe	699
„ 33. Berechnung der Beobachtungen.	702
„ 34. Zweite Reihe	706
„ 35. Verhältniss der elektrostatischen Kraft zweier gleichen Elektricitätsmengen zu ihrer Masse	710
„ 36. Schluss	715
Verbesserungen.	
Seite 604 am Ende der Zeile 40 v. u. lies: $\cos \frac{n\sigma}{a} d\sigma$ statt: $\sin \frac{n\sigma}{a} d\sigma$.	
„ 603 Zeile 44 v. u. lies: Hälften statt: Hälfte.	
„ 609 „ 42 v. u. lies: hat statt: haben.	
„ 644 „ 2 v. o. lies: $2\alpha\alpha M''(1+\lambda)$ statt: $2\alpha\alpha M''(1+\lambda)$.	
„ 656 „ 40 v. o. lies: $\sin \lambda^2$ statt: $\sin \lambda$.	
II. Schwingungsbeobachtungen.	
Art. 24. Methode der Beobachtung	648
„ 25. Die Commutatoren	656
„ 26. Die langen Leitungsdrähte	666
„ 27. Beobachtung der Schwingungen an zwei verschiedenen Stellen einer langen geschlossenen Kette	676